

Funk-Rolladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage



Artikel-Nr.: 103038

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Für eine Vielzahl von handelsüblichen Rolladenmotoren geeignet
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen und direkte Bedienung über Schalterwippe möglich
- Kompakte Bauform zum Einbau in 60er UP-Dosen
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
- Einfaches Ausrichten an der Außenkontur
- Kostengünstige Integration auch in bestehende Installationen durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Geringer Montage- und Installationsaufwand
- Vorhandene Installationen und Verkabelung kann weiter genutzt werden

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Spannungsversorgung: | 230 V / 50 Hz |
| Typ. Freifeldreichweite: | bis zu 100 m |
| Maximale Schaltleistung: | 1 A / 250 W Motorlast |
| Stromaufnahme: | Ruhe: 10 mA, max: 1A |
| Relais: | 1 Schließer, 1 Wechsler |
| Stand-by Verbrauch: | 0,5 W |
| Schutzart: | IP 20 |
| Abmessungen (B x H x T): | 71 x 71 x 37 mm |
| Gewicht: | 43 g |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|---------------------|-------------------|
| Artikelnummer: | 103038 |
| EAN-Code: | 4047976030385 |
| Kurzbezeichnung: | HM-LC-BI1PBU-FM |
| Verpackungseinheit: | 48 |
| Maße Verpackung: | 100 x 100 x 50 mm |
| Gesamtgewicht: | 123,8 g |
| Zolltarifnummer: | 85365080 |

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
Montagematerial (2 x Schrauben 3,2 x 15 mm, 2 x Schrauben 3,2 x 25 mm)
Die erforderlichen Adapter für die verschiedenen Schalterhersteller bitte separat bestellen