

TV8469

## Schnittstellenkonverter RS–232 auf RS485

Mit Hilfe des Schnittstellenkonverters steuern Sie eine Speeddome–Kamera (TV7600 – TV7604) über Ihren PC. Der Schnittstellenkonverter wird über einen seriellen Anschluss (RS232) mit dem PC verbunden, den Speeddome verbinden Sie über eine 2–adrige RS485 BUS–Leitung mit dem Schnittstellenkonverter. Insgesamt können Sie bis zu 31 Speeddome–Kameras mit Ihrem PC bedienen. Dabei kommt eine Speeddome–Kamera direkt an den Konverter, die restlichen 30 Kameras verbinden Sie untereinander. Die maximale Übertragungreichweite vom Schnittstellenkonverter, bis zur letzten Dome beträgt 1200 Meter.



### Produktbesonderheiten:

- Konvertiert RS–232 auf RS–485, halb–duplex

TV8469

## Schnittstellenkonverter RS–232 auf RS485

### Technische Daten

Anschlüsse	RS–232 / RS–485	Anschließbare Geräte	max. 31
Baudrate	Automatisch, max. 115200 baud	Übertragungsdistanz	max. 1200 Meter
Kommunikation	halb–duplex	Abmessungen (BxHxT)	17 x 33 x 53 mm