



## TXS-631SET

Best.-Nr.: 25.3660

UVP \*

### PRODUKTINFOS

#### Multi-Frequenz-Mikrofonsystem

mit UHF-PLL-Technik

- 1 Taschen-Sender, 1 Krawattenmikrofon, 1 Empfänger, 1 Steckernetzgerät
- True-Diversity-System
- 80 einstellbare UHF-Kanäle (863-865 MHz)
- ACT-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Taschensender per Infrarotsignal
- Automatischer Suchlauf
- Regelung für Lautstärke und Squelch
- Gain am Taschensender einstellbar
- Anzeige für Kanal, Antenne A/B, ACT-Status und NF-Audio-Level (Empfänger), Kanal und Batteriezustand (Taschensender)
- Stabiles Metallgehäuse (Empfänger)

**Anmelde- und gebührenfrei in der EU.**

## TECHNISCHE DATEN

### Art

Trägerfrequenzbereich 863-865 MHz

### Kanäle

Audio-Frequenzbereich 50-18000 Hz,  $\pm 3$  dB

Klirrfaktor < 0,5 %

Dynamik 120 dB

HF-Rauschabstand 105 dB

### Betriebsdauer

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

### Gesamtgewicht

Sendeleistung < 10 mW (EIRP)

Reichweite ca. 30 m

Sender Stromversorgung 2x1,5-V-Mignonbatterie

### Breite Sender

### Höhe Sender

### Tiefe Sender

Gewicht Sender 88 g

### Anschlüsse Sender

Audiosignal Empfänger 350 mV/10 k $\Omega$  (Klinke)  
25 mV/10 k $\Omega$  (XLR, sym.)

Empfänger Stromversorgung über beil. Steckernetzteil

### Breite Empfänger

### Höhe Empfänger

### Tiefe Empfänger

Gewicht Empfänger 482 g

Anschlüsse Empfänger 1 x 6,3-mm-Klinke, asym.  
1 x XLR, sym.

\* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.