

FUNK-BEDIENTEIL MIT RFID-TAGS **KPT-R1**

Das Funk-Bedienteil KPT-R1 ermöglicht eine individuelle Steuerung Ihrer Alarmanlage. Durch die Speicherung der Daten auf dem integrierten Chip können Sie Ihre Anlage mit den RFID-Tags ohne PIN-Eingabe einfach und schnell ein- und ausschalten. Eine intelligente Lösung besonders für Kinder, die sich noch keinen PIN merken können.



Produktmerkmale:

- Mit integriertem Tag-Reader: RFID-Tag einfach an das Bedienteil halten und die Alarmanlage damit ein- oder ausschalten
- 16 Tasten mit Hintergrundbeleuchtung
- Standby-Funktion: Strom wird nur bei Benutzung verbraucht
- Anzeige für Batteriewechsel
- Sabotageschutz gegen unbefugte Manipulation
- Kompaktes und schlankes Design
- Statusabfrage der Alarmzentrale
- Verschlüsselter Funk

Spezifikationen:

- Batterie: 1/2 AA 3 V Lithium
- Batterielebensdauer: > 4 Jahre*
- Funkfrequenz: 868,35 MHz FM
- Funkreichweite: > 200 m im offenen Gelände
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit: bis zu 95 %, nicht kondensierend
- Maße: 80 x 116 x 20,5 mm

* Hinweis: Die Lebensdauer der Batterie ist auf Grundlage von 2 Aktivierungen pro Tag berechnet.