

Übersicht für Programmierung
RFID-Kartenleser IP66
 Best.-Nr. 2299890

Aktuelle Dokumente & Downloads

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



Befehlseingabe

Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung, um die Programmierung des Produkts vorzunehmen. Zum Programmieren richten Sie die IR-LED der Fernbedienung auf den Bereich um die Betriebs-LED des Kartenlesers aus. Drücken Sie die Tasten, um Programmierbefehle zu übertragen. Beachten Sie auch die akustischen und visuellen Betriebssignale.

Tasten auf dem Tastenfeld der Fernbedienung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #

Schnellübersicht zur Programmierung

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
Programmiermodus aufrufen	* (Mastercode) #
Mastercode ändern	0 (neuer Mastercode) # (neuen Mastercode wiederholen) # (Der Mastercode muss immer 6-stellig sein) z.B. 852491 Die Werkseinstellung des Mastercodes ist 123456.
Transponder einrichten	1 Transponder lesen # (mehrere Transponder können nacheinander eingerichtet werden)
Transponder löschen	2 Transponder löschen # (mehrere Transponder können nacheinander gelöscht werden)
Programmiermodus beenden	*
Zugang öffnen	Transponder anlegen

Programmierung

Mastercode ändern

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Programmiermodus aufrufen	* (Mastercode) #
2. Mastercode ändern	0 (neuer Mastercode) # (neuen Mastercode wiederholen) # (Der Mastercode muss immer 6-stellig sein) z.B. 852491 Die Werkseinstellung des Mastercodes ist 123456.
3. Programmiermodus beenden	*

→ Gegen Sie die „0“ immer nur für den Mastercode ein. Die Eingabe von voranstehenden Nullen bei User-IDs ist nicht zulässig.

Transponder anlernen (mit automatischer Vergabe der User-ID)

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Programmiermodus aufrufen	* (Mastercode) #
2. Transponder hinzufügen	1 Transponder lesen # → Um mehrere Transponder nacheinander anzulernen, wiederholen Sie diesen Schritt mehrfach. User-IDs werden automatisch fortlaufend vergeben.
3. Programmiermodus beenden	*

Transponder anlernen (mit manueller Vergabe der User-ID)

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Programmiermodus aufrufen	* (Mastercode) #
2. User-ID eingeben	1 (User-ID) # → Sie können User-IDs von 1 bis 2000 vergeben.
3. Transponder hinzufügen	(Transponder lesen) → Um mehrere Transponder nacheinander anzulernen, wiederholen Sie diesen Schritt mehrfach mit verschiedenen User-IDs von 1 bis 2000.
4. Programmiermodus beenden	*

Transponder mittels Transpondernummer anlernen

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Programmiermodus aufrufen	* (Mastercode) #
2. Transponder hinzufügen	1 (Transponder-Nummer eingeben) # → Geben Sie die 8- bis 10-stellige Transponder-Nummer ein.
3. Programmiermodus beenden	*

Transponder im Block anlernen

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Programmiermodus aufrufen	* (Mastercode) #
2. User-ID eingeben	1 (User-ID) #
3. Anzahl anzulernender Transponder eingeben	(Größe des Blocks eingeben) # → Sie können bis zu 2000 Transponder in einen Block anlernen.
4. Erste Transponder-Nummer eingeben	(erste Transponder-Nummer eingeben) # → Transponder können nur aufeinander folgend angelehrt werden. Die Anzahl der anzulernenden Transponder und die angegebene Größe eines Blocks müssen gleich sein.
5. Programmiermodus beenden	*

Transponder löschen

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Programmiermodus aufrufen	* (Mastercode) #
2. Löschfunktion starten	2 → Um mehrere Transponder nacheinander zu löschen, wiederholen Sie diesen Schritt mehrfach.
3. Transponder löschen	(Transponder lesen)
4. Programmiermodus beenden	*

Transponder per User-ID löschen

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Programmiermodus aufrufen	* (Mastercode) #
2. Löschfunktion starten	2
3. User-ID eingeben	(bereits vergebene User-ID eingeben) #
4. Programmiermodus beenden	*

Transponder per Transponder-Nummer löschen

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Programmiermodus aufrufen	* (Mastercode) #
2. Löschfunktion starten	2
3. Transponder-Nummer eingeben	(Transponder-Nummer eingeben) # → Geben Sie die 8- bis 10-stellige Transponder-Nummer ein.
4. Programmiermodus beenden	*

Aktivierungsdauer für Relais oder Wechselbetrieb (Toggle-Betrieb) einstellen

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Programmiermodus aufrufen	* (Mastercode) #
2. Funktion des Ausgangs programmieren	3
3. Aktivierungsdauer des Relais einstellen	1 # = 100 ms oder 2 ... 9 9 # = 2 ... bis 99 Sekunden (Werkseinstellung 5 Sekunden) oder 0 # = Wechselbetrieb (Toggle-Betrieb)
4. Programmiermodus beenden	*

Sicherheitsfunktion bei ungültigen Zugangsversuchen einstellen

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Programmiermodus aufrufen	[*] (Mastercode) [#]
2. Sicherheitsfunktion programmieren	[4]
3. Sicherheitsfunktion auswählen	[0] [#] = Sicherheitsfunktion ausgeschaltet (Werkseinstellung) oder [1] [#] Sperre des Zutritts für 10 Minuten [2] [#] Auslösung eines Alarms
4. Programmiermodus beenden	[*]

Alarmdauer einstellen

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Programmiermodus aufrufen	[*] (Mastercode) [#]
2. Alarmdauer programmieren	[5]
3. Alarmdauer einstellen	[0] [#] = Alarm ausgeschaltet oder [1] [#]... [3] [#] = Alarmdauer 1 ... 3 Minuten (Werkseinstellung 1 Minute)
4. Programmiermodus beenden	[*]

→ Geben Sie den Mastercode [#] ein oder lesen Sie einen gültigen Transponder, um den Alarm abzuschalten.

Akustisches Warnverhalten einstellen

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Programmiermodus aufrufen	[*] (Mastercode) [#]
2. Akustische Warnungen ausschalten	[6] [3] [#]
3. Akustische Warnungen einschalten	[6] [4] [#]
4. Programmiermodus beenden	[*]

Visuelles Warnverhalten einstellen

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Programmiermodus aufrufen	[*] (Mastercode) [#]
2. Visuelle Warnungen ausschalten (LED)	[6] [1] [#]
3. Visuelle Warnungen einschalten (LED)	[6] [2] [#]
4. Programmiermodus beenden	[*]

Alle Transponder löschen

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Mastercode und Löschcode zum Löschen eingeben	[*] (Mastercode) [#] [2] (Mastercode) [#] [*]

Benutzer-Transponder mit Master-Programmier-Transponder anlernen

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Master-Programmier-Transponder	Master-Programmier-Transponder lesen
2. Transponder lesen	(Transponder lesen) → Wiederholen Sie diesen Schritt für weitere hinzuzufügende Transponder.
3. Master-Programmier-Transponder	Master-Programmier-Transponder lesen

Benutzer-Transponder per Master-Lösch-Transponder entfernen/löschen

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Master-Lösch-Transponder	Master-Lösch-Transponder lesen
2. Transponder lesen	(Transponder lesen) → Wiederholen Sie diesen Schritt für weitere zu löschende Transponder.
3. Master-Lösch-Transponder	Master-Lösch-Transponder lesen

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Programmierschritt	Tastenkombination/Bedienung
1. Schalten Sie die Stromversorgung des Produkts aus.	(Trennen Sie den Stromanschluss.)
2. Zurücksetzen vorbereiten	(Drücken und halten Sie den Öffnungstaster, während Sie die Stromversorgung wieder zuschalten.) (Zwei kurze Pieptöne ertönen und die LED leuchtet gelb/orange. Lassen Sie den Öffnungstaster los.)
3. Zurücksetzen	(Lesen Sie entweder den Master-Programmier-Transponder) oder (den Master-Lösch-Transponder ein.)
4. Zurücksetzen abschließen	Die LED leuchtet rot, wenn das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen erfolgreich war.

→ Alle evtl. programmierten Benutzer-Daten bleiben nach diesem Werks-Reset erhalten.