

Mobeye Brandmelder

Alarmbenachrichtigung über das Telefon



CM4400

Mobeye 2G/4G Rauchmelderkit

Das Mobeye CM4400 Feuermelder-Kit enthält einen äußerst zuverlässigen Rauchmelder und einen Alarmkommunikator, der Benachrichtigungen an Kontaktpersonen sendet. Im Falle einer Branderkennung ertönt die Sirene und eine Warnung wird per Push-Nachricht, Telefonanruf, SMS und/oder E-Mail gesendet. Der CM4400 kombiniert den Ei Electronics Ei650iC Rauchmelder und das Mobeye CM4410 2G/4G Kommunikationsmodul. Das Kit ist vollständig batteriebetrieben und einfach zu installieren. Es werden keine Kabel und keine lokale Telefonleitung benötigt. Das Kommunikationsmodul kann sich mit dem 4G LTE-M und 2G Netzwerk verbinden.

Eigenständiger Rauchmelder

Der CM4400 eignet sich für Situationen, in denen ein Rauchmelder ausreichend ist. Der Ei650iC hat eine 10-Jahres-Batterie, der Mobeye CM4410 arbeitet mit einem Satz Batterien über ein Jahr lang und sendet eine Benachrichtigung, wenn diese ausgetauscht werden müssen. Das Zubehör AC-FA-EP ermöglicht die Stromversorgung über eine 12-24-V-Gleichstromquelle oder einen Netzadapter.



Mehrere vernetzte Brandmelder

In einem drahtlosen Netzwerk mit mehreren Ei Electronics Brandmeldern kann die Alarmkommunikation durch Hinzufügen des Ei428RF Relaismoduls und des Mobeye PowerGuard (CM4100) Kommunikationsmoduls integriert werden. Wenn ein Melder ein Feuer erkennt, ertönen alle Sirenen und das Mobeye Kommunikationsmodul sendet eine Benachrichtigung. Das Ei418RF und das CM4100 benötigen eine externe Stromversorgung.

CM4400 Mobeye 2G/4G-Rauchmelder



SO FUNKTIONIERT ES



Das Rauchmelderkit Mobeye CM4400 warnt Personen vor Ort im Brandfall sowie Kontaktpersonen anderswo. Er macht den Unterschied darin, den Alleinstehenden zu helfen und Feuer in leer stehenden Gebäuden zu bemerken.

- 1 In wenigen Schritten aktivieren Sie den Detektor und richten Sie die Kontakte ein.
- 2 Montieren Sie den Rauchmelder an einem sauberen und trockenen Ort an der Decke.
- 3 Im Brandfall ertönt die Sirene vor Ort und die eingestellten Ansprechpartner werden telefonisch informiert. Mit dem Portal- und App-Nutzung kann ein Eskalationsplan mit Nachrichtenbestätigung festgelegt werden.

Mobeye SIM, Portal & App Service

Das Mobeye Portal bietet ein übersichtliches Dashboard und wichtige Funktionen wie Push-Nachrichten über eine App, Online-Programmierung, Einrichten der Nachrichten, Anzeigen des Status, der Netzwerkstärke, Ereignisse und Position (Zellen-ID). Der Keep-Alive Monitor überwacht das Eintreffen von Testberichten. Sie können die mitgelieferte Mobeye SIM-Karte online aktivieren.

Technische Daten

CM4400	Inhalt
• CM4410	4G-Kommunikationsmodul mit Rauchmelder, zur Verwendung als eigenständiger Rauchmelder 1x CM4410, 1x Ei650iC
• Ei650iC	4G-Kommunikationsmodul (Erweiterungsset für Ei650iC, Ei605TYC oder Ei603TYC) 1x CM4410, 2x CR123 Batterien, SIM-Karte - optischer Rauchmelder (> 85 dB bei 3m) gemäß EN 14604 für den Einsatz in Räumen mit Wohnfunktion, 0 °C ... 40 °C
CM4100 + Ei428RF	Kommunikationsset als Erweiterung für mehrere vernetzte (Ei Electronics) Rauch-, Hitze- und CO-Melder: 1x CM4100, 1x Ei428RF
(Alarm) Meldungen	- Brandalarm, niedrige Batteriespannung, (fehlender) Testbericht - An private Kontakte über eine App, Anruf, SMS und/oder E-Mail oder an einen Kontrollraum
Einstellungsoptionen	Kontakte (unbegrenzte Anzahl) für Alarm- und Servicemeldungen, Meldungstexte, Testintervall (Keep-Alive), usw.
Abmessungen	CM4400: Durchmesser 12 cm, Höhe 6,7 cm
Stromversorgung (mit inbegriffen)	- CM4400: 2x CR123 Lithium Batterien (Batterielebensdauer: > 1 Jahr bei normalem Gebrauch) - optional: AC-FA-EP Power-Modul - CM4100: Netzteil + 2x CR123 Batterien
Konnektivität	- Mobeye SIM-Karte - Der Mobeye Sim/Portal/App-Dienst bietet volle Funktionalität und optimale Sicherheit. Das Gerät arbeitet im sehr zuverlässigen 4G LTE-M-Netzwerk mit 2G als Fallback und wählt immer den stärksten Anbieter. Alarmbenachrichtigungen erfolgen per App, Anruf, SMS und E-Mail. Das Portal bietet Online-Einblicke, vereinfacht die Programmierung und führt automatische Kommunikationsprüfungen durch. - eigene SIM-Karte - Bei Verwendung Ihrer eigenen SIM-Karte funktioniert das Gerät mit 2G; mit einer LTE-M SIM-Karte und den richtigen APN-Daten auch auf 4G. Der Betrieb erfolgt „standalone“, ohne Nutzung des Mobeye Portals. Alarmbenachrichtigungen werden per SMS an (max.) 5 Kontakte gesendet. Die Programmierung erfolgt über SMS-Befehle.
Zubehör	zusätzliche vernetzbare Ei Electronics Rauch-, Wärme- und CO-Melder, AC-FA-EPEU

Mobeye ist spezialisiert auf hochwertige 2G/4G/LoRa Alarm- und Telemetrietechnologie. Besuchen Sie mobeye.com, um weitere Informationen zu unserer Technologie, unseren Anwendungen und umfassenden Produktinformationen zu erhalten.