



| | |
|--------------------------------|---|
| Bezeichnung | M12-B Kabelstecker, Polzahl: 4, 5,5 - 8,6 mm, schirmbar, schraubklemm, IP68/IP69K, UL |
| Produktgruppe Bestellnummer | M12-B Serie 715 99 1429 995 04 |

Abbildung**Maßzeichnung****Polbild (Steckseite)**

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten**Allgemeine Kennwerte**

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Bestellnummer | 99 1429 995 04 |
| Steckverbinder-Bauform | Kabelstecker |
| Ausführung | Steckverbinder Stift gerade |
| Steckverbinder Verriegelung | schrauben |
| Anschlussart | schraubklemm |
| Schutzart | IP68/IP69K |
| Anschlussquerschnitt | max. 0,75 mm ² / AWG 18 |
| Kabeldurchlass | 5,5 - 8,6 mm |
| Grenztemperatur von / bis | -40 °C / 85 °C |
| Mechanische Lebensdauer | > 50 Steckzyklen |
| Gewicht (gr) | 52.83 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |

Elektrische Kennwerte

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungs-Stoßspannung | 2500 V |
| Bemessungsstrom (40°C) | 4,0 A |
| Isolationswiderstand | $\geq 10^{10} \Omega$ |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | II |

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik - Datenübertragung



| | |
|---------------|--|
| Bezeichnung | M12-B Kabelstecker, Polzahl: 4, 5,5 - 8,6 mm, schirmbar, schraubklemm, IP68/IP69K, UL |
| Produktgruppe | M12-B Serie 715 |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Bestellnummer | 99 1429 995 04 |
| Isolierstoffgruppe | III |
| EMV-Tauglichkeit | schirmbar |

Werkstoffe

| | |
|------------------------|---|
| Material Gehäuse | Edelstahl |
| Material Kontaktkörper | PA |
| Material Kontakt | CuZn (Messing) |
| Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
| Material Verriegelung | Zinkdruckguss vernickelt |
| REACH SVHC | CAS 7439-92-1 (Lead) |
| SCIP Nummer | b39e9390-efb4-4004-af9c-2366d28ec020 |

Zulassungen / Approbationen

| | |
|-------------|-----------|
| Zulassungen | UL |
|-------------|-----------|

Klassifikationen

| | |
|-------------|--------------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-02 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |


CE-Konformitätserklärungen

| | |
|---------------------------|---|
| Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991) |
|---------------------------|---|



Bezeichnung M12-B Kabelstecker, Polzahl: 4, 5,5 - 8,6 mm, schirmbar, schraubklemm, IP68/IP69K, UL
Produktgruppe M12-B Serie 715
Bestellnummer 99 1429 995 04

Montageanleitung



| | |
|--------------------------------|--|
| Bezeichnung | M12-B Kabelstecker, Polzahl: 4, 5,5 - 8,6 mm, schirmbar, schraubklemm, IP68/IP69K, UL |
| Produktgruppe Bestellnummer | M12-B Serie 715 99 1429 995 04 |

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Steckverbinder, ist bei einem Einsatz in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen das Gewinde zwischen dem Gehäuse und dem Steckverbinderkopf mit einem geeigneten Cyanacrylatkleber zu sichern. Dies gilt nicht für Steckverbinder, die in SELV und PELV Stromkreisen nach IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1) eingesetzt werden.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinder mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewindinger „handfest“ (ca. 60 cNm) angezogen.