

Bedienteil Terxon SX - 2023

Art.-Nr. AZBE10000



-
- Zum Bedienen und Programmieren der Alarmzentrale Terxon SX
 - Zum bequemen Scharf-/Unscharfschalten der Zentrale mittels PIN-Code beim Verlassen/Betreten des Gebäudes
 - Bedienen der Alarmzentrale mit PIN-Code und Vier-Wege-Navigationstaste
 - Farbige LEDs zur Anzeige des aktuellen Systemstatus
-

Das LCD-Bedienteil ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon SX. In der Nähe des Eingangs montiert, ermöglicht es Ihnen eine schnelle Bedienung Ihrer Alarmzentrale. Über eine 4-adrige Bus-Verdrahtung wird das LCD-Bedienteil mit der Terxon SX verbunden. Bis zu 4 Bedienteile können in das Alarmsystem integriert werden. In verschiedenen Teilen Ihres Gebäudes angebracht, sorgen diese Erweiterungsmodule für zusätzlichen Komfort. Von jedem Bedienteil aus kann die Anlage bequem per PIN-Code aktiviert oder deaktiviert werden. Weiterhin wird der Zustand der Zentrale über das Klartext-Display des Bedienteiles angezeigt. Systemeinstellungen, vorgenommene Programmierungen sowie den 350-fachen Ereignisspeicher der Terxon SX können Sie hier in Ruhe betrachten - und natürlich auch verändern. Das LCD-Bedienteil ist in einem eleganten Weiß gehalten.

Bedienteil Terxon SX - 2023

Art.-Nr. AZBE10000

Abmessungen	(BxHxT) 128x128x29 mm
Anschlüsse	RS485 Bus, Schraubterminal für zusätzlichen Tamperkontakt
Breite	128 mm
Farbe	weiß
Gehäuse	ABS
Integrierte Sirene	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	Bedienteil Terxon SX
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Quick Guide
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Lieferumfang 04 Menge	1
Länge	29 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	93 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Montageort	Aufputz

Nettogewicht	0,2 kg
Neu	Ja
Produktgruppe	Bedienung
Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	Nein
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	58 mA
Umweltklasse	II
Zertifizierungen	ohne