

NEU

BELL-581 TX

BEWEGUNGSMELDER FUNK-SENDER

INDOOR

BELL
SYSTEM



Universelle Funk-Erweiterung für Ihre Türglocke

Detektiert Bewegungen und löst an verbundenen Türglocken-Empfängern per Funk ein Klingelsignal aus. Verbundene CUVEO-Empfänger werden für die ausgewählte Zeit EIN und wieder AUS geschaltet.

- Funk-Sender für Innenbereich
- Automatisches EIN-schalten bei Bewegungen
- Erfassungsbereich 90°, individuell justierbar über mitgelieferte Abdeckkappen
- Erfassungsreichweite bis zu 8 m
- Einstellbare Aktivierungsdauer: 5 min, 1 min, 15 sec, 6 sec
- Werte für Helligkeit und Zeit einstellbar
- Funk-Reichweite* bis zu 300 Meter (Freifeld)
- Kompatibel mit allen Komponenten aus der BELL- und FG-Serie sowie aus dem CUVEO-System von m-e

3x ERFASSUNGSBEGRENZER inklusive

BIS
300m
REICHWEITE



ZUBEHÖR

- Kompatibel mit allen Modellen der BELL- und FG-Serie von m-e
- Erweiterbar mit max. 3 zusätzlichen Sendern
- Erweiterbar mit beliebig vielen Empfängern
- Funk-Repeater zur Erhöhung der Reichweite (Modell Bell-214 RT)

* Die volle Reichweite von max. 300 Metern (Freifeld) ist ausschließlich im Zusammenspiel mit Empfängern aus der BELL-500-Serie verfügbar. Mit allen anderen Empfängern beträgt die Reichweite bis zu 200 Meter (Freifeld).

BELL-581 TX

TECHNISCHE DATEN

MODELL	BELL-581 TX	Art-Nr. 41443
LIEFERUMFANG	1x Funk-Bewegungsmelder, 3x Erfassungsbegrenzer, 1x Betriebsanleitung	
GERÄT	80 x 80 x 27 mm (B x H x T)	
VERPACKUNG	110 x 150 x 40 mm (B x H x T) • 145 g	
VE	20 Stück • 320 x 235 x 220 mm (B x H x T) • 3,1 kg	
STROMVERSORGUNG	2x 1,5V AAA Batterien (nicht enthalten)	
REICHWEITE	Bis zu 300 Meter (Freifeld), abhängig vom verwendeten Empfänger • Frequenz: 433,92 MHz	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109133987	