



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est un panneau de sortie de secours lumineux double face.

Il est alimenté par le secteur. En cas de coupure de courant, son accumulateur intégré assure un éclairage pouvant aller jusqu'à 3 heures.

Il peut être fixé au mur ou au plafond.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, des chocs électriques, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- 1 produit
- 2 vis et chevilles
- 6 pictogrammes (2 flèches vers le bas, 2 flèches vers le haut, 2 flèches vers la droite/gauche)
- Mode d'emploi
- 2 fixations pour pictogrammes

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.



Le symbole attire l'attention sur la présence d'une tension dangereuse pouvant entraîner des blessures par choc électrique.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.5 Installation électrique

AVERTISSEMENT ! Risque pour la sécurité !

Le produit ne doit être installé que par des personnes ayant des connaissances et une expérience pertinentes en matière d'électricité ! *)

En cas de mauvaise installation, vous risquez :

- votre propre vie
- la vie de l'utilisateur de l'appareil électrique
- dommages matériels importants, p. ex. un incendie
- responsabilité personnelle quant aux dommages corporels et matériels

Consultez toujours un électricien !

*) Connaissances techniques requises pour effectuer l'installation :

Pour l'installation, les connaissances spécialisées suivantes sont particulièrement requises :

- Les « Cinq règles de sécurité » : Débrancher du secteur ; protéger contre une mise sous tension accidentelle ; s'assurer de l'absence de tension ; mise à la terre et court-circuit ; couvrir ou protéger les parties adjacentes sous tension
- Utilisation d'outils, de dispositifs de mesure et d'équipements de protection individuelle appropriés, le cas échéant
- Analyse des résultats des mesures
- Utilisation de matériaux d'installation électrique pour répondre aux exigences de déconnexion
- Indices de protection IP
- Installation de matériel d'installation électrique
- Le type d'alimentation électrique (schéma TN, schéma IT, schéma TT) et les critères de connexion correspondants (mise à la terre classique, mise à la terre de protection, mesures supplémentaires nécessaires, etc.)

Si vous n'êtes pas un professionnel, ne le faites pas vous-même, faites-le réaliser par un spécialiste.

5.6 Accumulateur LiFePO4

- L'accumulateur est intégré au produit, il n'est pas remplaçable.
- N'endommagez jamais l'accumulateur. Un dommage sur le boîtier de l'accumulateur peut provoquer un risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitiez jamais les contacts de l'accumulateur. Ne jetez pas l'accumulateur ou le produit dans le feu. Cela constitue un risque d'explosion et d'incendie !

5.7 Perçage



Lorsque vous percez la surface, par exemple pour forer ou insérer des fixations, assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau n'est endommagé. Un perçage par inadvertance à travers des câbles électriques peut entraîner un risque d'électrocution mortelle !

6 Installation



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Débranchez toujours l'alimentation électrique de la source avant d'effectuer toute installation, maintenance ou réparation. Si vous n'êtes pas un professionnel, ne le faites pas vous-même, mais faites appel à un spécialiste.

1. Retirez la vis du boîtier et retirez délicatement le couvercle supérieur.
2. Utilisez le couvercle supérieur comme gabarit pour déterminer l'emplacement des trous à percer.
3. Fixez le couvercle supérieur à la surface d'installation.
4. Connectez le câble d'alimentation (figure 1).
5. (Si nécessaire) branchez le câble d'alimentation à la prise (figure 2)
6. Connectez la fiche de la batterie à la prise (figure 3).
7. Fixez le produit au couvercle supérieur et sécurisez-le à l'aide de la vis du boîtier.
8. Rétablissez l'alimentation électrique.

→ Le produit s'allume lorsqu'il fonctionne correctement.

- La LED d'état « CHARGE » s'allume pour indiquer que l'accumulateur est en cours de chargement.

7 Fonctionnement de l'indicateur



Si le voyant d'état « CHARGE » ne s'allume pas, le produit ne fournira pas d'éclairage de secours en cas de panne de courant.

- Le voyant d'état « CHARGE » s'allume lorsque l'accumulateur fonctionne correctement.
- Le voyant d'état « CHARGE » ne s'allume pas en cas de défaillance de l'accumulateur.

8 Câblage

Diamètre du câble d'alimentation : Ø6,5-7,5 mm

Respectez le câblage correct : L (marron), ⊕ (vert/jaune), N (bleu)

9 Pictogrammes

- Sélectionnez le pictogramme avec une flèche pointant vers la sortie de secours.
- Fixez le pictogramme au panneau lumineux à l'aide des fixations fournies.

10 Test du système

Important:

- Effectuez régulièrement des tests du système afin de vous assurer de son bon fonctionnement.
- Consignez les résultats dans le tableau de test.



Si le « TEST » échoue, le produit ne fournira pas d'éclairage de secours en cas de panne de courant.

- Appuyez sur le bouton « TEST » et maintenez-le enfoncé.
 - Le produit passera en mode d'éclairage de secours.
- Relâchez le bouton « TEST ».
 - Le produit reviendra à son état normal de veille/fonctionnement à la luminosité maximale.

Important:

- En mode éclairage de secours, l'intensité lumineuse de la LED diminuera légèrement lorsque l'alimentation passera à la batterie rechargeable.
- Les accumulateurs perdent progressivement leur capacité à conserver une charge complète au fil du temps. Pour garantir des performances optimales, déconnectez périodiquement l'alimentation secteur du produit afin de tester la durée pendant laquelle la batterie de secours peut alimenter l'éclairage de secours pendant la durée spécifiée (uniquement à un moment sûr et approprié).

11 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

- Débranchez le produit de l'alimentation électrique.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

12 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :


- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

13 Caractéristiques techniques

Entrée.....	220 à 240 V/CA, 50/60 Hz
Alimentation	2,5 W max.
Section transversale du câble	
Accumulateur.....	Li-FePO4 18650 3,2 V 1 000 mAh
Mécanismes de protection de l'accumulateur	Surcharge, décharge excessive
Temps de charge de l'accumulateur	env. 24 heures
Durée de l'éclairage d'urgence	env. 3 heures
LED.....	2835 SMD, 14 pièces
Luminosité	Alimentation secteur 60 lm Alimentation par accumulateur 35 lm
Température de couleur	6 000 à 7 000 K
Protection contre les infiltrations.....	IP20
Pictogrammes.....	ISO 7010
Conformité	IEC 60598-2-22
Conditions de fonctionnement	0 à +40 °C, <90 % HR (sans condensation)
Conditions de stockage	0 à +40 °C, <90 % HR (sans condensation)
Poids.....	578 g
Dimensions (mm)	



Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).


Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3555405_V1_0326_dh_mh_fr 2713566603 I1/O1 en

MOIS	TEST	Année 1		Année 2		Année 3		Année 4		Année 5	
		Panneau	Date	Panneau	Date	Panneau	Date	Panneau	Date	Panneau	Date
1	Fonction										
2	Fonction										
3	Fonction										
4	Fonction										
5	Fonction										
6	Fonction										
7	Fonction										
8	Fonction										
9	Fonction										
10	Fonction										
11	Fonction										
12	Fonction										

Montage au plafond



Suspension murale




Figure : 1




Figure : 2




Figure : 3

