


# POWERSPOT ⚡

Energy, *all*ways | Energía, siempre



# MICRO

# TABLA DE CONTENIDOS

BÁSICAMENTE .....	3
POWERSPOT MICRO .....	4
DIRIGIDO A:.....	5
INSTRUCCIONES DE USO .....	6
MANTENIMIENTO .....	6
APLICACIONES .....	7
PRECAUCIONES .....	8
SUGERENCIAS.....	9
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	10
CERTIFICADO DE GARANTÍA COMERCIAL.....	11

## BÁSICAMENTE

---

Los aparatos **PowerSpot** son generadores eléctricos portátiles de baja potencia alimentados por combustión externa, refrigerados por agua o aire, y prácticamente libres de mantenimiento y averías.

La gama **PowerSpot** está basada en la generación de electricidad conseguida por diferencia de temperatura, de tal manera que si se calienta su base con cualquier tipo de llama y se refrigerara la parte superior con agua o aire, se genera una corriente eléctrica aprovechable, variando la potencia de cada aparato según sus componentes, el tipo de llama y su intensidad.

Todos ellos pueden cargar teléfonos, pilas y tablets. Todos ellos iluminan intensamente en muy diversos puntos, y todos ellos están libres de mantenimiento. Todos funcionan con cualquier combustible y todos son muy robustos y portátiles.

Los periféricos de **PowerSpot** han sido escogidos o diseñados para soportar las condiciones más duras. Por ejemplo: las bombillas **PowerSpot** pueden sumergirse en agua un buen rato y seguir luciendo, pueden golpearse y seguir funcionando, y se activan desde 3 hasta 30 voltios.

**Los aparatos PowerSpot generan energía siempre, en cualquier momento y lugar.  
Sin averías ni mantenimiento.**

# POWERSPOT MICRO

De dimensiones mínimas, para cargar e iluminar, sin piezas de repuesto ni mantenimiento.

El **MICRO** es un aparato especialmente robusto y compacto que puede generar una corriente eléctrica de 10W, lo que es suficiente para cargar cualquier teléfono, tablet, pilas recargables o alimentar hasta cinco bombillas LED conectadas en paralelo (especialmente las proporcionadas por **PowerSpot**, ajustadas a las capacidades de este aparato). Sus reducidas dimensiones (65mm de diámetro, y 85mm de altura) hacen que quepa perfectamente en una mochila e incluso en el bolsillo de un pantalón. Es, así, un generador eléctrico "personal" que permite la gestión individualizada de la energía en cualquier momento y lugar, por remoto que sea.

Este aparato, para funcionar, requiere de un suministro constante de calor (ya sea gas, queroseno, alcohol, madera, una plancha caliente, una placa vitrocerámica, etc.) y de una supervisión del volumen de agua. Sometido a una llama de 2.000 vatios el agua tarda alrededor de

media hora en evaporarse, en tanto que si se coloca sobre una llama de un quemador de alcohol puede tardar alrededor de una hora en perder el líquido. Una llama intensa sólo será necesaria cuando se necesite iluminar muchas bombillas, en tanto que para cargar un teléfono móvil o una tablet suele bastar con una llama mediana.

Pero es imprescindible tener en cuenta que **nunca debe secarse**. Aunque es extremadamente robusto y ha sido sometido a severas pruebas de resistencia, no debe nunca quedarse sin líquido refrigerante cuando está sobre una llama. Por esta razón y a efectos de garantía de producto, en su interior se aloja una etiqueta termolábil que indicará si en algún momento el aparato ha sido dejado al fuego sin líquido.

El consumo medio es de unos 50 gr de gas, queroseno o alcohol a la hora. Así, una botella de un litro de queroseno alimentará el **MICRO** durante unas 10 horas a pleno rendimiento, o casi 40 horas de uso normal (carga de un smartphone o unas pilas).

El **MICRO** rinde 10W de potencia pico, siendo capaz de cargar smartphones, minitablets y pilas recargables, además de encender al 100% una bombilla **PowerSpot "Agua"**, con la potencia lumínica equivalente a una bombilla de incandescencia de 60W.

Necesita una llama de unos 2000W para funcionar al 100%, aunque con la llama de un quemador de gas portátil es perfectamente capaz de desarrollar su potencial. Es ideal para cargar smartphones o pilas, y para iluminar un pequeño espacio como una tienda de campaña o una casita de montaña.

#### **DIRIGIDO A:**

---

Necesidades puntuales de gestión personal de la energía. El **MICRO** no tiene paragón en el mundo como generador eléctrico personal: Permite obtener electricidad siempre, en cualquier momento y lugar, con cualquier combustible, cabiendo en un bolsillo o mochila y con total ausencia de averías. Por lo tanto, está dirigido a necesidades tanto de ocio como logísticas y militares.

Su uso como cargador de teléfonos y aparatos electrónicos en lugares aislados es insustituible. Tanto si se desea cargar un iPhone en la cima de una montaña; recargar las pilas de una cámara de fotos

o GPS en un bosque aislado; iluminarse en una tienda de campaña o en una habitación de hotel de instalaciones eléctricas precarias, **PowerSpot MICRO** lo hará. De día, de noche, bajo la lluvia, en una cueva, en una jungla.

**PowerSpot MICRO** permite prescindir de sistemas de iluminación portátiles pesados, delicados, ineficientes y que se agotan. Permite olvidarse –o no– de la dependencia de combustibles a veces difíciles de obtener, como gas embotellado, pastillas de combustible sólido, queroseno, etc.

# INSTRUCCIONES DE USO

- 1.** Verter un líquido no inflamable ni tóxico en su interior, preferiblemente agua, aunque no es necesario que sea potable.
- 2.** Colocar el aparato sobre una llama. Basta un fuego como el proporcionado por un pequeño quemador de alcohol o queroseno, aunque su mejor rendimiento se obtiene con quemadores de gas.
- 3.** Esperar alrededor de dos minutos. Para móviles y pilas recargables, este tiempo será suficiente para que el **MICRO** haya alcanzado el voltaje necesario. En caso de querer iluminar varias bombillas o cargar una tablet, su máximo rendimiento se obtiene al cabo de cinco minutos, y se mantendrá así mientras se le siga suministrando el mismo calor en la base y haya agua en su interior.
- 4.** Conectar el aparato deseado. La experiencia nos dictará la llama necesaria. Para pequeños móviles, ésta es sorprendentemente baja (la llama más pequeña de un quemador de gas). Para máximo rendimiento se necesitará el equivalente al fuego mediano de un quemador de gas portátil.
- 5.** Vigilar el nivel del agua y **nunca dejar secar** cuando esté sobre una llama, de lo contrario se dañará irreparablemente, por lo que requiere una estrecha vigilancia.

## MANTENIMIENTO

---

No guardar en la funda de neopreno cuando está caliente, ni colocar la tapa si aún está húmedo.

# APLICACIONES

**A. Móviles, tablets y pilas recargables:** **MICRO** carga sin problemas teléfonos móviles, pilas recargables y mini-tablets. El tiempo de carga es ligeramente superior al que se obtiene de una toma eléctrica doméstica.

**B. Iluminación:** Las **bombillas USB** y las bombillas **LED Agua**, diseñadas ambas por **PowerSpot** para iluminarse con muy bajo voltaje, están perfectamente adaptadas al **MICRO**. Si se utilizan sólo una o dos de ellas, cada una iluminará con la misma intensidad que una bombilla incandescente de 60W.

Se pueden conectar varias bombillas en paralelo a una distancia de hasta veinte metros. Esto permite iluminar distintas estancias de una misma vivienda simultáneamente con un consumo mínimo. Es necesario tener en cuenta que la luminosidad de cada bombilla irá disminuyendo a medida que se vayan añadiendo más, dado que la energía eléctrica producida se reparte uniformemente entre todas ellas.

**C. Electrodomésticos:** Existen multitud de aparatos que se alimentan de la toma USB de un ordenador. Cualquiera de ellos funcionará conectado al **MICRO**.

# PRECAUCIONES

**A. Nunca dejar secar el aparato cuando esté sobre el fuego.** La etiqueta termómetro del interior indicará cuándo esto ha ocurrido.

**B. Nunca desatornillar los tornillos de la base.** Las placas termoeléctricas alojadas en su interior se deteriorarán irreversiblemente.

**C. Nunca sumergir.** El paso del agua podría estropear los componentes electrónicos.

**D. No enfriar súbitamente,** ya sea sumergiendo la base en agua o vertiendo hielo o agua fría en su interior. Las bruscas contracciones provocarán que el metal se doble, anulando así su capacidad generadora.

**E. No permitir que el cable conector esté en contacto con el fuego.** Aunque está compuesto de un material ignífugo y recubierto de acero inoxidable, su resistencia al fuego no es ilimitada y el calor generado por la llama podría fundir la protección plástica de los cables alojados en su interior.

# SUGERENCIAS

**MICRO** puede funcionar colocado sobre superficies calientes como una barbacoa, una plancha caliente, una estufa o una placa vitrocerámica. De hecho, se requiere menos calor que con una llama directa ya que éste llegará muy disipado calentando muy regularmente toda la base del aparato.

Sobre una placa vitrocerámica funciona extraordinariamente bien. Aunque puede parecer un sinsentido utilizar una placa eléctrica para activar un generador eléctrico, no olvidemos que **MICRO** es un cargador de emergencia que seguirá funcionando cuando su cargador habitual haya dejado de hacerlo.

Cuando se utilice sobre un quemador de gas es recomendable colocar el **MICRO** sobre una rejilla (junto con el aparato se suministra una rejilla de seguridad anti-vuelco).

**MICRO** provee un punto de luz a 9W (unos 800 lúmenes) pero puede iluminar con una discreta potencia hasta cinco puntos, lo que suele ser más que suficiente para una vivienda aislada. Cada bombilla que se añada hará que el voltaje se reduzca ligeramente, obteniendo así más puntos de luz, pero de menor intensidad.

Todos los generadores termoeléctricos de **PowerSpot** pueden conectarse en serie o en paralelo, aumentando así la potencia total disponible para un mismo circuito.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## MICRO

Peso:	290 gr
Dimensiones:	Alto: 85 mm. Ø: 65 mm
Potencia de salida max:	10 W
Voltaje max:	5 V
Amperaje max:	1,9 A
Autonomía:	50.000 h. de uso continuo
Temperatura de funcionamiento:	150 °C - 400 °C
Componentes	
• Base y cuerpo:	Aluminio 6061
• Placas Termoeléctricas:	1
- Tamaño :	35 x 35 x 4 mm
- Voltaje en circuito abierto:	8. V
- Resistencia de carga:	2,1 ohms
- Tensión de salida de carga emparejada:	4,1 V
- Corriente de salida de carga emparejada:	1,9 amperios
- Potencia de salida de carga adaptada:	9,8 W
- Flujo de calor a través del módulo:	188 W
- Flujo de calor:	12,4 W/cm <sup>2</sup>
- Composición:	Teluro de bismuto, cerámica y grafito. RoHS
• Tornillos:	Acero pavonado A4

# CERTIFICADO DE GARANTÍA COMERCIAL

## REQUISITOS

### PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA:

**1.** La presente garantía sólo ampara productos oficiales **PowerSpot** y para beneficiarse de la misma se deberá

**A.** En el periodo preventa, (tienda física u online), se deberá reflejar el modelo del aparato y su fecha de adquisición.

**B.** En el periodo de Garantía Comercial será requisito imprescindible adjuntar, junto a la presente debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original de la factura de compra que identifique el modelo del aparato.

**2.** Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los servicios técnicos que **PowerSpot, S.L.** tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.

**3.** El aparato tiene que ser utilizado de conformidad a las instrucciones que se detallan en el manual pertinente.

## COBERTURA DE LA GARANTÍA

El periodo de garantía para portes, piezas, modelo completo y mano de obra es de **2 años**. La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición.

## EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos expresados en el punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía
- Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de los transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de confirmar los albaranes de entrega correspondientes.

- Las averías causadas por rotura física, tales como carcasa, plásticos, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
  - Los producidos por mal uso al no atender las instrucciones de mantenimiento y manejo que se adjuntan con el aparato. El comprador acepta desde el momento de la compra la lectura de las instrucciones y su comprensión, y admite que, de tener alguna duda, consultará con **PowerSpot, S.L.** antes de la puesta en marcha del aparato.
  - Por la utilización de accesorios no adecuados para el aparato.
  - Si el aparato es reparado o manipulado por personal no autorizado por **PowerSpot, S.L.**
- **PowerSpot, S.L.** no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.
- La mera inspección del estado del aparato puede conllevar la destrucción de elementos esenciales para su funcionamiento. Si durante esta inspección se detecta que la avería ha sido causada por cualquiera de los puntos expresados en el apartado anterior de "exclusiones de la garantía", los gastos para devolver el aparato a un estado operativo deberán ser abonados por el cliente, o éste asumirá la devolución del bien en estado no funcional.
  - Los productos **PowerSpot** no han sido diseñados para ningún "uso crítico". Uso crítico significando sistemas de apoyo de vida, usos médicos, conexiones a dispositivos implantados, transporte comercial, instalaciones o sistemas nucleares o cualquier otro uso donde el fracaso del producto pudiese conducir a daño o pérdida de vida o a daño a la propiedad.
  - Estos aparatos son susceptibles de sufrir cambios de color cuando son sometidos al fuego.

## **NOTA IMPORTANTE**

---

- La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en la ley 23/2003 de 10 de julio, de Garantía de Bienes de Consumo (BOE, de 11 de julio 2013)
- Durante el tiempo que dure la reparación no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio

# TABLE OF CONTENTS

BASICALLY .....	14
POWERSPOT MICRO .....	15
ADDRESSED TO .....	16
INSTRUCTIONS OF USE .....	17
MAINTENANCE .....	17
APPLICATIONS .....	18
PRECAUTIONS .....	19
SUGGESTIONS .....	20
TECHNICAL SPECIFICATIONS .....	21
COMMERCIAL CERTIFICATE OF GUARANTEE .....	22

## BASICALLY

---

**PowerSpot** devices are portable low power electric generators fed by external combustion, cooled by water or air, and practically maintenance and failure free.

The **PowerSpot** range is based in the generation of electricity through a shift in temperature, in such a way that if the base is heated with any kind of flame and the superior part is cooled with water or air, it generates profitable energy, which power varies according to the components of each device, the kind of flame and its intensity.

All devices can charge phones, rechargeable batteries and tablets. They can also produce intense light in diverse points and they are all maintenance free. All **PowerSpot** devices work with any kind of combustible and are robust and portable.

The **PowerSpot** peripheral devices have been selected and designed to withstand the toughest conditions. For example: the **PowerSpot** light bulb can be immersed in water for a certain period of time and keep emitting light, they can be smashed and they keep working, and they can be activated from 3 to 30 watts.

**PowerSpot devices generate energy at all times, at any time and place.  
Without failure or maintenance.**

# POWERSPOT MICRO

**MICRO** is a small electric generator able to power and charge several devices, that will not need any replacement parts or maintenance.

**MICRO** is a particularly robust and compact device that can generate an electrical current up to 10W, which is enough to charge any phone or tablet; it also can recharge batteries, feed up to five LED light bulbs connected in parallel (especially the ones made by **PowerSpot**, which are adjusted to the capacity of this device). Its small dimensions (6.5 cm diameter and 8.5 cm high) make it easy to carry in a rucksack or even in the pocket of your trousers. It is, therefore, a "personal" power generator that allows the individualized administration of power at any time and place, no matter how remote.

This device to work requires a constant supply of heat (either gas, kerosene, alcohol, wood, hot iron, a vitroceramic hob etc.) and the supervision of the water level. Submitted to a flame of 2,000w the water takes about half an hour to evap-

orate, but if it is placed over an alcohol burner flame the liquid can take around an hour to evaporate. An intense flame will only be necessary when you need to light up several light bulbs, but to charge a mobile phone or tablet a small flame will be enough.

It is essential to take into account that **it can never be left to dry**. Although it is extremely robust and has been submitted to intense resistance test, the cooling liquid can never be left to dry, the evaporation of it will make the semiconductors on its interior to melt. To the effects of the warranty, the knowledge of the conditions that this device have been submitted to, and the protection of the user in relation to manufacturing defaults, there is a thermolabile label inside that will indicate if at any time the device has been left on the flame without liquid.

The average consumption is 50 gr of gas, kerosene or alcohol per hour. Therefore, a bottle of one litre of kerosene will feed a **MICRO** during 10 hours at full performance (e.g. charging an iPad), or almost 40 hours of normal use (e.g. charging a smartphone or batteries).

**MICRO** yields 10W, being able to charge smartphones, minitablets and batteries, in addition to activate 100% a **PowerSpot 'Water'** LED bulb, with the light output equivalent to a 60W incandescent bulb.

You need a flame of approximately 2,000W to operate it at 100%, although with the small flame of a portable gas burner it is perfectly able to develop its potential.

#### **ADDRESSED TO:**

---

Punctual needs of personal power supply. **MICRO** has no comparison in the world as a personal power generator: It allows you to obtain power at any time, any place, with any combustible and it is small enough to fit in a pocket or rucksack and it is also totally failure free. Therefore, it is addressed to the necessities of leisure as well as logistics and military needs.

Its use as a phone and small appliance charger in isolated locations is irreplaceable. Either if you wish to charge an iPhone on the top of a mountain; recharge the batteries of your camera or GPS in isolated woods; light up a camping tent or a hotel room with precarious electricity supply, **PowerSpot MICRO** will do. During the day, night, under the rain, in a cave or even in a rainforest.

**PowerSpot MICRO** allows you to dispense with heavy, delicate, inefficient and tiring portable lighting systems. It allows you to forget – or not – the dependency on combustibles often difficult to obtain, such as bottled gas, solid fuel tablets, kerosene etc.

# INSTRUCTIONS OF USE

- 1.** Pour the non-flammable and non-toxic liquid in its interior (preferably water, although it can be non-potable water).
- 2.** Place the device over a flame. Although a small flame from an alcohol or kerosene burner is enough, it will perform better if the flame comes from a gas burner. In any case, make sure it does not surpass the edges of the recipient. First of all because it will exhaust unnecessarily the materials of the device, and in the second place because any flame that exceeds the **MICRO** diameter will have no heating effect on its base.
- 3.** Wait around two minutes. For mobile phones and rechargeable batteries, two minutes will be enough for the **MICRO** to reach the desired voltage. In case of lighting up several LED bulbs, or charge a tablet, its maximum performance will be obtained after five to ten minutes, and it will maintain it if the same heat is provided on its base and there is water inside.
- 4.** Connect to the desired device. The experience will tell us what is the necessary flame. For small phones, this is surprisingly small (such as the smaller flame from a gas burner or the equivalent to eight candles). For maximum performance it will be necessary the medium flame from a portable gas burner.
- 5.** Supervise the level of water and **never let it dry** when it is placed over a flame. In case you forget, it will be irreparably damaged, so it is necessary to not leave it unattended.

## MAINTENANCE

---

Do not keep in the neoprene cover when hot. Do not close the top if it is still wet.

# APPLICATIONS

**A. Mobile phones, tablets and rechargeable batteries:** **MICRO** will charge with no problems from small mobile phones to rechargeable batteries and small tablets. The charge time is slightly higher than the one taken from a usual domestic electric socket.

**B. Lighting:** The **USB** and **LED "Water"** light bulbs, designed by **PowerSpot** to light up with a very low voltage, are perfectly adapted to **MICRO**. If you use one or two of them, each will shine with the same intensity than an incandescent 60W light bulb. Many of them can be connected in parallel, up to a distance of twenty meters. This allows lighting up simultaneously several rooms in the same house. Please note that the more light bulbs are added, the lower they will shine because the electric energy produced by the generator is distributed among all of them.

**C. Electrical Appliances:** Today there are multiple electrical appliances that work through a USB connection to the computer. Any of those appliances will work perfectly if connected to the **MICRO**.

# PRECAUTIONS

**A. Never leave the device to dry out when it is over a flame.** The thermola-bile label inside will indicate if this occurs.

**B. Never unscrew the screws on the base.** The thermoelectric plates located inside will irreversibly be damaged.

**C. Never immerse the device in water.** Although the base is airtight, the filtering of water will damage the electrical components.

**D. Do not cool down suddenly,** by either immersing the base in water or pouring ice or cold water inside. The sudden contractions will make the metal bend, therefore cancelling its power generator capacity.

**E. Do not allow the connector cable to be in contact with the flame.** Although it is made of fireproof materials, its resis-tance to fire is not unlimited and the heat generated by the flame could melt the protective plastic cover of the cables inside.

# SUGGESTIONS

**MICRO** can work placed over hot surfaces such as a barbecue, a hot plate, a heater and a vitroceramic hob. In fact, it requires less heat than a direct flame because these will dissipate heating regularly on the base of the device.

Over a vitroceramic hob it can work amazingly well. Although it looks like nonsense to use an electric hob to activate a power generator, **MICRO** can be used if there is not another socket in the room.

If you use gas to heat the base of the **MICRO**, it is recommended to put a grid on top of the burner (an anti-rollover grid is supplied with this package).

**MICRO** provides a 9W light point (around 800 lumens). However, it can slightly light up at least ten points, which is usually enough for a family house. Every time you add a light bulb the voltage will be reduced slightly, therefore you will have more light points but with lower intensity.

All **PowerSpot** thermoelectric generators can be connected in a series or in parallel, increasing therefore the total available power for the same circuit. Please check **PowerSpot web site** for further information.

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## MICRO

---

<b>Weight:</b>	290 gr
<b>Dimensions:</b>	Height: 85 mm Ø: 65 mm
<b>Maximum power release:</b>	10 W
<b>Maximum Voltage:</b>	5 V
<b>Maximum Amperage:</b>	1.9 A
<b>Autonomy:</b>	50.000 h of continuous use
<b>Operation temperature:</b>	150 °C - 400 °C
<b>Components</b>	
• <b>Base:</b>	Aluminium 6061
• <b>Thermoelectric plates:</b>	1
- <b>Size:</b>	35 x 35 x 4 mm
- <b>Voltage of the open circuit:</b>	8 V
- <b>Load resistance:</b>	2.1 ohms
- <b>Output voltage of load pairing:</b>	4.1 V
- <b>Output current of load pairing:</b>	1.9 amps
- <b>Output voltage of adapted load:</b>	9.8 W
- <b>Heat airflow through the module:</b>	188 W
- <b>Heat flow:</b>	12.4 W/cm <sup>2</sup>
- <b>Composition:</b>	Bismuth telluride, ceramic and graphite. RoHS free.
• <b>Screws:</b>	Blued steel A4.

---

# COMMERCIAL CERTIFICATE OF GUARANTEE

## REQUIREMENTS FOR THE VALIDITY OF THE GUARANTEE:

---

**1.** The present guarantee only covers **PowerSpot** official products and to benefit from it, it must fulfil the following requirements:

**A.** Reflect the device model and date of acquisition in the period of pre-sale (physical shop or online shop).

**B.** In the period of Commercial Guarantee it will be an ESSENTIAL REQUIREMENT to attach the present COMMERCIAL GUARANTEE properly filled and stamped by the shop and the original invoice of purchase identifying the model of the device.

**2.** The benefits of the guarantee will only be valid if you use the technical services that **PowerSpot S.L.** has established in its Network of Technical Services.

**3.** The device must be used according to the instructions that are detailed in the pertinent manual of use.

## GUARANTEE COVER

---

The period of the guarantee for parts or whole model, labour and shipping is 2 years. The application of the guarantee starts from the date of purchase.

## EXCLUSIONS OF THE GUARANTEE

---

- The non-fulfilment of any of the requirements expressed above.
- All component or interior or exterior accessory from the device that is not specified or included in this certificate of guarantee.
- If the failure is produced by fire, flood, meteorological agents, impact, crushing or the application of inadequate voltage or power.
- The damages due to bad handling, even in transport, will be claimed in presence of the staff from the shipping company, therefore it is essential to check the packages before signing the corresponding delivery note.

- The damages caused by physical break on the casing, plastic, paint, glass, trims and similar.
- The damages produced by bad handling due to not reading properly the instructions of use and maintenance attached to the device. The buyer agrees at the moment of purchase the reading of the instructions and its understanding, and admits that, if having any doubt, will ask **PowerSpot, S.L.** before starting up the device.
- Due to the use of accessories not appropriate for this device.
- If the device is repaired or manipulated by staff non authorized by **PowerSpot, S.L.**
- **PowerSpot S.L.** is not responsible for the damage that the device could cause in external elements.
- The mere inspection of the state of the device could entail the destruction of the essential elements for its use. If during the inspection the technician detects the damage has been caused by any of the points expressed in the previous section of "exclusions of the guarantee", the expenses to return the device to an operative state will be payable by the client, or the client will assume the devolution of the device in a non functional state.
- The **PowerSpot** products have not been designed for any "critical use". Critical use meaning life support systems, medical uses, connections to implemented devices, commercial transport, nuclear installations or systems or any other use where the product failure could lead to damage or the loss of a life or property damage.
- These devices are susceptible to color changes when subjected to heat.

#### **IMPORTANT NOTE**

---

- The present Commercial Guarantee does not affect the rights the user has regarding the regulations contained in the Law 23/2003 of July 10, of Consumer Goods Guarantee (BOE, July 11, 2013)
- During the time the repair lasts no damages or liabilities will be paid for the time the device is out of service.



Made in Spain | Fabricado en España

PowerSpot and the Stylized MLOGO are registered in Spain.  
Patent & trademark office. PowerSpot, Inc. 2010. All rights reserved.