90m

90m

FAVOUR

USER GUIDE
PROTECH T2417

Please read this manual carefully before using the product as it contains important operating information.

WWW.FAVOUR-EUROPE.COM

- 12000 LUMENS
- 93H
- WHITE LED - HIGH
- WHITE LED - MEDIUM
- WHITE LED - LOW
- WHITE LED - 8Hz FLASHING
- CHARGING STATUS INDICATOR
- MODE SELECTION RING
- IP67 IP67 DUSTPROOF & WATERPROOF
- 1M 1M DROP IMPACT

ANSI FL 1

ANSI FL 1						
TURBO	12000 Lumens	74600cd	545m	3h		
HIGH	5000 Lumens	31200cd	350m	3.5h		
MED	1600 Lumens	9200cd	190m	5h		
LOW	500 Lumens	2800cd	105m	18h	✓	✓
ECO	100 Lumens	540cd	45m	93h		
8Hz FLASHING*	NA	NA	NA	10h		

* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 Standard.
* Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.

BATTERY REPLACEMENT DIAGRAM

1. Unscrew end cap and remove it from the unit.
2. Insert a 7.4V 7800mAh Li-ion rechargeable battery.
3. Replace end cap back on.



7.4V 7800mAh Li-ion Rechargeable Battery
Remark: Use Manufacturer's Replacement Battery (Part no. RB0139)

HOW TO RECHARGE

When the handheld becomes noticeably dim, switch off the unit and recharge the battery as soon as possible.

Battery Type	1 x 7.4V 7800mAh Li-ion Rechargeable Battery Pack [Be sure to use manufacturer's replacement battery part no RB0139]
Charging Time	9hrs [DC12V 2000mA Input]

1. Open the charge jack cover.
2. Connect the lead from the adaptor to the charge jack of handheld.
3. Connect the adaptor to an appropriate power source.
4. The Red LED indicator will light up to indicate charging has started. The Green LED indicator will light up when the battery has been fully charged.
5. Close the charge jack cover.



ENGLISH SPECIFICATIONS

FEATURES
- XHP Cree White LEDs – Up to 12 000 Lumens
- Ideal for Military, Police Force, Navigation, Firefighting, Search and Rescue missions.
- Intelligent Thermal Control to Avoid Overheating
- Multi-Outlet Front Switch – Instant Activation of Selected Lighting Mode
- Magnetic Mode Selector Ring – 6 Brightness Modes, 8Hz Flashing & Safety Lock-out
- Direct Plug-In Recharge by DC12V Adaptor
- LED Indicator shows Battery Capacity & Charging Status
- Circuit Protection prevents Battery from Over-charge by Over-discharging
- Replaceable Rechargeable Battery as Backup Power
- Rock-solid Protection
  - 1m Drop-proof
  - IP67 Dustproof & Waterproof

OPERATION*
Front Switch
ON > OFF

*Never look into the light or point it on other people as it may cause permanent injury to human eyes.
Never leave this Flashlight ON unattended as it may generate extreme heat and cause fire.
Always loosen the end-cap 1 turn to prevent accidental activation before storage & transportation.

BATTERY TYPE
1 x 7.4V 7800mAh Li-ion Rechargeable Battery* (Included)

*To keep rechargeable battery alive, distributors should recharge the product every 6 months after production.
Users should recharge the product every 3 months if it is not being used for a long time.
The rechargeable battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles.

CHARGING INFO
9hrs Charging Time [DC12V 2A Input]
Red & Green LED ON
Green LED ON = Fully Charged
Red & Green LED FLASHING = Charging Error (Auto OFF when handheld is being charged)

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~60% Capacity after 500 cycles)

BATTERY POWER INDICATOR
Shows Battery Power after Handheld is being Turned ON.
Green LED ON = High Power
Red LED ON = Medium Power
Red LED FLASHING = Low Power

BUILD TYPE
1 x XHP Cree White LED

ACCESSORIES
DC12V 2A Adaptor (Included)
Versatile Strap (Included)

SIZE
Ø54mm x 269mm

WEIGHT
1210g (With Battery)

BULB REPLACEMENT
LED never needs to be replaced.

!WARNING
- Recharge the battery every 3 months if it is not being used for a long time, or recharge it after use.
- The battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles.
- DO NOT leave the battery charging circuit (with power connected) continuously for more than five days, as this may cause a reduction in battery efficacy.
- Handheld turns off automatically when it is in charging status (with power connected).
- In preparation for unexpected battery shutoff, we recommend you to carry a spare charged battery.
- Charge before use, although the battery is delivered with a full charge.
- It is advisable to use the unit from time to time in order to maintain the unit in good condition.
- Do not dispose of the unit into fire or dismantle it under any condition.
- Reverse charging is not acceptable.
- Do not short circuit the battery. Permanent damage to the battery may result.
- Never insert any foreign metallic objects into the charge jack of the handheld.
- Never leave the unit in extremely high temperatures when charging.
- Use battery in extreme condition may affect the service life, such as extreme temperature, deep cycle, and extreme overcharged or over discharged.
- Battery should be stored in a cool and dry place.
- Be sure to use manufacturer's replacement parts.

ITALIANO SPECIFICHE

CARATTERISTICHE
- LED XHP Cree Bianco fino a 12000 lumens
- Ideale per militari, forze di polizia, navigazione, operazioni di salvataggio, ciascie ed attività di ricerca e soccorso.
- Controllo termico intelligente per evitare il surriscaldamento
- Pulsante principale on/off – selezione immediata della tipologia di luce
- Anello magnetico di selezione – 5 gradi di luminosità, 8hz lampeggiante e spegnimento con blocco di sicurezza
- Carica diretta con adattatore DC12V
- L'indicatore LED mostra la capacità e la carica della batteria
- La protezione del circuito preserva la batteria da sovra e sotto carica
- Batteria ricaricabile sostituibile per avere energia di scorta
- Protezione altra solida
  - Prova di caduta 1mt
  - Resistente alla polvere e all'acqua IP67

FUNZIONAMENTO*
Pulsante Frontale
ON > OFF

*Non guardare mai la luce o puntarla su altre persone poiché potrebbe causare lesioni permanenti agli occhi umani.
Non lasciare mai accesa questa torcia perché potrebbe generare calore estremo e causare un incendio.
Allentare sempre 1 gir dal tappo terminale per prevenire l'attivazione accidentale prima di riporti a trasportarla.

TIPO DI BATTERIA
1 x 7.4V 7800mAh Li-ion batteria ricaricabile* (Inclusa)

*Per mantenere una buona efficienza della batteria si consigliabile per il distributore ricaricare il prodotto ogni 6 mesi dalla produzione. I consigliabile per l'utilizzatore ricaricare la batteria ogni 3 mesi se non usata per lungo tempo. La batteria raggiungerà la piena efficienza solo dopo alcuni cicli completi di carica e discarica.

INFORMAZIONI DI CARICA
Tempo di ricarica 9 hrs [DC12V Adattatore]
LED Rosso ON = in carica
LED Verde ON = carica completata
LED Rosso e Verde Lampeggianti= errore di carica
[Automaticamente off quando e tenuta in stato di carica]

CICLI VITALI DELLA BATTERIA
500 cicli (Riserbano ~60% della capacità dopo 500 cicli)

INDICATORE DI CARICA DELLA BATTERIA
Indica la capacità della batteria quando in posizione ON
LED Verde ON = capacità alta
LED Rosso ON = capacità media
LED Rosso Lampeggiante = capacità bassa

TIPO DI LED
4 LED XHP Cree Bianco

ACCESSORI
Adattatore DC12V [Incluso]
Cinghia di trasporto [Incluso]

DIMENSIONE
Ø54mm x 269mm

PESO
1210gr [Con Batteria]

SOSTITUZIONE LAMPADINA
A LED non necessita di sostituzione

AVVERTENZE
- Ricaricare la batteria ogni 3 mesi se non usata per lungo tempo o ricaricarla dopo l'uso.
- La batteria raggiungerà una piena performance solo dopo alcuni cicli di carica e scarica
- Non lasciare la batteria nella staza di carica (con la spina collegata) continuamente per più di 5 giorni poiche questo potrebbe causare una riduzione dell'efficienza della batteria
- La torcia si posiziona nello stato off automaticamente durante la carica con connessione alla rete
- Per prevenire un inaspettato mancato funzionamento della batteria, si raccomandiamo di portare con voi una batteria di ricambio
- Caricare la batteria prima dell'uso anche se la batteria e consegnata in uno stato di carica
- E consigliabile utilizzare la torcia di tanto in tanto per mantenere la stessa in buone condizioni
- Non gettare la batteria nel fuoco o tentare di smontarla in qualsiasi condizione
- La carica inversa della batteria non e ammessa
- Non mandare la batteria in corto circuito in quanto questo potrebbe provocare danni alla batteria stessa
- Non inserire oggetti metallici estranei nel porto di carica della torcia
- Non lasciare mai la batteria esposta ad alte temperature durante la carica.
- l'uso della batteria in condizioni estreme può pregiudicare la vita della stessa, come, temperature estreme, cicli prolungati di carica e scarica
- E consigliabile riporre la batteria in un luogo fresco e asciutto
- Assicurarsi di utilizzare parti di ricambio originali

FRANÇAIS SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
- LED Cree XHP Blanc+ Jusqu'à 12,000 Lumens
- Idéale pour Lumière, les forces de police, la navigation, les services de secours, la chasse et les missions extérieures
- Contrôle thermique intelligent pour éviter toute surchauffe
- Interrupteur On/Off principal - Activation instantanée du mode d'éclairage sélectionné
- Bague magnétique de sélection du mode – 5 modes de luminosité, clignotement 8Hz et verrouillage de sécurité
- Prise de recharge directe par adaptateur 12V DC
- Indicateur LED pour le niveau de la pile et de la charge
- Protection du circuit pour éviter la surcharge ou la décharge excessive
- Batterie rechargeable remplaçable comme alimentation de secours
- Protection ultra-résistante
  - Résiste à une chute d'1 mètre
  - Résistante à la poussière et à l'eau IP67

FONCTIONNEMENT*
Interrupteur Frontal
ON > OFF

*Ne regardez jamais directement la lampe torche et ne la braquez jamais vers d'autres personnes car cela peut causer des dommages oculaires irréversibles.
Ne laissez jamais le mode clignotant activé sans surveillance, car celui-ci peut produire une chaleur extrême et déclencher un incendie.

TYPE DE BATTERIE
Batterie* rechargeable 7.4V 7800mAh Li-ion (Fournie)

*Pour que la batterie rechargeable reste opérationnelle, les distributeurs doivent recharger le produit tous les 6 mois après production.
Les utilisateurs doivent recharger le produit tous les 3 mois s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
La batterie rechargeable sera au maximum de ses performances après quelques cycles de charge et décharge complets.

INFOS RELATIVES AU CHARGEMENT
Temps de charge de 9 heures [DC12V 2A]
Diode rouge ON = en charge
Diode verte ON = charge
Diode clignotante rouge et verte - erreur de chargement
[L'extinction automatique lorsque la lampe torche est en charge]

CYCLES DE LA BATTERIE
500 cycles (réserve ~60 % de capacité après 500 cycles)

INDICATEUR DE L'ÉTAT DE LA BATTERIE
Indique l'état de la batterie lorsque la lampe torche est allumée.
Diode verte ON – grande autonomie
Diode rouge ON = autonomie moyenne
Diode rouge clignotante = faible autonomie

TYPE D'AMPOULE
4 x XHP Blanc

ACCESSOIRES
Adaptateur DC 12V 2A (Fourni)
Sangle polyvalente (Fournie)

DIMENSIONS
Ø54mm x 269mm

POIDS
1210g (Avec Batterie)

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE
LED n'a jamais besoin d'être remplacé.

! ATTENTION
- Rechargez la lampe torche tous les 3 mois si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, ou rechargez-la après utilisation.
- La batterie rechargeable sera au maximum de ses performances après quelques cycles de charge et décharge complets.
- Ne laissez pas la batterie en charge continue (avec la prise) plus de 5 jours, car cela peut nuire à son efficacité.
- La lampe torche s'éteint automatiquement lorsqu'elle est en charge (lorsqu'elle est branchée).
- Pour éviter toute extinction inattendue, nous vous recommandons d'emporter une batterie de rechange chargée.
- Chargez-la avant utilisation, bien que la batterie soit fournie chargée.
- Il est recommandé d'utiliser l'appareil de temps à autre pour le maintenir en bon état.
- Ne pas jeter l'appareil dans le feu et ne le démonter en aucun cas.
- La charge inverse n'est pas autorisée.
- Ne pas court-circuiter la batterie. Cela peut l'endommager de manière définitive.
- Ne jamais insérer d'objets métalliques dans le port de charge de la lampe torche.
- Ne pas soumettre appareil à des températures extrêmes pendant le chargement.
- L'utilisation de batteries dans des conditions extrêmes peut affecter leur durée de vie (températures extrêmes, cycle profond, surcharge ou décharge excessives).
- Les batteries doivent être stockées dans un endroit propre et sec.
- Utilisez des pièces de rechange d'origine.

DEUTSCHE SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN
- XHP Cree weiße LEDs – bis zu 12,000 Lumen Leistungen
- Ideal geeignet für Militär-, Polizei-, Navigations-, Rettungs-, Jagd- und Outdoor-Anwendungen
- Intelligente Temperaturregelung zur Vermeidung von Überhitzung
- Hauptschalter Ein / Aus – sofortige Aktivierung des ausgewählten Beleuchtungsmodus
- Magnetischer Modus-Selektor-Ring – 5 Helligkeits-Stufen, 8Hz Blink-Modus & Sicherheitssperre
- Direkt-Anschluß zur Aufladung mit DC 12V Adapter
- Die Anzeige gibt Auskunft über Batteriekapazität und Ladestatus
- Schutz-Schaltkreis zur Verhinderung von Batterie-Überladung oder Tief-Entladung
- Austauschbarer Akku als Backup-Stromversorgung
- Grundmodell Schutz
  - 1m stoß- und fallfest
  - Staub- und wasserdicht nach IP67

BETRIEB*
Hauptschalter
An > Aus

*Schauen Sie niemals direkt in das Licht oder richten Sie es auf andere Personen, da dies zu bleibenden Verletzungen der menschlichen Augen führen kann.
Lassen Sie diese Taschenlampe niemals unbeaufsichtigt, da sie extreme Hitze erzeugen und Feuer verursachen kann.
Lösen Sie den Endkappe stets um 1 Umdrehung, um eine versehentliche Aktivierung bei Lagerung oder Transport zu verhindern.

!ACHTUNG
- Laden Sie den Akku alle 3 Monate auf, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird, oder laden Sie ihn nach Gebrauch wieder auf.
- Der Akku erreicht erst nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen die volle Leistung.
- Lassen Sie die Batterie NICHT länger als fünf Tage ununterbrochen am Ladeadapter (bei angeschlossenem Strom), da dies zu einer Verringerung der Batterieleistung führen kann.
- Die Taschenlampe schaltet sich automatisch aus, wenn sie sich im Ladestatus befindet (mit angeschlossener Stromversorgung).
- Zur Vorbereitung einer unerwarteten Batterieabschaltung empfehlen wir Ihnen, eine Ersatzbatterie dabei zu haben.
- Die Batterie wird in einem vorgeladenen Zustand geliefert, trotzdem empfehlen wir Ihnen die Batterie vor dem ersten Gebrauch aufzuladen.
- Es empfiehlt sich, das Gerät von Zeit zu Zeit zu verwenden, um die Leistung zu erhalten.
- Demontieren Sie das Gerät unter keinen Umständen, Werfen Sie das Gerät nicht in offenes Feuer.
- Umkehr-Ladung ist nicht akzeptabel.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz. Es kann zu dauerhaften Schäden an der Batterie kommen.
- Stecken Sie niemals fremde metallische Gegenstände in die Ladebuchse der Taschenlampe.
- Lassen Sie das Gerät niemals während des Ladevorgangs extrem hohen Temperaturen aus.
- Die Verwendung eines Akkus unter extremen Bedingungen kann den Lebensdauer beeinträchtigen, z. B. extreme Temperaturen, extrem überladene oder übermäßig entladene Akkus.
- Die Batterie sollte an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers.

ESPAÑOL ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS
- LED Blanca Cree XHP– hasta 12,000 Lumens
- Ideal para uso militar, fuerzas policiales, navegación, rescate, caza y misiones exteriores
- Control térmico inteligente para evitar sobrecalentamiento
- Botón principal de encendido y apagado, Activación instantánea de selección de modo de iluminación
- Anillo magnético de selección de modo, 5 modos de iluminación, parpadeo 8 Hz y seguro de bloqueo
- Carga directa con el adaptador DC12V
- LED indicador de capacidad de la batería y su estado de carga
- Protección circuito para evitar sobrecargas y excesos de descarga de la batería
- Batería recargable remplazable de repuesto
- Carcasa protectora muy sólida
  - Soporta caídas desde 1m
  - Antipolvo e impermeable IP67

FUNCIONAMIENTO*
Botón Frontal
Encendido > Apagado

*Nunca mire a la luz ni la apunte a otras personas, ya que puede causar lesiones permanentes a los ojos humanos.
Nunca deje esta linterna encendida sin supervisión ya que puede generar calor extremo y causar un incendio.
Afloje siempre la tapa del extremo 2 vueltas para evitar la activación accidental antes del almacenamiento y transporte.

TIPO DE BATERÍA
1 x 7.4V 7800mAh Li-ion Batería* recargable (Incluida)

*Para mantener las pilas recargables, el distribuidor debe cargar el producto a los 6 meses de su producción. Los usuarios deberían recargar el producto cada 3 meses, si no se usa durante un largo periodo de tiempo. La batería recargable alcanzará el rendimiento completo solo después de unos ciclos completos de carga y descarga.

INFORMACION DE LA CARGA
Tiempo de carga: 9h [DC12V 2A conector]
LED rojo encendido = Cargando
LED verde encendido = Carga completada
LED rojo y verde parpadeando = Error de carga
[Se apaga automáticamente cuando se está cargando]

CICLO DE BATERÍA
500 ciclos (Conserva 60% de su capacidad después de 500 ciclos)

INDICADOR DE POTENCIA DE LA BATERÍA
El indicador de la batería muestra la capacidad de la batería cuando se enciende
LED verde encendido – Alta intensidad
LED rojo encendido – Media intensidad
LED rojo parpadeando – Baja intensidad

TIPO DE BOMBILLA
4 LED blanco Cree XHP

ACCESSORIOS
Adaptador DC12V 2A (Incluido)
Cinta versatil (Incluido)

DIMENSIONES
Ø54mm x 269mm

PESO
1210g (Con Batería)

CAMBIO DE LA BOMBILLA
La luz LED no necesita ser sustituida.

¡ATENCIÓN!
- Recargue la batería cada 3 meses si no se usa por un periodo largo de tiempo, o recárgela después de usar.
- La batería alcanzará su pleno rendimiento después de varios ciclos completos de carga y descarga.
- No deje la batería cargando continuamente durante más de 5 días. Esto puede reducir la eficacia de la batería.
- La linterna se apagará automáticamente mientras se carga.
- Se aconseja llevar una batería de recambio, por si ocurriense fallos de funcionamiento inesperados.
- Cargar antes de usar aparar de ter sido suministrada con carga.
- Es recomendable utilizar la batería de vez en cuando para mantenerla en buenas condiciones.
- Nunca desmonte el equipo de ninguna manera ni bajo ninguna circunstancia.
- Nunca arroje objetos metálicos no cartucho de batería.
- Nunca deje a unidade en altas temperaturas mientras carrega.
- El uso de baterías en condiciones extremas, tales como temperaturas extremas, ciclos de carga o descarga excesivos, pode afetar a vida útil da bateria.
- As baterias devem ser armazenadas em locais frescos e secos.
- Assegure-se que apenas usa peças do fabricante.

PORTUGUÊS ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
- LED branco XHP Cree-Até 12,000 Lumens
- Perfeito para uso militar, forças policiais, navegação, resgate, caça e actividades no exterior
- Controlo térmico inteligente para evitar o sobreaquecimento.
- Botão principal On/Off, Ativação instantânea do modo de iluminação.
- Anel magnético de selecção do modo, 5 modos de iluminação, parpadeo 8 Hz y seguro de bloqueo
- Carga directa com o adaptador DC12V
- LED indicador de capacidade da bateria e seu estado de carga
- Protecção do circuito protege a bateria de excesso de descarga de la bateria
- Bateria recarregável remplazável de repuesto
- Carcasa protectora muy sólida
  - Suporta caídas desde 1m
  - Antipolvo e impermeable IP67

FUNCIONAMENTO*
Botão Frontal
ON > OFF

*Nunca olhe para a luz ou aponte para outras pessoas, pois isso pode causar danos permanentes aos olhos humanos.
Nunca deixe a lanterna acesa sem vigilância, pois pode gerar calor extremo e causar incêndio.
Sempre solte a tampa 2 voltas para evitar a ativação acidental antes de armazenamento e transporte.

TIPO DE BATERIA
1 x bateria* recarregável 7.4V 7800mAh Li-ion

*Para manter a bateria recarregável em bom estado, os distribuidores devem recarregar o produto a cada 6 meses após a produção. Os usuários devem recarregar o produto a cada 3 meses se não estiver sendo usado por um longo período de tempo. A bateria recarregável atingirá o desempenho total somente após alguns ciclos completos de carregamento e descarga.

INFORMAÇÃO DE CARGA
9h de tempo de carga [Input DC12V 2A]
LED vermelho ON = Carregando
LED verde ON = Carga total
LED vermelho e verde PISCANDO = Erro de carregamento
[Desliga-se automaticamente quando carregando]

CICLOS DE BATERIA
500 ciclos (reserva de 60% depois de 500 ciclos)

INDICADOR DE BATERIA
O indicador da bateria mostra a capacidade de carga quando se acende
LED verde ON - Nível alto
LED vermelho ON - Nível médio
LED vermelho PISCANDO - Nível baixo

TIPO DE LÂMPADA
4 x LED branco Cree XHP

ACESSÓRIOS
Adaptador DC12V 2A [Incluído]
Correia de transporte [Incluído]

DIMENSÕES
Ø54mm x 269mm

PESO
1210g [Com Bateria]

REPOSIÇÃO DE LÂMPADA
LED nunca precisa de ser substituído

!ATENÇÃO
- Carregue a bateria de 3 em 3 meses se não for utilizada por longos períodos de tempo e depois de uso.
- A bateria recarregável irá atingir o desempenho total somente depois de algumas carregamentos completos e ciclos de descarga.
- Nunca deixe a bateria carregando mais de 5 dias, isto pode reduzir a eficácia da bateria.
- Desligo-se automaticamente quando carregando
- Será aconselhável levar uma bateria adicional para evitar falhas operacionais.
- Carregue antes de usar aparar de ter sido fornecida com carga.
- É recomendável utilizar la bateria de vez em quando para mantê-la em boas condições.
- Nunca desmontar o aparelho de forma nenhuma em qualquer situação.
- Carga inversa não é aceitável.
- Não provoque curto-circuito na bateria, pode resultar em danos na bateria.
- Nunca insira objetos metálicos no cartucho da bateria.
- Nunca deixe a unidade em altas temperaturas enquanto carrega.
- O uso das baterias em condições extremas, tais como temperaturas extremas, ciclos de carga ou descarga excessivos, pode afetar a vida útil da bateria.
- As baterias devem ser armazenadas em locais frescos e secos.
- Assegure-se que apenas usa peças do fabricante.

NEDERLANDS SPECIFICATIE

KENMERKEN
- XHP Cree White LEDs – tot 12.000 lumen, ideaal voor militairen, politie, navigatie, reddingsmissies, jagen en outdoor missies.
- Intelligente thermische regeling om oververhitting te voorkomen.
- Aan/uit schakelaar aan de voorkant – directe activering van geselecteerde verlichtingsmodus.
- Magnetische selectiering: 5 helderheidsmodi, 8Hz knipperen en veiligheidsvergrendeling.
- Directe stekker om op te laden via DC12V adapter.
- LED indicator de de batterijcapaciteit en oplaadstatus laat zien.
- Circuitbeveiliging tegen te snel laden of ontladen.
- Vervangbare oplaadbare batterij als back-up.
- Solide beschermig.
  - 1m drop impact
  - IP67 stof- en waterdicht

BEDIENING*
Schakelaar Voorzijde
AAN > UIT

*Kijk nooit in het licht en richt het niet op andere mensen, dit kan blijvend letsels aan het menselijk oog veroorzaken. Laat deze zaklamp nooit onbewaakt achter, deze kan namelijk extreme hitte en brand veroorzaken. Maak de schroefdop aan het uiteinde voor de zaklamp altijd twee slagen los om te voorkomen dat deze per ongelijk worden geactiveerd.

BATTERIJ
1 x 7.4V 7800mAh Li-ion oplaadbare batterij* (Inbegrepen)

*Om de oplaadbare batterij optimaal te gebruiken, moeten distributeurs het product elke 6 maanden na productie opladen. Gebruikers dienen het product elke 3 maanden op te laden als het langer tijd niet wordt gebruikt. De oplaadbare batterij functioneert pas volledig na enkele complete laad- en ontlaadcycli.

OPLAADINFORMATIE
9 uur oplaadtijd [DC12V 2A input]
LED rood = laden – LED uit gaat over
Groene LED aan – volledig opgeladen
Rode en groene LED knipperend – oplaadproblem
[Stopt automatisch wanneer de batterij vol is]

BATTERIJCYCLUS
500 cycli (60% capaciteit na 500 laadcycli)

INDICATOR BATTERIJVERMOGEN
Zodra de zaklamp aan staat is het batterijvermogen zichtbaar.
Groen LED aan = hoog vermogen
Rode LED aan = medium vermogen
Rode LED knipperend = laag vermogen

LAMPTYPE
4 x XHP Cree White LED

ACCESSOIRES
DC12V 2A adapter [Inbegrepen]
Draagriem [Inbegrepen]

AFMETINGEN
Ø54mm x 269mm

GEWICHT
1210g (Inc. Battery)

LAMP VERVANGEN
De LED lamp hoeft nooit vervangen te worden.

!WAARSCHUWING
- Laad de batterij elke 3 maanden op als deze langer tijd niet wordt gebruikt of laad de batterij na gebruik meteen opnieuw op.
- De batterij functioneert pas volledig na enkele volledige laad- en ontlaadcycli.
- Laad de zaklamp nooit langer dan vijf dagen onafgebroken aan de oplader hangen. Dit kan namelijk de batterij beschadigen. Gebruik de zaklamp wordt automatisch afgesloten wanneer deze aan het oplader is (aangesloten op de voeding).
- Als voorbereiding op het onverwacht uitschakelen van de batterij, raden wij u aan om een extra opgeladen batterij mee te nemen.
- We raden aan de batterij voor gebruik op te laden, ook al wordt deze wel geladen aan u geleverd.
- Het is raadzaam om het apparaat van tijd tot tijd te gebruiken om het apparaat in goede staat te houden.
- Haal het apparaat nooit tijdens het opladen in extreem hoge temperaturen achter.
- Het gebruik van de batterij in extreme omstandigheden kan de levensduur beïnvloeden. Denk aan extreem hoge temperaturen, overladen of te veel ontladen.
- Bewaar de batterij op een koele, droge plaats.
- Zorg ervoor dat u altijd de vervangende onderdelen van de fabrikant gebruikt.

K