

# Divisor bidireccional 12V/24V TX-163



- Utilice hasta 5 dispositivos con una toma de 12V / 24V
- 2 puertos USB y 1 puerto USB-C (QC3.0)
- Interruptor de encendido / apagado para uso por separado de ambas tomas de 12V / 24V
- Pantalla LED de indicación de tensión
- Oscilación para un fácil acceso
- Fusible de seguridad de 10 amperios sustituible

#### Especificaciones técnicas

- Potencia de entrada Toma de encendedor de 12V / 24V
- Alimentación de salida USB: CC 5V / 2,4A
- Alimentación de salida USB QC3.0: CC 5V / 3A, CC 9V / 2A , CC12V / 1.5A
- Alimentación de salida USB-C: CC 5V / 1A - 2,4A
- Potencia de salida máxima: 120W
- Fusible de automoción de 10A
- Material: ABS
- Peso/Dimensiones: 72,7g / (L) 122 x (P) 66 x (A) 43 mm

#### Contenido del paquete:

Divisor bidireccional 12V/24V TX-163, manual del usuario



Article-No. 4915

