



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

## M 399 adatbank

rend.szám: 77 71 10

[A szöveghez ld. az eredeti útmutató elején az ábrás részeket - a zárójeles számok ezekre utalnak]

Dátum formátum: Hónap/nap/év.

Üzembe helyezés: húzza ki az elemtartóból a szigetelést. A fedelet középen az als nyelvet könnyedén megnyomva kell felnyitni.

### (1) Elem csere

Fő (main) elem: lítium, CR-2032, 2db

Háttértároló elem (backup): lítium, CR-2032, 1db

A "low battery" felirat megjelenésekor cserélni kell az elemet, a háttértár elemet pedig legalább egy évben egyszer.

Soha ne cserélje egyszerre a fő és a háttér elemet.

Csere alkalmával ne nyomja a RESET gombot, mert a memória tartalma elvész.

A csere végrehajtása: a gép hátulján levő elemtartó fedelet csavarhúzóval távolítsa el. Cserélje ki a két fő elemet (a + van felül). Tolja vissza a fedelet, a készülék üzemkés.

### (2) Nyomógombok és kijelzők

1. Kurzor (beszúrás jelző) mozgó gombok: jobbra, balra, föl és le
2. ENTER: új bevitel nyugtázása
3. PROG: új információ bevitel
4. INSERT: "Edit" (szerkesztés) üzemmódban karakter bevitel
5. SYMBOL: a következő karakterek scrollozása (pörgetés): - . \$ £ ∇ / , ' ;
6. EDIT: a meglevő adatok felújítása (update)
7. SPACE: szóköz
8. Hangjegy kijelzés, "TONE" a V betű fölött: a helyi idő üzemmódban a gombnyomás hangjelzés, a határidő üzemmódban az alarm jel, az ébresztő üzemmódban a napi jelzőhang ki/be kapcsolására szolgál.
9. RETURN: a kurzort új sorba viszi.
10. DST (a "C" fölött): a helyi időnél nyári időszámítás választása
11. LINK: adatkapcsolat létesítése készülékek között
12. C/CE: egy karakter törlése

**Kijelzések:** fel-le nyilak: scroll (pörgetés); hangjegy: billentyű hangjel; harang: határidő alarm; ((•)): napi ébresztés, kulcs: titkos adatok

### (3) Helvi idő

[AM/PM] nyomására a 12 órás üzemmódban délelőtt vagy délután választás

"TONE": billentyűzet hangjelzés ki/be

### (4) Világító kijelzések

TELEFON/NÉVJEGYKÁRTYA

### (5) Váltás a három telefon adattár között

### (6) Adatkészletek tárolása

- A [PROG] lenyomására egy másodpercre a szabad memória látható (U:foglalt, E: szabad)
- Az adategyüttesek ábécé sorrendben, név vagy cégnév szerint következnek
- A cím (address) mezőben 96 karakterig lehet beírni, egybeült 48-ig.
- Ha javítani akar, vigye a kurzort a bal-jobb nyilakkal a megfelelő helyre, írja be a javítást, és nyomjon "enter"-t.
- Amikor a memória megtelt, az enter nyomásakor a "MEMORY FULL" kiírás jelenik meg, és az adat nem tárolódik.
- A TEL# és FAX/PAGER# bevitelre a 0..9 és a "symbol" billentyűk használhatók.

### (7) Keresés sorban, név szerint

### (8) Keresés sorban, cég szerint

### (9) Közvetlen keresés név szerint

### (10) Közvetlen keresés cég szerint

## HATÁRIDŐ NAPLÓ (SCHEDULE) FUNKCIÓK

### (11) Adatsomagok (rekord) tárolása

- A kijelölt időnél a határidő jelző hang 15 másodpercig szól, és tetszőleges gomb lenyomásával leállítható.
- A "tone" gombbal a határidő jelző hangot lehet ki/be kapcsolni.

### (12) Határidőnapló adatok előhívása

### (12) NAPI ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA (DAILY ALARM)

- A kijelölt időnél határidő jelző hang 15 másodpercig szól, és tetszőleges gomb lenyomásával leállítható.
- A "tone" gombbal a napi ébresztést ki/be lehet kapcsolni.

### NAPTÁR (1901. január 1-2099. december 31.)

### (14) Naptár kijelzés

- A napi dátum a [CAL] megnyomására villog.
- A bal felső sarokban levő számjegyek az évet és a napot jelzik. A felső két számjegy az év. " " 19XX-et jelez, egyébként 20XX van kijejezve. Az alsó két jegy a hónap.

### Határidőnapló bejegyzések

A naptár megjelenésekor két pont jelöli azokat az időket, amelyekhez bejegyzés tartozik. Lépjen a kurzorral a dátumra naptár (calendar) üzemmódban, és nyomja a "SCHD" gombot, hogy közelebbi információt kapjon róla.

## MEMÓRIA FUNKCIÓK

### (15) Adattárolás

### (16) Keresés sorban

### (17) Közvetlen keresés

"TO DO" [tennivalók]

Nyomja kétszer a [MEMO/TO DO] gombot a kétféle funkció (memória/tenivalók) váltogatására. Adatok előhívására ill. bevitelére a "MEMO" módhoz hasonlóan járjon el.

### **KIADÁS NYILVÁNTARTÁS (EXPENSES MANAGER)**

A kiadásokkal kapcsolatos adatok hat mezőből állnak: dátum, jogcím, összeg, fizetés módja, számla, megjegyzés.

#### **(18) Kiadásokkal kapcsolatos adatok tárolása**

- Nyolc költség típus közül lehet választani, úgymint 1. Étkezés [MEALS], 2. Szállás [HOTEL], 3. Kocsi (CAR), 4. Telefon [PHONE], 5. Utazás [FARES], 6. Szórakozás [ENTERT], 7. Borralaló [TIPS], 8. Egyéb [MISC].
- Fizetési lehetőség négyféle van: 1. Késszpénz [CASH], 2. Csekk [CHECK], 3. Hitelkártya [CARD], 4. Egyéb [OTHER].

#### **(19) Kiadási adatsomagok keresése**

#### **(20) Kiadási adatok áttekintése egy időszakra**

- Az időszakra vonatkozó nyolc költség típus összegzése. Ha a végeredmény nyolc jegynél több, az "E" kijelzés jelenik meg.

#### **(21) Költség típusok egyedi meghatározása**

- Az egyes költség típusoknak más, egyedi nevek is adhatók.

### **TELEFON, HATÁRIDŐ, TENIVALÓ, MEMÓRIA, KIADÁS ADATOK SZERKESZTÉSE**

- 1 Hívja be az illető adatsomagot.
- 2 Nyomja meg az "edit" gombot.
- 3 Végezze el a változtatásokat, és nyomjon "enter"-t.

### **TELEFON, HATÁRIDŐ, TENIVALÓ, MEMÓRIA, KIADÁS ADATOK TÖRLÉSE**

- 1 Hívja be az illető adatsomagot.
- 2 Nyomja meg a "delete" gombot. A kijelzőn "DELETE Y/N" jelenik meg.
- 3 Megerősítésül nyomjon "Y"-t.

### **TITKOS ADATOK**

Telefon/névjegy kártya, határidőnapló, kiadások, memo és tenivalók üzemmódban.

#### **(22) Jelszó beadása**

- Nyolc jegyet használhat jelszó céljára.
- Ha ki akar lépni a titkos adat módból, nyomjon meg egy tetszőleges funkció gombot, kivéve a [PHONE], [SCHD], [MEMO/TO DO] vagy [EXPENSE].
- A titkos módban csak titkos adatokat lehet beadni, előhívni és szerkeszteni.
- A műveletek azonosak a nem titkos módéval.

### **A JELSZÓ MEGVÁLTOZTATÁSA**

FIGYELMEZTETÉS: JEGYZZE FEL A JELSZÓT, MERT ENÉLKÜL NEM TUD A TITKOS ADATMEZŐHÖZ HOZZÁFÉRNI. HA ELFELEJTI A JELSZÓT, A GÉPET RESETELNI KELL, AMI A BENNE LEVŐ ÖSSZES ADAT ELVESZTÉSÉVEL JÁR.

#### **(24) A ZSEBSZÁMOLÓGÉP HASZNÁLATA**

### **ADATÁTVITEL**

Az egyes készülékek között vagy a beépített infravörös átvitel alkalmazható, vagy vezetékös összekötés. A [PHONE], [SCHD], [EXPENSES], [MEMO/TO DO] üzemmódot adatrekordjait

lehet küldeni illetve fogadni. Csak azonos üzemmódot között lehetséges az adatsere, pl. telefon adatokat csak telefon adat üzemmódban levő készülék tud venni.

#### **(25) Átviteli protokoll megadás**

- Három protokoll, a B, C és D áll rendelkezésre. Ehhez az adatbankhoz válassza a D-t.

### **Adatátvitel**

- Infra vagy vezetékös mód (vezeték külön szállítva) használható.
- Az átvitel [PHONE], [SCHD], [MEMO/TO DO] üzemmódotban van támogatva.
- A két készüléknek azonos üzemmódotban kell lenni.
- Infra átvitelnél a készülékek távolsága legfeljebb 13 mm lehet.

### **Beállítás infra átvitelre**

Teljes könyvtár átvitele

- Hívja be a kívánt üzemmódot (telefon stb.) a küldő készüléken (A).
- Kövesse az infra átvitel beállítás lépéseit (ld. lentebb).

### **Egyes adatsomag (rekord) átvitele**

- Hívja be a kívánt csomagot a vevő készüléken (B).
- Kövesse az infra átvitel beállítás lépéseit (ld. lentebb).

### **Előkészítés infra átvitelre**

#### **(26) A készülék helyzete**

#### **(27) Készülék kapcsolási elrendezés**

- A példában telefon adatok átvitelét tételezzük fel
- Ha meg akarja szakítani az átvitelt, nyomja a [C/CE] gombot a küldő készüléken.

### **A KÉSZÜLÉK ÚJRABEÁLLÍTÁSA (reset, alapállapot visszaállítás)**

Oka lehet pl. elektromágneses zavarok, sztatikus tér miatti meghibásodás, "tisztogatás", titkos adat probléma. Végrehajtása a reset gomb (ld. (1)) megnyomásával történik.

#### **(28) A titkos adat tároló és a jelszó újrabállítás**

#### **(29) A titkos adat tároló és a másik tár, valamint a hely idő újrabállítás**

### **MŰSZAKI ADATOK**

Központi alkatrész	CMOS LSI
Tápellátás	3 lítiumelem (CR 2032), 2 fő és egy háttértár elem
Automatikus kikapcsolás	kb. 6 perccel az utolsó billentyű művelet után
Környezeti hőmérséklet	0...40 °C
Méret	78x125x11 mm
Tömeg	kb. 65 g (elemekkel együtt)

#### **Gyors kezelés (készülék fedőlap szöveg)**

**Info tárolás:** 1. Válassza ki a funkciót. 2. Nyomja meg a PROG gombot. 3. Írja be az info-t. 4. Enter.

**Info keresés:** 1. Válassza ki a funkciót. 2. Nyomja a search gombokat, **vagy:** 1. Írja be az első néhány karaktert. 2. Nyomja a search gombokat.

**Általános:** 1. Válassza ki a funkciót. 2. Nyomja meg a PROG gombot, ha bármilyen információt akar tárolni. 3. Ha változtatni akar, az illető üzemmódotban nyomja az EDIT-et. 4. Nyomjon ENTER-t a művelet lezárására.