

① Istruzioni

Hub USB3.0 a 13 porte + 1x porta di carica

N. ord. 1299048

Uso previsto

Il prodotto è concepito per il collegamento a un computer con interfaccia USB3.0 idonea e porte USB3.0 supplementari.

Inoltre, l'hub USB3.0 è dotato di un'uscita di alimentazione USB separata per la ricarica di dispositivi idonei (ad es. smartphone o tablet, ecc.).

Attraverso le aperture sull'alloggiamento l'hub USB3.0 può essere montato su scrivania o scaffale, o a parete.

Un alimentatore incluso viene utilizzato per l'alimentazione.

Osservare sempre le indicazioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Dotazione

- Hub USB3.0
- Alimentatore
- Cavo di collegamento
- Cavo USB
- Istruzioni

Significato dei simboli



Il simbolo con il fulmine in un triangolo indica che sussiste pericolo per la salute dell'utente, ad es. scossa elettrica.



Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla movimentazione, all'utilizzo o al funzionamento.



Il simbolo della "Freccia" indica che vi sono suggerimenti e indicazioni speciali relativi al funzionamento.

Indicazioni di sicurezza



La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali!



Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza. In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

a) Generale

- Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o la modifica dell'apparecchio. Non smontare.
- Qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione può essere effettuato solo da un esperto.
- Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio incustodito in quanto potrebbe rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.

b) Alimentatore/Cavo di rete

- L'alimentatore è conforme alla classe di protezione II. Come sorgente di tensione per l'alimentatore può essere utilizzata una normale presa di corrente.
- La presa di corrente a cui il cavo di rete è collegato deve essere facilmente accessibile.
- Per l'alimentazione dell'Hub USB3.0 utilizzare solo l'alimentatore fornito.
- Non tirare mai la spina per il cavo collegato dalla presa elettrica.



- Se l'alimentatore o il cavo di alimentazione sono danneggiati, non utilizzare il saldatore, vi è pericolo di morte da scossa elettrica!

Innanzitutto rimuovere l'alimentazione dalla presa a cui è collegato l'alimentatore/cavo di alimentazione (staccare l'interruttore automatico di sicurezza o rimuovere il fusibile, quindi staccare l'interruttore differenziale in modo che la presa di corrente sia completamente scollegata dall'alimentazione).

Scollegare la spina dalla presa. Smaltire l'alimentatore/cavo di alimentazione danneggiato in modo ecologico, non utilizzarlo più. Sostituire con un alimentatore/cavo di alimentazione identico.

c) Funzionamento

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere i dispositivi alimentati da corrente fuori dalla portata dei bambini. Prestare particolare attenzione in presenza dei bambini.

Usare il prodotto dove non è raggiungibile dai bambini.

- Il prodotto è destinato solo per l'uso in ambienti interni asciutti e chiusi. Il prodotto non è idoneo per ambienti umidi o bagnati, non toccare mai con le mani bagnate!

Con l'alimentatore/cavo di alimentazione sussiste pericolo di morte dovuto a scossa elettrica!

- Durante l'installazione o il montaggio del prodotto assicurarsi che i cavi non siano piegati o schiacciati.

- Non esercitare forza quando si collega uno spinotto USB. Uno spinotto USB si adatta solo all'orientamento di una porta USB.

- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo ad uno caldo. La condensa che si forma potrebbe danneggiare il dispositivo. Inoltre, con l'alimentatore/cavo di alimentazione sussiste pericolo di morte dovuto a scossa elettrica!

Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente, prima di collegarlo o utilizzarlo. Ciò può richiedere anche alcune ore.

- Evitare le seguenti condizioni ambientali avverse nel luogo di utilizzo o durante il trasporto:

- Bagnato o umidità troppo elevata
- Freddo o caldo, esposizione ai raggi solari diretta
- Polvere o gas infiammabili, vapori o solventi
- Vibrazioni forti, urti, impatti
- Campi magnetici forti, come ad es. in prossimità di macchine o altoparlanti

Montaggio

Con le aperture alle due estremità dell'alloggiamento l'Hub USB3.0 può essere montato su scrivania o a parete.



A seconda della parete utilizzare viti e tasselli idonei per tale superficie.



Quando è montato a parete, assicurarsi che nessun cavo o filo sia danneggiato durante la foratura o il serraggio delle viti.

Collegamento e messa in servizio

- Collegare la presa di bassa tensione dell'alimentatore fornito alla presa corrispondente dell'Hub USB3.0.

- Collegare l'alimentatore con il cavo di alimentazione a una presa elettrica standard.

- Collegare l'Hub USB3.0 con il cavo USB fornito a una porta USB3.0 del computer libera. Il computer non deve essere spento.

- Accendere l'Hub USB3.0 mediante l'interruttore rotondo, il LED di alimentazione verde si accende.

Durante la messa in servizio il sistema operativo riconosce il nuovo hardware e installa i driver necessari automaticamente; essi fanno parte del sistema operativo.



Si osservi che:

Se l'Hub USB3.0 è spento, tutte le porte USB e la porta USB di ricarica non sono in funzione.

- Accendere dispositivi USB su tutte le porte USB contrassegnate da "1" a "13" dell'Hub USB3.0. Quando viene rilevato un dispositivo USB, il LED blu corrispondente sull'Hub USB3.0 si accende.



Naturalmente, anche i dispositivi USB2.0 e USB1.1 possono essere collegati e gestiti sull'Hub USB3.0.

A seconda del dispositivo USB, il sistema operativo rileva il nuovo hardware e installa i driver necessari. Osservare le istruzioni del dispositivo USB.

Per molti dei dispositivi usati, Windows utilizza già propri driver, ad es. chiavetta USB, mouse USB, ecc.



Importante!

Solitamente uno standard USB3.0 fornisce a una porta USB3.0 una corrente di 900 mA (ad es. la porta USB3.0 del computer).

Tuttavia, molti dispositivi USB3.0 richiedono di una corrente molto più bassa, ad es. chiavette USB. Altri dispositivi USB3.0 hanno un alimentatore separato per l'alimentazione (ad es. dischi rigidi USB3.0 grandi).

L'uscita di alimentazione USB può fornire una corrente di max. 2,4 A.

Da notare che l'alimentatore fornito in dotazione quindi può non riuscire a fornire la stessa corrente massima simultaneamente su tutte le uscite. La potenza in uscita dell'alimentatore fornito è di 60 W; che consiste in 59 W per tutti i dispositivi USB collegati (porte USB 1-13 e l'uscita di alimentazione USB).

Funzione di ricarica

L'uscita di alimentazione USB sull'Hub USB3.0 fornisce una corrente massima di 2,4 A. Così è possibile collegare non solo smartphone (questi di solito richiedono una corrente di carica da 0,5 a 1 A), ma anche tablet con requisiti di alimentazione superiori.

Utilizzare il cavo di ricarica USB fornito per collegare all'uscita di alimentazione USB smartphone o tablet.

Poiché l'elettronica di ricarica è integrata nello smartphone o nel tablet, il processo di ricarica è controllato e concluso in conformità allo smartphone o al tablet.

→ L'uscita di alimentazione USB è attiva solo quando l'Hub USB3.0 è acceso.

Suggerimenti e indicazioni

- L'Hub USB3.0 è compatibile con USB2.0 e USB1.1. Ciò significa che dispositivi USB1.1 e USB2.0 convenzionali, possono essere utilizzati senza problemi sull'Hub USB3.0. Ma i dispositivi USB2.0-/USB1.1 non sono più veloci.
- Al fine di sfruttare l'alta velocità dell'USB3.0, tutti i dispositivi devono supportare USB3.0: il dispositivo USB stesso (ad es. un hard disk esterno), l'Hub USB e il controller USB nel computer.

- La velocità massima teorica di USB3.0 (o anche USB2.0 o USB1.1) non è raggiunta durante il funzionamento pratico. I motivi sono informazioni di protocollo, funzionamento simultaneo di più dispositivi USB o limite di velocità del dispositivo collegato o controller USB/schede madri.

Ha poco senso utilizzare contemporaneamente 13 dischi rigidi o chiavette USB attraverso l'Hub USB3.0, in quanto essi condividono la quantità possibile di trasferimento dei dati tra l'Hub USB3.0 e il computer.

Ad es., se devono essere trasferiti molti dati tra due dischi rigidi USB3.0, collegare il primo disco rigido a un Hub USB3.0 e il secondo utilizzando una porta USB3.0 del computer.

- In DOS o in modalità provvisoria di versioni precedenti di Windows in genere l'utilizzo della USB non è possibile. A seconda del computer o delle impostazioni di configurazione BIOS è ancora possibile l'utilizzo di un mouse e di una tastiera USB. Tuttavia, può essere necessario che questi dispositivi siano collegati direttamente ad un'interfaccia USB del computer e non a un hub USB.
- I dispositivi USB possono essere accesi/spenti durante il funzionamento. Essi hanno altresì bisogno che il computer non sia spento, quando si desidera accenderli o spegnerli.

Il trasferimento di dati ha luogo tuttavia su una porta USB, ad esempio, se un disco esterno fornisce dati per il computer e viene staccato lo spinotto USB, cosa che potrebbe provocare crash del sistema operativo. Inoltre, può causare la perdita di dati o persino danni al file system sul disco esterno.

Lo stesso vale quando si preme l'interruttore di accensione/spegnimento dell'Hub USB3.0.

- Alcuni dispositivi (ad es. un disco rigido USB) sono indicati da Windows® XP, Vista™, 7, 8 con il simbolo di una freccia nella barra dei menu. Mediante questa funzione i dispositivi USB possono essere "staccati" dal computer, in modo che non avvenga alcun trasferimento di dati. Successivamente il dispositivo USB può essere rimosso in modo sicuro dall'Hub USB3.0 (o computer).

Manutenzione e pulizia

Il prodotto è esente da manutenzione. Lasciar eseguire la manutenzione o le riparazioni da un tecnico specializzato.

Per la pulizia utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto. La polvere può essere rimossa molto facilmente utilizzando un pennello morbido e pulito e un aspirapolvere.

Non usare detergenti abrasivi, chimici o aggressivi poiché potrebbero causare lo scolorimento o anche cambiamenti sostanziali delle superfici.

Smaltimento



Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto secondo le disposizioni di legge vigenti; consegnarlo ad esempio presso un punto di raccolta appropriato.

Dati tecnici

a) Hub USB

Tensione di esercizio.....	12 V/CC
Standard USB	USB3.0 (compatibile con USB2.0 e USB1.1)
Numero di porte USB3.0	13
Numero di uscite di alimentazione USB	1 (Corrente in uscita max. 2,4 A; tensione in uscita 5 V/CC)
Interruttore accensione/spegnimento	sì
Montaggio a parete	sì
Condizioni ambientali	Temperatura da -5 °C a +45 °C, umidità 20% - 80%, senza condensa
Dimensioni (L x A x P).....	122 x 45 x 20 mm
Peso.....	120 g

b) Alimentatore

Tensione di esercizio.....	100 - 240 V/CA, 50/60 Hz
Uscita	12 V/CC, 5 A



Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

V1_0215_02/VTP