

A large, light gray watermark of the D-link logo is positioned diagonally across the page, starting from the top left and extending towards the bottom right. The logo consists of a stylized 'D' with a vertical line through it, forming a shape similar to the letter 'D' but with a unique, rounded, and elongated design.

D-Link®

WIRELESS AC1200 DUAL BAND ACCESS POINT
DAP-1665

**QUICK
INSTALLATION
GUIDE**

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

VSEBINA PAKETA



Wireless AC1200 Dual Band Access Point

DAP-1665

Opomba: Z dvema antenami, ki jih je mogoče odstraniti.



12V 1A NAPAVALNI ADAPTER (VKLUJUČNO Z DVEMA ADAPTERJEMA)

NAPAJA DAP-1665



ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)

RABI SE ZA POVEZOVANJE Z RAČUNALNIKOM



PRIROČNIK IZDELKA NA CD-JU



OPOMBA ZA NAMESTITEV WI-FI


VSEBUJE PRIVZETE INFORMACIJE ZA NAMESTITEV WI-FI AP-ja



Če katera koli stvar manjka, prosimo kontaktirajte svojega trgovca.


NAMESTITEV IZDELKA

NAMESTITEV IZDELKA




POLOŽAJ PRISTOPNE TOČKE

Pristopno točko postavite na odprto mestu v prostoru, v katerem nameravate delati, zaradi boljšega brezžičnega pokrivanja. Če je uporabljate kot ponavljalnik, zagotovite, da je pristopna točka v dosegu brezžičnega signala omrežja, ki ga želite ponoviti.



VKLOPITE NAAJANJE

Priključite priložen napajalni adapter v zadnji del DAP-1665 in vtaknite drug konec v električno vtičnico. Pritisnite stikalo za vklop/izklop na pristopni točki, da vklopite napajanje. Počakajte približno 30 sekund, da naprava dokonča vse procese po zagonu.



POVEŽITE DAP-1665

S pomočjo priloženega Ethernet kabla, en konec priloženega Ethernet kabla priključite v vrata LAN na hrbtni strani DAP-1665, drug konec pa priključite v Ethernet priključek računalnika. DAP-1665 lahko povežete tudi preko omrežja Wi-Fi. Odprite nastavitve Wi-Fi na računalniku. Izberite ime omrežja (SSID), natisnjeno na obvestilu o konfiguraciji Wi-Fi (npr. **dlink-A8FA**) in potem vnesite Wi-Fi geslo. Tudi geslo je natisnjeno na obvestilu o konfiguraciji Wi-Fi (npr. **akbdj19368**).

NAMESTITEV IZDELKA (SPLETNI POMOŽNI PROGRAM)

Za namestitev na namiznem ali prenosnem računalniku odprite spletni preglednik (kot je Internet Explorer) i vnesite **http://dlinkap.local**. v naslovno vrstico. Preusmerjeni boste na spletni pomožni program za nastavljanje. Privzeto uporabniško geslo je Admin , polje za geslo pa pustite prazno. Za nadaljevanje, kliknite Prijava. Ko se prijavite, kliknite Zaženi čarovnika za brezžično namestitev, da opravite postopek namestitve. Za več informacij o nastavitvah pristopne točke pogledajte priloženi uporabniški priročnik.

URL ZA PRIJAVO: <http://dlinkap> ali <http://dlinkap.local>.

UPORABNIŠKO IME: Admin


GESLO: (privzeto je prazno)


Če imate več kot eno pristopno točko, vnesite **http://dlinkapxxxx** ali **http://dlinkapxxxx.local**. (**xxxx** so zadnje štiri številke naslova MAC vaše pristopne točke, ki se nahaja na nalepki na dnu naprave).

ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

1. ZAKAJ NE MOREM DOSTOPATI DO SPLETNEGA POMOŽNEGA PROGRAMA ZA NASTAVLJANJE?

- Preverite fizično povezavo med računalnikom in pristopno točko. Lučka LED LAN  na pristopni točki mora svetiti in tako označevati, da zveza obstaja. Morate zagotoviti tudi, da so vrata Ethernet računalnika omogočena in delujoča.
- Če za povezovanje s pristopno točko rabite Wi-Fi povezavo, zagotovite, da ste povezani s pravnim brezžičnim omrežjem ter da ni težav s povezovanjem. Če še vedno ne morete dostopiti do spletnega pomožnega programa za nastavljanje, poskušajte se s pristopno točko povezati s pomočjo priloženega Ethernet kabla.



2. KAKO NAJ PONASTAVIM SVOJO PRISTOPNO TOČKO DAP-1665 NA PRIVZETE TOVARNIŠKE POSTAVKE?

- Zagotovite, da je pristopna točka napajana.
- Pritisnite in 5 sekund držite gumb za ponastavitev na zadnji strani naprave.
Opomba: Ponastavljanje AP-ja na privzete tovarniške nastavitve bo izbrisalo trenutne konfiguracijske nastavitve. Morate znova opraviti postopek, opisan zgoraj v navodilu za namestitev, da znova nastavite pristopno točko.

3. KAKO DODAM NOVEGA BREŽIČNEGA ODJEMALCA ALI RAČUNALNIK, ČE SEM POZABIL IME SVOJEGA BREŽIČNEGA OMREŽJA (SSID) ALI BREŽIČNI ŠIFRIRNI KLJUČ?

- Če niste spremenili privzetih tovarniških nastavitev Wi-Fi, lahko za povezovanje s pristopno točko uporabite podatke, natisnjene na priloženi konfiguracijski kartici Wi-Fi.
- Če ste nastavitve Wi-Fi spremenili, dostopite do spletnega pomožnega programa za nastavljanje, kot je opisano na prejšnji strani, in znova zaženite čarovnika za namestitev, da obnovite svoje brezžične nastavitve.
- Obvezno zapišite te postavke, da jih lahko vnesete za vsako brezžično povezano napravo.

TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran <http://www.dlink.com>

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

UK	www.dlink.com
IRELAND	www.dlink.com
GERMANY	www.dlink.com
FRANCE	www.dlink.com
SPAIN	www.dlink.com
ITALY	www.dlink.com
NETHERLANDS	www.dlink.com
BELGIUM	www.dlink.com
LUXEMBURG	www.dlink.com
POLAND	www.dlink.com
CZECH	www.dlink.com
HUNGARY	www.dlink.com
NORWAY	www.dlink.com
DENMARK	www.dlink.com
FINLAND	www.dlink.com
SWEDEN	www.dlink.com
GREECE	www.dlink.com
PORTUGAL	www.dlink.com