



## STECKDOSENPRÜFGERÄTE | TESTAVIT SCHUKI 2/2 K | Steckdosenprüfgeräte

### Schuki 2 | Steckdosenprüfgerät mit einstellbarer FI-Auslösung

Mit den Testavit Schuki 2 und Schuki 2K können Steckdosen, Kabeltrommeln, Geräteleitungen und Verbindungskabel in 230 V Anlagen überprüft werden. Der Einsatz im Freizeitbereich für z.B. Boote und Wohnwagen ist mit der Verwendung eines Adapters möglich. Geprüft wird auf den richtigen Anschluss der Leiter.

### Schuki 2K | Steckdosenprüfgerät mit einstellbarer FI-Auslösung

Bei dem Testavit Schuki 2K ist ein praktisches Kabel mit Schuko-Stecker angebracht. So ist besonders bei schwer zugänglichen Steckdosen die Prüfung bequemer für den Anwender.

#### Ihre Vorteile:

- | 5 Jahre Herstellergarantie
- | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)



## SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten	Testavit Schuki 2	Testavit Schuki 2K
Anzeige	optisch, Glimmlampen	optisch, Glimmlampen
Betriebsspannung	230V, 50Hz	230V, 50Hz
Spannungsversorgung	über Messobjekt	über Messobjekt
Nennfehlerstrom	10, 30, 100, 300, 500mA	10, 30, 100, 300, 500mA
Auslösezeit	200ms	200ms
FI - Test	ja	ja
Abmessungen	100 x 50 x75 mm	100 x 50 x75 mm
Überspannungskategorie	CAT III 300 V	CAT III 300 V
Gewicht	180 g	250 g
Farbe	rot, andere Farben auf Anfrage	grau, andere Farben auf Anfrage
Lieferumfang	1x Bedienungsanleitung 1x Bereitschaftstasche	1x Bedienungsanleitung 1x Bereitschaftstasche

