

**Sicherheitshinweise**

- ▲ WARNUNG** Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu ernstem oder lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

**Befolgen Sie diese Richtlinien, um Feuer, Verbrennungen, Verletzungen, Stromschlag, Bruch, Überhitzung, unnatürliche Gerüche oder Rauch zu vermeiden.**

- Verwenden Sie für das P-touch Beschriftungsgerät stets die angegebene Spannung und den empfohlenen Netzadapter (AD-24ES), um Schäden oder Defekte zu vermeiden.
- Bei einem Gewitter das P-touch Beschriftungsgerät nicht berühren.
- Das Gerät/ den Netzadapter nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) verwenden.
- Das Adapterkabel nicht übermäßig belasten.
- Keine schweren Gegenstände auf das Adapterkabel oder den Netzstecker steilen und Kabel und Stecker nicht beschädigen. Das Adapterkabel nicht übermäßig biegen oder daran ziehen. Den Netzadapter beim Herausziehen aus der Steckdose immer fest in der Hand halten.
- Darauf achten, dass der Netzstecker vollständig und fest in der Steckdose sitzt. Keine Steckdose mit lockeren Kontakten verwenden.
- Das Gerät/ den Netzadapter/ den Netzstecker/ die Batterien nicht nass werden lassen, etwa durch Anfassern mit nassen Händen oder durch Verschütten von Getränken. Das Eindringen von ausgetauener Batterieflüssigkeit in die Augen kann zum Verlust des Augenlichts führen. Spülen Sie deshalb in diesem Fall die Augen mit viel sauberem Wasser und suchen Sie anschließend einen Arzt auf.
- Das P-touch Beschriftungsgerät/ den Netzadapter/ die Batterien nicht auseinandernehmen oder modifizieren.
- Verhindern Sie, dass metallische Gegenstände eine Verbindung zwischen Plus- und Minuspol der Batterie bilden.
- Zum Batteriewechsel keine spitzen Objekte wie Pinzetten oder Metallstifte verwenden.
- Die Batterien nicht ins Feuer werfen oder großer Wärme aussetzen.
- Wenn Sie einen unnatürlichen Geruch, Wärmebildung, Verfärbung, Verformung oder etwas anderes während des Betriebs oder der Lagerung des Geräts feststellen, ziehen Sie sofort den Netzadapter ab und nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät.
- Keine Beschädigten oder auslaufenden Batterien verwenden, da die Flüssigkeit auf die Hände gelangen könnte.
- Keine Batterien verwenden, die verformt sind, auslaufen oder deren Umhüllung beschädigt ist. Diese Batterien könnten Hitze erzeugen.

Mit Ihrem PT-D200 können Sie Etiketten für vielerlei Zwecke erstellen. Sie haben die Auswahl zwischen vielen Rahmen, Zeichengrößen und Schriftstilen, um schöne, individuelle Etiketten zu gestalten. Zudem sind diverse Bandkassetten erhältlich, sodass Sie Etiketten in verschiedener Breite und in ansprechenden Farben drucken können.

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Drucker verwenden. Bewahren Sie sie zum Nachschlagen griffbereit auf.

Getdruckt in China  
LAAG51001@

**Stromversorgung und Bandkassette**

<b>1</b>	
<b>2</b>	
<b>3</b>	
<b>4</b>	

**Öffnen Sie die Bandfachabdeckung durch Drücken auf den oben gezeigten Bereich auf der Geräteoberseite.**

Wenn bereits eine Bandkassette eingesetzt ist, ziehen Sie sie geradlinig nach oben heraus. Wenn bereits Batterien eingesetzt sind, nehmen Sie sie ebenfalls heraus.

- Vergewissern Sie sich stets, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Batterien oder die Bandkassette ersetzen.

**Setzen Sie sechs neue AAA-Alkaline-Batterien (LR03) oder vollständig geladene NI-MH-Akkus (HR03) ein; achten Sie dabei auf die richtige Polung.**

**Bei Alkaline-Batterien:**  
**Ersetzen Sie immer alle sechs Batterien gleichzeitig durch ganz neue Batterien.**  
**Bei NI-MH-Akkus:**  
**Ersetzen Sie immer alle sechs Akkus gleichzeitig durch voll aufgeladene Akkus.**

**● HINWEIS**

Aktuelle Informationen zu empfohlenen Batterien finden Sie unter <http://solutions.brother.com/>

- ▲ VORSICHT** Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

**Befolgen Sie diese Richtlinien, um Verletzungen, das Austreten von Flüssigkeit, Verbrennungen oder Hitzeentstehung zu vermeiden.**

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Niemals Alkohol oder andere organische Lösungsmittel verwenden.
- Reinigen Sie den Druckkopf mit einem weichen Wischtuch. Niemals Alkohol oder andere organische Lösungsmittel verwenden.
- Keine Fremdkörper in den Bandausgabe-Schlitz, in den Netzadapter-Anschluss, in das Batteriefach usw. stecken.
- Das P-touch Beschriftungsgerät/ die Batterien/ den Netzadapter/ keine direkten Sonneneinstrahlung und keiner Nässe aussetzen, nicht neben Heizkörper oder andere heiße Geräte stellen und nicht an Orten platzieren, die besonders hohen oder niedrigen Temperaturen (z. B. auf dem Armaturenbrett oder im hinteren Teil eines Autos), großer Luftfeuchtigkeit oder Staubeinwirkung ausgesetzt sind.
- Keinen übermäßigen Druck auf den Bandschneider ausüben.
- Versuchen Sie nicht zu drücken, wenn die Kassetten leer ist; dadurch wird der Druckkopf beschädigt.
- Das Schriftband beim Druckvorgang oder Vorlauf nicht ziehen; dadurch werden das Schriftband und das Gerät beschädigt.
- Alle im Speicher gespeicherten Daten gehen bei einem Ausfall, einer Reparatur des P-touch Beschriftungsgeräts, oder wenn die Batterien verbraucht sind, verloren.
- Das P-touch Beschriftungsgerät keine Funktion zum Aufladen von Akkus.
- Der gedruckte Text kann von dem Text auf dem LC-Display abweichen.
- Die Länge des gedruckten Etiketts kann von der angezeigten Länge abweichen.
- Zum Schutz bei Produktion und Versand ist eine transparente Folie auf das Display geklebt. Diese Folie sollte vor der Verwendung des Gerätes entfernt werden.
- Wird das Gerät länger als drei Minuten von der Stromversorgung getrennt, werden alle Texteingaben, Formatinstellungen und alle ggf. gespeicherten Textdateien gelöscht.
- Wenn aus Batterien ausgelaufene Flüssigkeit auf die Haut oder auf die Kleidung gelangt, spülen Sie diese sofort mit sauberem Wasser.
- Entfernen Sie die Batterien und stecken Sie den Netzadapter aus, wenn das P-touch Beschriftungsgerät nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien. Keine Kombination von alten und neuen Batterien oder von Batterien verschiedener Typen, mit verschiedenem Ladezustand, von verschiedenen Herstellern oder verschiedener Modelle verwenden. Batterien nicht mit umgekehrter Polung einlegen.
- Das P-touch Beschriftungsgerät/ den Netzadapter nicht fallen lassen oder Stößen aussetzen.
- Nicht auf das LC-Display drücken.
- Beim Schließen der hinteren Abdeckung nicht den Finger in das Gerät stecken.
- Lesen Sie vor der Verwendung von Ni-MH-Akkus sorgfältig die Anleitung der Akkus und der Ladestation durch und verwenden Sie dann ordnungsgemäß.
- Wenn Sie NI-MH-Akkus verwenden, laden Sie sie mit einer speziellen Ladestation auf. Bevor Sie sie einsetzen.

**Allgemeine Hinweise**

- Je nach Ort, Material oder Umgebungsbedingungen kann sich das Etikett eventuell abblättern oder nicht mehr entrollen. Die Etikettenfarbe kann sich verändern oder auf andere Objekte abblättern. Bevor Sie das Etikett anbringen, prüfen Sie die Umgebungsbedingungen und die Oberfläche des Materials.
- Den P-touch nicht in einer Weise oder zu einem Zweck verwenden, der nicht in diesem Handbuch beschrieben wird. Sonst können Unfälle oder Schäden am Drucker die Folge sein.
- Flüssigkeit auf die Hände gelangen könnte.
- Verwenden Sie für das P-touch Beschriftungsgerät nur Brother TZe-Schriftbänder. Verwenden Sie keine Schriftbänder ohne das TZe-Zeichen.

Reinigen Sie das Beschriftungsgerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Niemals Alkohol oder andere organische Lösungsmittel verwenden.


Reinigen Sie den Druckkopf mit einem weichen Wischtuch. Niemals Alkohol oder andere organische Lösungsmittel verwenden.

- Keine Fremdkörper in den Bandausgabe-Schlitz, in den Netzadapter-Anschluss, in das Batteriefach usw. stecken.
- Das P-touch Beschriftungsgerät/ die Batterien/ den Netzadapter/ keine direkten Sonneneinstrahlung und keiner Nässe aussetzen, nicht neben Heizkörper oder andere heiße Geräte stellen und nicht an Orten platzieren, die besonders hohen oder niedrigen Temperaturen (z. B. auf dem Armaturenbrett oder im hinteren Teil eines Autos), großer Luftfeuchtigkeit oder Staubeinwirkung ausgesetzt sind.
- Keinen übermäßigen Druck auf den Bandschneider ausüben.
- Versuchen Sie nicht zu drücken, wenn die Kassetten leer ist; dadurch wird der Druckkopf beschädigt.
- Das Schriftband beim Druckvorgang oder Vorlauf nicht ziehen; dadurch werden das Schriftband und das Gerät beschädigt.
- Alle im Speicher gespeicherten Daten gehen bei einem Ausfall, einer Reparatur des P-touch Beschriftungsgeräts, oder wenn die Batterien verbraucht sind, verloren.
- Das P-touch Beschriftungsgerät keine Funktion zum Aufladen von Akkus.
- Der gedruckte Text kann von dem Text auf dem LC-Display abweichen.
- Die Länge des gedruckten Etiketts kann von der angezeigten Länge abweichen.
- Zum Schutz bei Produktion und Versand ist eine transparente Folie auf das Display geklebt. Diese Folie sollte vor der Verwendung des Gerätes entfernt werden.
- Wird das Gerät länger als drei Minuten von der Stromversorgung getrennt, werden alle Texteingaben, Formatinstellungen und alle ggf. gespeicherten Textdateien gelöscht.

**Konformitätsklärung (nur Europa/Türkei)**  
Wir, **BROTHER INDUSTRIES, LTD.**,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya, 467-8561, Japan,  
erklären, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinien 2004/108/EG und 2009/125/EG erfüllt.  
Der Netzadapter AD-24ES befindet sich in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2006/95/EG.  
Die Konformitätsklärung ist verfügbar auf unserer Website. Öffnen Sie dazu die Seite <http://solutions.brother.com> -> wählen Sie die Region (z. B. Europe) -> wählen Sie Ihr Land -> wählen Sie Ihr Modell -> wählen Sie „Handbuch/ Konformitätsklärung“ (\* wählen Sie ggf. die entsprechende Sprache aus).

**GRUNDFUNKTIONEN VERWENDEN****Text eingeben****▶ Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten**

Großbuchstaben (A+A) ein Kleinbuchstaben (A+a) aus

**▶ Zwei Textzeilen erstellen**

Setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der die zweite Zeile beginnen soll, und drücken Sie **[↵]**.

Verwenden Sie für zweizeiligen Text entweder ein 9 mm oder 12 mm breites Schriftband.

Zeile 1 Druckbild auf dem Etikett

Zeile 2

Zeile 1 ABC DEF

**● HINWEIS**

- Beim Drücken der Eingabetaste wird das Zeichensymbol (▲) angezeigt.

**▶ Tabulatoren eingeben**

Tabulatorenlänge ändern:

[Tab] OK

[Tablänge] OK

[Auto/0-100 mm] OK

**Etiketten drucken****▶ Vorschau**

Bevor Sie den Text drucken, können Sie eine Vorschau anzeigen.

Die Vorschau ist ein schematisiertes Abbild des Etiketts und kann von dem tatsächlich gedruckten Etikett abweichen.

- Wenn nicht der gesamte Text auf dem LC-Display angezeigt werden kann, drücken Sie **[↵]**, um den verborgenen Text anzuzeigen.

**▶ Vorschub (Bandvorlauf)****● HINWEIS**

Bei Verwendung des optionalen Netzadapters (AD-24ES)

- Schließen Sie den Netzadapter an die Netzadapterbuchse auf der Geräteoberseite an.
- Stecken Sie den Netzstecker in die nächstgelegene Steckdose. Zur Sicherung des Speichers empfiehlt es sich, AAA-Alkaline-Batterien (LR03) oder NI-MH-Akkus (HR03) zusammen mit dem Netzadapter zu verwenden.

**▶ Drücken**

[Kopieren:] OK

- Wenn Sie von dem Etikett nur 1 Exemplar benötigen, drücken Sie **[OK]**, ohne die Anzahl der Exemplare zu wählen.
- Die Anzahl der Exemplare kann auch durch Drücken einer Zifferntaste gewählt werden.
- Um Beschädigungen des Schriftbandes zu vermeiden, berühren Sie den Bandschneider nicht, während „Ausdruck...“ oder „Vorlauf...“ angezeigt wird.
- Zum Abschneiden des Etiketts drücken Sie den Bandschneider an der oberen rechten Ecke des Gerätes nach unten.
- Ziehen Sie das gedruckte Etikett von der Trägerfolie ab und kleben Sie es auf.
- Sie können von jedem Etikett bis zu 9 Exemplare drucken.

**▶ Druckoptionen verwenden ([↵] + [E])**

**[Nummerierung]**  
Sie können mehrere Exemplare mit demselben Text drucken, während die eingebenene Nummer mit jedem gedruckten Etikett um 1 zunimmt. **Beispiel:** Exemplare eines Etiketts mit laufender Nummer drucken (0123, 0124 und 0125).

[E] OK

[Nummerierung] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

[E] OK

**VORLAGEN VERWENDEN****Namensschilder**

Mit dieser Funktion können Sie die integrierten Vorlagen zum Erstellen verschiedener Namensschilder nutzen. Orientieren Sie sich an der Tabelle der Namensschilder-Formate (D) auf dem beigefügten Übersichtsblatt.

Beispiel: Bill Anderson

Beispiel: ABC Company, Inc.

[Layout wählen] OK

[Layout wählen] OK

Text 1 Bill Anderson OK

Text 2 ABC Company, Inc. OK

Etiketlänge OK

[Auto/30-200mm] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

**DECO-MODUS**

Mit dieser Funktion können Sie die integrierten Vorlagen zum Erstellen spezieller Etikettendesigns nutzen. Orientieren Sie sich an der Tabelle der DECO-MODUS-Formate (C) auf dem beigefügten Übersichtsblatt.

Beispiel: ABCDEF

Beispiel: ABCDEF

[Layout wählen] OK

[Layout wählen] OK

[Etiketlänge] OK

[Auto/30-200mm] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK

[Drucken] OK