



Mit diesem kompakten Internetradio können Sie Ihre Lieblingsradiosender empfangen. Ein eingebautes WiFi-Modul ermöglicht den Empfang von Internetradiosendern über Ihr kabelloses Heimnetzwerk. Dieses wird Ihnen bei der automatischen Netzwerksuche bei erstmaliger Inbetriebnahme des Radios angezeigt. Sie müssen anschließend nur das richtige Netzwerk auswählen und Ihren WLAN-Key eingeben. Durch die Internetfunktion des IR 11 steht Ihnen eine Auswahl von mehr als 10.000 Radiosendern zur Verfügung. Auf dem Farbdisplay können Sie sich dabei die vollständige Senderliste, sowie Informationen zu Datum und Uhrzeit anzeigen lassen. Im Standby Bildschirm lässt sich hierbei auch die Wettervorhersage anzeigen. Das Internetradio ist zusätzlich mit einer Weck-Funktion ausgestattet.

Wenn Sie Ihre Musik in Ruhe genießen wollen, können Sie auch Kopfhörer anschließen. Das IR 11 kann ganz komfortabel mit dem Smartphone über WLAN gesteuert werden.

Eigenschaften:

- WiFi-Internetradio für den Empfang von mehr als 10.000 Radiostationen
- Musikwiedergabe via DLNA / UPnP Heimnetzwerk
- 6 cm (2.4 Zoll) TFT-Farbdisplay
- Wetter-Prognose im Standby Bildschirm darstellbar
- Über 2.000 Städte stehen zur Auswahl
- Remote APP zur komfortablen Steuerung, inkl. SMS-Funktion
- Zwei Weckzeiten einstellbar
- Snoozefunktion zur Weckzeitunterbrechung
- Eingebauter Lautsprecher
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)
- Netz- und Batteriebetrieb möglich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)



Abmessungen Gerät:

165 mm x 110 mm x 148 mm (B x H x T)

Gewicht: ca. 0,35 kg

Stromversorgung:

100 – 240 V, Wechselstrom

50/60 Hz

Steckernetzteil (Ausgang):

DC 5 V, 1 A

Leistungsaufnahme Standby:

< 1 Watt

Ausgangsleistung:

3 W

WLAN-Verschlüsselung:

WEP, WPA, WPA2

Batterien:

4 x 1,5 V, AA Typ Mignon

Umgebungsbedingungen:

+5°C bis +35°C

5% bis 90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Anschlussmöglichkeiten:

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)

EAN: 4260136675183

