



Produktdetails

# 2112 U-101

## Busch-Drehdimmer Einsatz Drehknopf 230 V



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | 2112 U-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bestellnummer            | 2CKA006599A2035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EAN                      | 4011395463802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beschreibung             | Busch-Drehdimmer Einsatz Drehknopf 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langbeschreibung         | <p>Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC.</p> <p>Mit Drehbetätigung und Drehausschalter.</p> <p>Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.</p> <p>Passende Zentralscheibe: z.B.: 2115 J-xxx / 2115-xxx / 6540-xxx.</p> <p>Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.</p> |

| Installation / Montage         |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | 2CKA000373B5803  |
| Verdrahtungsplan               | 2CKA000097E0040  |
| Montageart                     | Unterputzmontage |

| Technische Daten                    |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| © 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten | 2024/05/30             |
|                                     | Änderungen vorbehalten |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Bedienteilausführung               | Drehknopf          |

Elektrische Daten

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> ) | 230 V       |
| Hilfsspannung AC/DC                  | 230 V AC/DC |
| Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> )    | 3 A         |
| Bemessungsfrequenz (f)               | 50 / 60 Hz  |

Design

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schalterdesign          | Plattform 63<br>Busch-Duro 2000® SI<br>Reflex SI<br>Busch-balance® SI<br>Busch-art linear®<br>future® linear<br>Busch-axcent®<br>solo®<br>pur edelstahl<br>carat®<br>Busch-dynasty®<br>alpha<br>impuls                                                                                |
| Schalterdesign Variante | Busch-Duro 2000® SI<br>Busch-Duro 2000® SI Linear<br>Reflex SI<br>Reflex SI Linear<br>Busch-art linear®<br>Busch-art linear® - mit Dekorning<br>Busch-art linear® - Echtmaterial<br>future®<br>future® linear<br>Busch-axcent®<br>Busch-axcent® pur<br>alpha nea®<br>alpha exclusive® |

Abmessungen

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Breite                        | 71 mm           |
| Höhe                          | 71 mm           |
| Tiefe                         | 53 mm           |
| Gewicht                       | 60 g            |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> ) | 32 mm           |
| Maßzeichnung                  | 2CKA000097E0671 |

Material Compliance

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RoHS Information                          | 2CKA200000E5993                                       |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)    |
| REACH Erklärung                           | 2CKA309999E9999                                       |
| REACH Information                         | enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent                    |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                       |
| SCIP                                      | 938f457c-142b-4303-b44a-0f0111d5af2d Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

Klassifizierungen

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9         | EC000534 - Steuergerät für Lichtregelsystem                                             |
| eClass         | V11.0 : 27144073                                                                        |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C                                                                                     |

Accessories

| Identifizier    | Description                                                                            | Type         | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|
| 2CKA006599A0237 | Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf alpinweiß - Reflex SI                              | 2115-214     | 1        | Stück           |
| 2CKA006599A1458 | Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf platin - alpha                                     | 6540-20      | 1        | Stück           |
| 2CKA006599A2324 | Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf studioweiß - alpha                                 | 6540-24G     | 1        | Stück           |
| 2CKA006599A1490 | Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf bronze - alpha                                     | 6540-21      | 1        | Stück           |
| 2CKA006599A2855 | Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf titan - alpha                                      | 6540-266     | 1        | Stück           |
| 2CKA006599A2852 | Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf palladium - alpha                                  | 6540-260     | 1        | Stück           |
| 2CKA006599A2084 | Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf alpinweiß - impuls                                 | 6540-74      | 1        | Stück           |
| 2CKA006599A3052 | Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe studioweiß - Busch-art linear®      | 6540-44G-102 | 1        | Stück           |
| 2CKA006599A3053 | Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe studioweiß matt - Busch-art linear® | 6540-44M-102 | 1        | Stück           |
| 2CKA006599A3055 | Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe schwarz matt - Busch-art linear®    | 6540-45M-102 | 1        | Stück           |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

