




Produktdetails

6122/10-84

waagrecht 0 ... 180 ° Busch-Wächter 180 UP
Sensor Standard, Select mit integriertem
Busankoppler studioweiß



Allgemeine Informationen

Typ	6122/10-84
Bestellnummer	2CKA006132A0366
EAN	4011395211168
Beschreibung	waagrecht 0 ... 180 ° Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select mit integriertem Busankoppler studioweiß
Langbeschreibung	Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Einbaulage	senkrecht
Montagehöhe	(Optimal) 1.1 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
---------------------	-------------------------

Schutzart

IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B8909
Messbereich	6 m
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Anzahl Batterien	0
Sensor-Erfassungsbereich	waagrecht 0 ... 180 °

Design

Schalterdesign	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® solo® carat® Busch-dynasty®
Schalterdesign Variante	future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß

Abmessungen

Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	30 mm
Gewicht	62.5 g
Einbautiefe (t ₂)	10 mm

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E4539
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1077
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
eClass	V11.0 : 27144008
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Busch-balance® SI für Tasterankoppler → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Reflex SI / Busch-Duro 2000® SI für Tasterankoppler → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Solo / alpha für Tasterankoppler → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Präsenzerfassung → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Präsenzerfassung → Präsenzmelder

