



Produktdetails

6415

Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais für Jalousie 2-fach 230 V



Allgemeine Informationen	
Typ	6415
Bestellnummer	2CKA006410A0302
EAN	4011395896907
Beschreibung	Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais für Jalousie 2-fach 230 V
Langbeschreibung	Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101). Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden. Zum Einbau in handelsübliche AP- oder UP-Dosen.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CKA000073B6019
Montageart	Unterputzmontage
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +50 °C

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Jalousie
Anzahl Ausgänge	2
Anzahl anschließbarer Motoren	2

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Bemessungsstrom (I_n)	3 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz

Abmessungen

Breite	54 mm
Höhe	54 mm
Tiefe	28.5 mm
Gewicht	65 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0662

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E5758
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1572
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001593 - Trennrelais Jalousie
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001413A0590	Jalousieschalter-Einsatz 1-poliger Taster 10 A	2020/4 US	1	Stück
2CKA001101A0534	Jalousieschalter-Einsatz 2-poliger Schalter und Taster 10 A	2712 U	1	Stück
2CKA001101A0542	Jalousieschalter-Einsatz 1-poliger Schalter und Taster 10 A	2713 U	1	Stück
2CKA001101A0567	Jalousieschalter-Einsatz 1-poliger Taster 10 A	2723 U	1	Stück
2CKA001101A0880	Jalousieschalter-Einsatz 1-poliger Schalter und Taster 10 A	2713 USL-101	1	Stück
2CKA001101A0906	Jalousieschalter-Einsatz 1-poliger Taster 10 A	2723 USL-101	1	Stück
2CKA006410A0379	Busch-Jalousiecontrol® II Jalousie-Komfort-Einsatz 2-fach 230 V	6411 U/S-101	1	Stück
2CKA006410A0377	Busch-Jalousiecontrol® II Jalousie-Komfort-Einsatz 2-fach 230 V	6411 U-101	1	Stück
2CKA006410A0375	Busch-Jalousiecontrol® II Jalousie-Basis-Einsatz 2-fach 230 V (2-Draht)	6418 U	1	Stück
2CKA006410A0371	6480 U-102 WISO Einsatz	6480 U-102	1	Stück
2CKA001101A0898	Jalousieschalter-Einsatz 2-poliger Taster 10 A	2722 USL-101	1	Stück
2CKA001101A0872	Jalousieschalter-Einsatz 2-poliger Schalter und Taster 10 A	2712 USL-101	1	Stück
2CKA001101A0559	Jalousieschalter-Einsatz 2-poliger Taster 10 A	2722 U	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Elektronik
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik

