

DREHFELDRICHTUNGSANZEIGER

PCE-PI1



- » **einfachste Bedienung**
- » **keine Batterien erforderlich**
- » **robuste Krokodilklemmen zum problemlosen Anschluss**
- » **3-Phasenmessungen von 40 ... 690 V AC**
- » **Sicherheit: IEC-61010, CAT III 600 V**
- » **Schutzklasse IP-40**
- » **großes LC-Display**

Dieser Drehfeldrichtungsanzeiger besitzt ein robustes Gehäuse mit einem großen LCD Display damit Sie einfach und bequem die Phasen- und Motordrehrichtung ermitteln können. Des Weiteren werden eventuelle Probleme einzelner Phasen, auf dem Display des Drehfeldrichtungsanzeigers angezeigt. Der Drehfeldrichtungsanzeiger erfüllt die Sicherheitsstandards CAT III 600 V, IEC-61010.

Der Drehfeldrichtungsanzeiger ist ideal zum Ermitteln der Phasen-Drehrichtung in allen Bereichen, in denen Dreiphasen-Stromversorgungen zum Speisen von Motoren, Antrieben und elektrischen Systemen eingesetzt werden. Der Drehfeldrichtungsanzeiger verfügt über einen Spannungsbereich von bis zu 690 VAC. Mit dem Drehfeldrichtungsanzeiger beugen Sie Zerstörungen an Motoren und Anlagen vor, die durch eine falsche Drehrichtung entstehen können.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Frequenz	15 ... 400 Hz
Display Typ	LCD
Norm(en)	EN 61557-7, EN 61010, IEC 61557-7 , IEC 61010
Stromaufnahme Messgerät	1 mA DC
Sicherheitsstandard	CAT III 600 V
Spannungsbereich	40 ... 690 V AC
Teststrom	pro Phase 1 mA
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP40
Spannungsversorgung	40 ... 690 V AC
Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	130 x 69 x 32 mm
Gewicht	130 g