

FUNK-HANDESENDER MODELL: ERN

- 4-Kanal-Handsender
- Modernes Design
- Sicherheit: Keeloq® verschlüsselt
- 2⁶⁴ Codekombinationen
- Sendekontroll-LED
- Spannungsversorgung 3V-Batterie (Typ CR 2032)
- Kompatibel mit allen CDVI-Funk-Empfängern auf derselben Frequenz



Funksender mit vier Tasten in modernem Design. Passend für alle CDVI-Funkempfänger, die auf der gleichen Frequenz (433,92MHz) arbeiten. Durch Keeloq®-Verschlüsselung hervorragend geeignet für die Steuerung z.B. von Toren und Zutrittskontrollsystemen in privaten und gewerblichen Einrichtungen.

Technische Daten

- Modulation: AM/ASK
- Frequenz: 433,92 MHz
- Bis 200 m Funk-Reichweite im Freifeld
- Gewicht: 12 g
- Abmessungen (L x B x T) : 72 x 42 x 13 mm
- Spannungsversorgung : 3V-Batterie (Typ CR 2032)
- Stromverbrauch : 15 mA