



Mehr Informationen und  
weitere Sprachen:  
<http://eltako.com/redirect/MTR62-230V>

Technische Daten Seite 16-10.

## MTR62-230V



**Motor-Trennrelais, 2+2 Schließer nicht potenzialfrei 4 A/250 V AC, für zwei 230 V-Motoren.  
Kein Stand-by-Verlust.**

Für Einbaumontage. 49x51mm, 20 mm tief.

**Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>.**

Das MTR ist ein Steuerrelais zur Ansteuerung von ein oder zwei Jalousie- und Rollladenmotoren mit mechanischen oder elektronischen Endlagenschaltern.

Die Rohrmotoren von Beschattungselementen und Rollläden dürfen keinesfalls direkt parallelgeschaltet werden, da es sonst über die Endlagenschalter zu Rückspannungen und letztendlich zur Zerstörung der Motoren kommt. Mehrere MTR können an den Eingängen parallelgeschaltet werden.

Zur Ansteuerung eignen sich z.B. EGS12Z, EGS61Z, FSB14, FSB61NP und FJ62NP.

Steuer- und Schaltspannung 230 V.

**Achtung!** Die Umschaltzeit zwischen dem Auf- und Abfahrbefehl muss  $\geq 500$  ms sein, es ist sonst eine Beschädigung des Motors bzw. des Trennrelais möglich (techn. Daten des Motors beachten).

<b>MTR62-230V</b>	Motor-Trennrelais, 2 + 2 Schließer 4 A	<b>Art.-Nr. 61400603</b>	<b>53,50 €/St.</b>
-------------------	--	--------------------------	--------------------