

TRE301

Funk AP 1 fach Tastsensor IP55, quicklink

Funk AP 1 fach Tastsensor IP55, quicklink
AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten oder KNX fähigen Bussystemen über Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TRE301
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Betriebsspannung	3 V DC
Anzahl Funk-Kanäle	2
Funk Sendefrequenz	868.3 MHz
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Empfänger-Kategorie	2
Lebensdauer Batterie [Jahre]	≈ 5
Max. Leitungslänge zu Tastern	3 mm
Abmessungen (L x B x H)	76 x 49 x 23 mm
Betriebstemperatur	-10…55 °C
Farbe	polarweiß/lichtgrau glänzend/matt
Taste / Tasterknopf	mit Konfigurations-Taste
LED	mit Konfigurations-LED,mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange
Energieverbrauch	niedriger Eigenenergiebedarf
Bedienung	Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
Programmieren	werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
Quicklink-Funktionen	quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer
ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige
Batterie / Akku	mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
Funktion	easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab ; einfache Übernahme der Konfiguration von einem Master-Gerät ; Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
Montageart	für senkrechte und waagerechte Montage,für Schraubbefestigung oder Montage mit festklebbarer Halterung
Busanschluss	Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

Zentraltext	Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-Funk Empfänger.