

Datenblatt




PRCD-K Personenschutzschalter 45400

KOPP PRCD-K Zwischenschalter für Anwendungen an Stromerzeugern und zur Verwendung mit Tauchpumpen.

Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr wird unterbrochen. Der PRCD-K erhöht den Schutzpegel und bietet zusätzliche Sicherheit beim Arbeiten mit Stromerzeugern.

- Gehäuse aus Kunststoff mit Funktionsanzeige und Testschaltung
- Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
- Auslösezeit kleiner als 30 ms
- 230 V, 16 A, max. 3.500 W
- Pulsstromsensitiv Typ A



(Abb. ähnlich)



IP55



Technische Daten:

230 V~ / 16 A / max. 3500 W

Bemessungsfehlerstrom: 30 mA

Auslösezeit: <30 ms

Max. Leiteranschluss: max. 3G2,5mm²

L/B/H: 190x60x50mm

Gewicht: ca. 0,25 kg

EAN: 4011160454004

Angewandte Normen: DIN VDE 0661, DGUV-Information 203-032