

# Wireless ME Dual

## Digitales Drahtlos-Mikrofonsystem



Wireless ME Dual bietet zwei Sendemodule und ein Empfangsmodul: ideal für Interviews und Podcasts



Der Clou: Nicht nur in den Sendern, sondern auch im Empfänger ist ein Mikrofon eingebaut



Der Empfänger kann bequem auf den Blitzschuh einer Kamera geschoben werden

- ultra-kompakt (je 4 x 4 cm)
- einfachste Bedienung – Plug&Play
- zwei Sendemodule (TX) mit eingebautem Mikrofon
- Empfangsmodul (RX) ebenfalls mit eingebautem Mikrofon
- GainAssist® Technologie für automatische Vorverstärkung
- kristallklare Audioqualität
- gebühren- und anmeldefreies 2,4-GHz-Band
- Reichweite: 100 m (freie Sichtlinie)
- Empfangsmodul zum Anklemmen oder zur Blitzschuhmontage
- Sendemodule zusätzlich mit 3,5 mm Buchse für externes Mikrofon
- Grenzschalldruckpegel: 122 dB SPL (internes Mikrofon)
- Frequenzgang: 50 Hz – 20 kHz (internes Mikrofon)
- Empfänger mit 3,5 mm TRS Analogausgang
- USB-C Digitalausgang\* für Smartphone, iPhone, PC und Mac
- Empfangsmodul ist MFi-zertifiziert (kompatibel mit iOS-Geräten)
- Akkukapazität: bis zu 7 Stunden Betrieb
- \*Systemvoraussetzungen: Windows 10, Mac OS 10.15, Android 11, iOS 14
- Abmessungen: 46 x 44 x 19 mm (je Modul)
- Gewicht: 32 g (je Modul)
- inkl. 3,5 mm TRS auf TRS Spiralkabel zur Kamera (18 – 40 cm)
- inkl. 3,5 mm TRS auf TRRS Spiralkabel zum Smartphone (18 – 40 cm)
- inkl. 2x USB-C auf USB-C Kabel für Smartphones und Rechner (30 cm)
- inkl. USB-C auf Lightning Kabel für iPhones (30 cm)
- inkl. 3x Fellwindschutz für Außenaufnahmen
- inkl. Neopren-Transportetui

**Bestellnummer**  
WIMEDUAL

**UPC**  
698813014644

**Herkunftsland**  
Australien (AU)

**Abmessungen Verpackung**  
207 x 117 x 42 mm

**Gewicht Verpackung**  
274 g (inkl. Produkt)

**Hyperactive Audiotechnik GmbH**  
Neukirchner Str. 18  
65510 Hünstetten



06126 / 95365 - 0



[sales@hyperactive.de](mailto:sales@hyperactive.de)



[hyperactive.de](http://hyperactive.de)

**Hyperactive**  
Audiotechnik GmbH