

Explosionssgeschützte Blitzleuchte

Best.-Nr.: 3334640 (LD2102)



Warnung: Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung beim Laden und Verwenden des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf!

Hauptzweck und Anwendungsbereich

Die explosionsichere Miniatur-Taschenlampe mit starkem Licht wird hauptsächlich für die Beleuchtung von Patrouillen, Signalkontakten und Richtungsangaben verwendet.

Leistungsmerkmale

1. Aluminium-Druckguss-Gehäuse, vollständig abgedichtetes Design, gute Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit, kann in verschiedenen rauen Umgebungen verwendet werden;
2. Leistungsstarke und helle Lichtquelle, geringer Energieverbrauch, lange Lebensdauer der LED.
3. Reflektierender Fassendesign, mit hoher Reflexionseffizienz und zusätzliche stroboskopische Funktion, kann als eine Remote-Signal-Anzeige verwendet werden:
4. Lithium-Akku mit hoher Kapazität, große Kapazität, lange Lebensdauer, geringe Selbstentladung, wirtschaftlich und umweltfreundlich;
5. Tiefe Anti-Rutsch-Behandlung auf der Außenoberfläche, leicht und schön, komfortabel beim Tragen;
6. Das Ladegerät verfügt über eine Chip-Steuerung und bietet die Funktionen des konstanten Stroms, konstanter Spannungsladung, Überladeschutzes und Kurzschlusschutzes.

Anweisungen

1. Drücken Sie den Knopfschalter, die Arbeitsleuchte leuchtet auf, drücken Sie die zweite starke Leuchte, um sie einzuschalten, drücken Sie den Schalter erneut und das Licht geht aus; wenn Sie den Schalter in jedem Modus 3 - 5 Sekunden drücken, blinkt das Licht. Dies kann als Warnsignal und als Signalkontakt verwendet werden.
2. Stecken Sie beim Aufladen einfach den Ausgangsstecker des Ladegeräts in die Ladeöffnung. Das Ladegerät verfügt über einen eingebauten Ladeschutz. Wenn das Ladegerät an die Stromversorgung angeschlossen ist und nicht lädt, leuchtet die Anzeige grün. Wenn die Lampe zum Aufladen angeschlossen ist, leuchtet die Anzeige rot und zeigt damit den normalen Ladevorgang an. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige grün.
3. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, kann er innerhalb von 3 Monaten verwendet werden. Wenn er längere Zeit nicht verwendet wird, sollte er vor der Verwendung 4–6 Stunden lang aufgeladen werden.
4. Wenn das Produkt verwendet wird und der Akku fast leer ist, wechselt die Anzeige des Griffschalters von grün auf rot, die Lampe geht in die automatische Blinkanzeige für den Ladevorgang über, und die Helligkeit der Lampe nimmt stark ab oder die Lampe hört plötzlich auf zu leuchten. Brechen Sie zu diesem Zeitpunkt den Gebrauch und den Ladevorgang ab.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Achten Sie beim Tragen oder Transportieren darauf, dass der Knopfschalter frei von äußeren Gegenständen ist, um ein versehentliches Einschalten und den Stromverbrauch zu vermeiden.
2. Beim kontinuierlichen Aufladen oder Entladen an einem Ort mit hoher Umgebungstemperatur kommt es zu einem leichten Temperaturanstieg des Lampengehäuses. Dies ist normal.
3. Verwenden Sie zum Aufladen nur das vom Unternehmen bereitgestellte Spezialladegerät. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollte es alle drei Monate aufgeladen werden.
4. Es ist nicht gestattet, die Lichtquelle zu ersetzen oder die Strukturteile und Dichtungen der Lampe zu zerlegen.
5. Sie müssen die vom Hersteller mitgelieferte Spezialbatterie verwenden