



Netzteil

Model: **AK-ND-85**



Produktcode	AK-ND-85
Produkttyp	Netzteil
Kompatibel mit	Mini PC, LED
Serie	Dediziert
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Versorgungsspannung	100-250 V
Stromaufnahme	< 1.5 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	12 V
Ausgangsstromstärke	5 A
Länge des Ausgangskabels	1.2 m
Ausgangsleitung	5.5 x 2.5 mm
Maximale Kraft	90 W
Bolzen einer Steckdose	IEC C6
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ja
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
USB-Schnittstelle	Ohne
Versorgungskabel im Set	Nein
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Beleuchtungsfarbe	Grüne Diode
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	114 x 49 x 30 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	190 x 92 x 38 mm
Nettogewicht	245 g
Bruttogewicht	294 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja

EAN-Code 5906708750153

Garantie 24 Monate



Bezeichnung

Das Netzteil Akyga® **AK-ND-85** ist eine robuste Energielösung für Geräte, die eine **stabile Spannung von 12 V** und eine höhere Stromstärke von 7,5 A benötigen. Mit einer **Ausgangsleistung von 90 W** ist es die ideale Wahl für Geräte mit höherem Energiebedarf, wie LED-Beleuchtung, Monitore, Router, Drucker oder Heimautomatisierungs- und Überwachungssysteme. Das Netzteil sorgt für einen lang anhaltenden, stabilen und effizienten Betrieb der Geräte und eliminiert das Risiko von Spannungsabfällen.

Netzadapter für LED-Beleuchtung und mehr

Der Akyga® AK-ND-85 **12V-Netzadapter** ist mit einem **5,5x2,5 mm-Stecker** ausgestattet, der ihn mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel macht. Er kann zur Stromversorgung einer Vielzahl von Geräten verwendet werden, darunter Notebooks, Router oder CCTV-Systeme, was ihn zu einer vielseitigen Lösung für zahlreiche Anwendungen macht.

Benutzersicherheit - Erweiterte Schutzfunktionen

Das Akyga® AK-ND-85 **LED-Netzteil** bietet ein umfassendes Schutzsystem (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), das sowohl die Geräte als auch das Netzteil selbst vor Überspannung, Überlast, Überhitzung oder Kurzschlüssen schützt. Darüber hinaus minimiert die Soft-Start-Technologie das Risiko einer Beschädigung der Geräte durch einen plötzlichen Stromstoß beim Einschalten, was die Sicherheit der Benutzer erheblich erhöht.

12-V-Netzadapter - Leistung in jeder Umgebung

Die robuste Konstruktion und das kompakte Design machen das Schaltnetzteil AK-ND-85 zu einer hervorragenden Wahl für Heim- und Büroanwendungen. Es kann unter anspruchsvollen Bedingungen betrieben werden und gewährleistet eine lange Zuverlässigkeit. Außerdem lässt sich das Netzteil dank seiner kompakten Bauweise leicht transportieren und bequem aufbewahren.