

PRCD mobiler Personenschutz-Zwischenschalter BDI-Z 1 10 IP66

Für den Einsatz im Freien, IP 66.

Die ideale Sicherheitsausschaltung zum Anschrauben an häufig gebrauchte Elektrogeräte.



Artikelnummer

1290720011

EAN

4007123688920

BESCHREIBUNG

- Zuverlässiger Personenschutz mit Bemessungsfehlerstrom von 10 mA.
- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zum Anschluss an Verlängerungsleitungen, Kabeltrommeln, Stromverteilern und Elektrogeräten.
- Zweipolige Abschaltung.
- Für 3G0,75² bis 3G2,5² Kabel geeignet

TECHNISCHE DATEN

Mit FI-Schalter	Ja	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Mit Schutzleiterüberwachung	Nein	Nenneingangsspannung	230 V
Art Fehlerstrom	Typ A	Schutzart (IP)	IP66
Bemessungsfehlerstrom	10 mA		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,29 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,23 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	6,4 cm x 6,4 cm x 21,9 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	21 cm x 5,6 cm x 5 cm		

LIEFERUMFANG

PRCD mobiler Personenschutz-Zwischenschalter BDI-Z 1 10 IP66