



Zubehör für Elektroautos

Model: **AK-SC-E28**



Produktcode	AK-SC-E28
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Produkttyp	Zubehör für Elektroautos
Versorgungsspannung	250 V
Anzahl der Phasen	1 Phase
Maximaler Strom	16 A
Maximale Kraft	3.5 kW
Flammenschutz	UL94V-0
IP-Bewertung	IP54
Kabellänge	70 cm
Steckdose #1	Typ 2 (IEC 62196-2) Stecker
Steckdose #2	Deutsche Steckdose (Schuko) CEE 7/4
Plattierte Steckdose	Silbern
Herstellungsmaterial	TPE
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	-30 / +50 °C
Produktabmessungen (L x B x H)	330 x 190 x 60 mm
Nettogewicht	526 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5906708750979
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Mit dem **Akyga® AK-SC-E28 Adapter** können Sie Geräte mit klassischem Netzstecker (Schuko) an eine öffentliche Ladestation für Elektroautos mit **Typ-2-Stecker** anschließen. Er ist eine praktische Lösung, wenn Sie Zugang zu einer **230-V-Stromversorgung benötigen**, aber nur ein EV-Ladegerät zur Verfügung haben – beispielsweise auf Reisen, Radtouren oder beim Camping.

Eine einfache Möglichkeit, einen Typ-2-Stecker in eine Schuko-Steckdose umzuwandeln

Der Adapter ist mit einem **Typ-2-Stecker** (IEC 62196) ausgestattet, den Sie an eine Ladestation für Elektroautos anschließen können, sowie mit einer **Schuko-Buchse**, an die Sie eine Standard-Netzstromversorgung anschließen können – z. B. von einem Elektrofahrrad, Roller, Gleichrichter oder anderen Geräten mit einer Nennleistung von bis zu 3,5 kW. Das bedeutet, dass jedes Ladegerät mit einem CEE 7/4-Stecker verwendet werden kann, wo normalerweise nur Stecker für Elektrofahrzeuge verfügbar sind.

Kompaktes und robustes Design

Der Typ-2-/Schuko-Adapter von Akyga verfügt über ein **60 cm langes Kabel**, das mehr Freiheit beim Anschließen von Geräten bietet. Darüber hinaus besteht seine Konstruktion aus langlebigen Materialien, die gegen mechanische Beschädigungen und hohe Temperaturen beständig sind. Das Gehäuse entspricht der **Norm IP54**, was Schutz vor Staub und Feuchtigkeit bedeutet – damit ist der Adapter auch für den Einsatz im Freien unter anspruchsvollen Wetterbedingungen mit erhöhter Wasser- oder Schmutzbelastung geeignet.

Vielseitige Verwendung des Adapters vom Typ 2 auf Schuko

Der Adapter vom Typ 2 auf Schuko ist besonders nützlich in Situationen, in denen keine Standardstromquelle verfügbar ist. Er ist die perfekte Lösung für Menschen, die Elektrofahrräder und -roller nutzen und unterwegs eine zusätzliche Ladestation benötigen. Er ist ein unverzichtbares Zubehör für jeden EV-Nutzer, der Wert auf Flexibilität und Energieunabhängigkeit legt.

Schrittweise Installation des Adapters

Schließen Sie einfach den Typ-2-Stecker an die ausgewählte Ladestation an und achten Sie dabei auf eine stabile und sichere Verbindung. Stecken Sie dann das Kabel mit dem Schuko-Stecker des zu ladenden Geräts direkt in die Adapterbuchse, um eine optimale Energieübertragung zu gewährleisten.

Bevor Sie mit dem Ladevorgang beginnen, stellen Sie für maximale Effizienz und Sicherheit sicher, dass die Station vollständig aktiv und betriebsbereit ist. Um die langfristige Funktionsfähigkeit der Geräte zu gewährleisten, trennen Sie nach Abschluss des gesamten Vorgangs zunächst das Kabel auf der Fahrzeugseite mit der gebotenen Sorgfalt und entfernen Sie dann den Adapter von der Ladestation, wobei Sie auf die ordnungsgemäße Wartung aller Komponenten achten.

Mit der Wahl eines Adapters der renommierten Marke Akyga investieren Sie in eine bewährte technische Lösung mit außergewöhnlicher Langlebigkeit.