

D-SECOUR

Sensys-2

Der neue Sensys Rauchwarnmelder
mit Langzeitbatterie

NEU



Originalgröße

Sockel-kompatibel mit
HDv Sensys

(02/2011 - 08/2021)

Austausch ohne bohren
und schrauben!



Mit versiegelter Batterie für
10 Jahre Stromversorgung



Im neuen Design für Wohn-,
Büro- und Objektbereich



VdS-zertifiziert (Q-Label)

D-SECOUR

Sensys-2

Rauchwarnmelder mit Langzeitbatterie


Sockel-kompatibel mit
HDv Sensys



Zur Ausstattung großer
Wohnungsbestände gemäß
DIN 14676 sowie zur
Nutzung im Privatbereich.



Technische Daten



Warnton mind. 85 dBA / 3 m
Stummschaltung 10 Minuten
Versorgung 3V-Lithiumzelle (integriert)
Luftfeuchtigkeit ≤ 90 % RH
Temperaturbereich 0 ° bis +40 ° C
Gewicht ca. 140 g
Farbe weiß (RAL 9003)
Zertifizierungen EN 14604 / VdS 3131
Lieferumfang inkl. Befestigungsmaterial
(Schrauben, Dübel und Montagesockel)

Maximale Sicherheit durch professionelle Qualität! Endlich ist er da: der neue Sensys-2 Rauchmelder. Elegant im Design und Sockel-kompatibel mit einem der meist verbauten Rauchmelder in den vergangenen zehn Jahren (HDv Sensys).

Sensys-2 ist selbstverständlich VdS-zertifiziert und trägt das begehrte Q-Label. Dafür müssen Rauchwarnmelder im Langzeitbetrieb anspruchsvollste Zusatzprüfungen mit strengen Qualitätskriterien durchlaufen. So wird der störungsfreie Betrieb über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren sichergestellt.

- 10 Jahre Stromversorgung (ab Inbetriebnahme)
- VdS-Zusatzprüfung für den Langzeitbetrieb – Q-Label zertifiziert
- Große Multifunktionstaste für Test und Stummschalt-Funktion
- Auto-Aktivierung bei Austausch oder Erstmontage
- LED nur im Stör- oder Alarmmodus (keine Störung der Nachtruhe)
- Sockel-kompatibel mit Rauchmelder HDv Sensys*

* Datecode: 02/2011 - 08-2021

Sensys Rauchwarnmelder werden bevorzugt in der Wohnungswirtschaft zur Montage gemäß DIN 14676 eingesetzt. Die normgerechte Montage erfolgt mit Schrauben und Dübeln oder mit einem speziellen Klebepad (Zubehör). Für den obligatorischen Austausch bereits installierter HDv Sensys Rauchmelder (nach zehn Jahren) muss nicht neu gebohrt oder geschraubt werden. Der neue Sensys-2 Rauchmelder wird einfach in den mitgelieferten oder in den bereits installierten Montagesockel eingedreht und ist sofort in Betriebsbereitschaft.

Lieferprogramm

Art. 1.24.12.00	Rauchmelder Sensys-2 inkl. Montagesockel, Schrauben und Dübeln
Art. 1.24.12.90	Klebepads für Rauchmelder Sensys-2 (für 6 Melder)

Ihr Fachhandel für zuverlässigen Brandschutz:

D-SECOUR
Brandschutz für Privat und Gewerbe