

ⓓ **Használati útmutató**

## Időzítő alkonykapcsolóval, IP44

Rend. sz. 1289402

### Rendeltetésszerű használat:

A termék arra alkalmas, hogy egy csatlakoztatott elektromos készüléket a környezeti világosságtól függően automatikusan be- és kikapcsoljon. A bekapcsolási időtartam manuálisan állítható be 2, 4, 6 vagy 8 órás időtartamra. Igény szerint a készülék manuálisan is be- ill. kikapcsolható. A termék egy gyermekbiztosítóval és egy piros LED-es állapotjelzővel rendelkezik. A csatlakoztatott elektromos készülék teljesítményfelvétele nem haladhatja meg az 1000 W-ot. A tápfeszültségellátás egy szokványos hálózati dugaszoló aljzatról történik.

A készülék freccsenő víz ellen védett, és kültéren alkalmazható (IP44).

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét okozhatja. Figyelmesen olvassa át a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi betekintés céljára. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és terméknevezés a mindenkorai tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Időzítő
- használati útmutató

### Biztonsági tudnivalók



**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.**

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetésszerűen,
  - hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti feltételek között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Feszültségforrásként kizárólag a nyilvános áramszolgáltató egy szabványnak megfelelő hálózati dugaszoló aljzata használható.
- A termék legyen mindig könnyen hozzáférhető.
- A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- Válassza le a terméket a hálózati csatlakozóaljzatról, ha hosszabb ideig nem használja.



- Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a terméket a dugaszolóaljzatról.
- Ne terhelje túl a készüléket. Vegye figyelembe a műszaki adatokban szereplő megengedett csatlakoztatott teljesítményt.
- Ne csatlakoztasson fűtőelemet tartalmazó elektromos készüléket a termékhez. Tűzveszély!
- Ne dugaszoljon egymásba több készüléket. Ez a termék túlterheléséhez vezethet. Tűzveszély! A hálózati dugót dugja közvetlenül be egy fali csatlakozóaljzatba. Ne csatlakoztasson a termékhez további időkapcsoló órákat vagy egyéb többrészes elosztókat.
- Ne működtesse a terméket felügyelet nélkül. Nagyobb teljesítményű készülék csatlakoztatásakor a heti időkapcsoló óra felmelegedhet, ami letakarás esetén túlmelegedéshez, sőt gyulladáshoz is vezethet!
- A termék csak kihúzott hálózati csatlakozásnál feszültségmentes.
- A készülék gyerekbiztosítással van ellátva. A csatlakozóaljzat csak akkor válik hozzáférhetővé, ha egy hálózati dugó mindkét stiftjét egyszerre dugják a csatlakozóaljzat nyílásaiba. Gyerekek jelenlétében ennek ellenére különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak. Áramütés miatti életveszély áll fenn!
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá csatlakoztatott hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból. Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervízbe.
- Iskolákban, tanműhelyekben, hobbi- és barkácműhelyekben az elektromos készülékek használatát szakképzett személynek kell felügyelnie.
- Ipari üzemekben az elektromos berendezésekre és anyagokra vonatkozó helyi balesetvédelmi előírásokat kell betartani.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

### Kezelőszervek



## A felszerelés helye

### a) Általános tudnivalók

- Ne legyen lámpa a közvetlen közelében, mivel az hibás működéshez vezethet.
- Az alkonyérzékelőnek teljesen szabadon kell lennie, nem szabad letakarni.
- A készüléktábla nyíla felfelé kell mutasson.

### b) Belső tér

- A fali dugaszoló aljzatnak, amelyhez a termék csatlakozik, ablakkal rendelkező helyiségben kell lennie, hogy az alkony érzékelő meg tudja különböztetni a nappalt az éjszaktól.
- A fali dugaszoló aljzatnak viszont nem szabad közvetlenül egy ablak mellett lennie, hogy ne kapjon közvetlen nap besugárzást.

### c) Kültéren

A termék fröccsenő víz elleni védelme érdekében a következő

feltételeket kell teljesíteni:

- Kösse össze a terméket egy kültéri dugaszoló aljzattal, ami fröccsenő víz ellen védett.
- A csatlakoztatandó elektromos készüléknek ugyancsak fröccsenő víz ellen védettnek kell lennie.
- Ha nincs elektromos készülék csatlakoztatva a termékhez, a borítónak zárva kell lennie.

## Használatba vétel

- Kapcsolja ki a csatlakoztatandó elektromos készüléket.
- Csatlakoztassa az elektromos készüléket a termék csatlakozóaljzatához.
- Dugja be a terméket egy megfelelő dugaszoló aljzatba.
- Kapcsolja be az elektromos készüléket.
- Válassza ki az üzemmódot a beállító kerékkel. A nyíl a beállító kerék fölött a kiválasztott módra mutasson.
- Az elektromos készüléknek a termékről való leválasztása előtt kapcsolja ki először az elektromos készüléket. Válassza le a terméket a hálózati csatlakozóaljzatról. Ezután válassza le az elektromos készüléket a termékről.

→ Egyes, a kereskedelemben kapható dugasz adapterek konstrukciójuk alapján nem csatlakoztathatók a termékhez.

## Üzemmód áttekintés

Üzemmód	Funkció
OFF	Az elektromos készülék tartósan ki van kapcsolva.
ON	Az elektromos készülék tartósan be van kapcsolva.
2Hrs	Ezzel a móddal a bekapcsolási időtartamot manuálisan 2, 4, 6 vagy 8 órára lerövidítheti. Az elektromos készülék a sötétség fokozódásával automatikusan bekapcsolódik. Az alkonyat móddal ellentétben a termék a visszaszámlálás lefutása után automatikusan kikapcsolódik.
4Hrs	
6Hrs	
8Hrs	

→ Alkony üzemmód: az elektromos készülék a sötétség fokozódásával

### DUSK-

automatikusan bekapcsolódik. A világosság növekedésével az

### DAWN

elektromos készülék automatikusan kikapcsolódik.

Amennyiben egy futó program folyamán egy másik üzemmódot választ ki, a futó program közvetlenül megszakad és az utoljára választott üzemmód azonnal aktiválódik.

Ha Ön a visszaszámlálás módot beállította és a

környezeti világosság fokozódik, az elektromos készülék a visszaszámlálás lefutása előtt kikapcsolódik.

Az utoljára kiválasztott üzemmód naponta ismétlődik.

## LED-es állapotkijelző

- Az állapotjelző LED tartósan világít, ha a termék csatlakozóaljzata aktiválva van.
- Az állapotjelző LED elalszik, ha a termék csatlakozóaljzata deaktiválódik.

## Karbantartás és tisztítás

- A készülék az Ön részéről nem igényel karbantartást. Nincsenek a termékben Ön által karbantartandó alkotórészek, tehát soha ne nyissa fel és ne szedje szét a terméket. Egy lítium akku karbantartási, javítási munkát csak szakemberrel, ill. szakszervizzel végeztesen.
- Semmi esetre se használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt, vagy más vegyszert, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is károsan befolyásolhatják.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- Soha ne irányítson egy vízsugarat, pl. egy nagynyomású tisztító sugarát a termékre.
- Tisztítás előtt válassza le a terméket a hálózati csatlakozóaljzatról és a csatlakoztatott fogyasztóról.
- A készülék külsejét elegendő egy száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. Ne nyomja rá erősen a ruhát a házra, mert karcolásokat okozhat.
- A port a készülékről hosszú szőrű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.

## Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valóik a háztartási szemétkébe!

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

## Műszaki adatok:

Üzemi feszültség.....230 V/AC, 50 Hz

Csatlakoztatott teljesítmény.....max. 1000 W

Kimenő áram.....5 A

Védettség.....IP44

Üzemelési feltételek.....-10 ... +55 °C, 20 – 90 % rel. nedvesség

Tárolási feltételek.....-10 ... +55 °C, 0 – 90 % rel. nedvesség

Méret (Sz x Ma x Mé).....60 x 130 x 39 mm (dugó nélkül)

Súly .....180 gramm

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utányomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

V1\_0215\_02-ETS-Mkd

