



D-Link®

WIRELESS AC1200 DUAL BAND ACCESS POINT
DAP-1665

**QUICK
INSTALLATION
GUIDE**

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

A CSOMAG TARTALMA



WIRELESS AC1200 DUAL BAND ACCESS POINT

DAP-1665

Megjegyzés: Kettő leszerelhető antennával.



12 V 1A TÁPADAPTER (2 ADAPTERREL)

TÁPELLÁTÁST BIZTOSÍT A DAP-1665 ESZKÖZNEK



ETHERNET KÁBEL (CAT5 UTP)

HASZNÁLJA A SZÁMÍTÓGÉPHEZ VALÓ CSATLAKOZTATÁSHOZ



CD-N TALÁLHATÓ TERMÉK KÉZIKÖNYV



WI-FI KONFIGURÁCIÓS MEGJEGYZÉS


TARTALMAZZA A HOZZÁFÉRÉSI PONT ALAPÉRTELMEZETT WI-FI INFORMÁCIÓIT



Amennyiben a csomagolás bármelyik fent említett része hiányzik, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.


TERMÉK- BEÁLLÍTÁS

TERMÉK TELEPÍTÉSE




ELÉRÉSI PONT ELHELYEZÉSE

A jobb vezeték nélküli lefedettség érdekében helyezze a hozzáférési pontot nyitott helyre a tervezett munkaterületen. Ha ismétlődik használja, bizonyosodjon meg arról, hogy a hozzáférési pont annak a hálózatnak a tartományán kívül van, amelyet meg akar ismételni.



ATÁPELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA

Dugja a tartozék hálózati adaptert a DAP-1665 hátuljába és csatlakoztassa egy fali kimenetbe. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a tápkapcsolót az elérési pont hátoldalán. Várjon körülbelül 30 másodpercig, amíg befejeződnék az eszköz indítási folyamatai.



A DAP-1665 CSATLAKOZTATÁSA

Dugja a tartozékként kapott Ethernet kábelt egyik végét a DAP-1665 hátoldalán található LAN portba, a másik végét pedig a számítógép Ethernet portjába. Másik lehetőségként Wi-Fi-n keresztül tudja csatlakoztatni a DAP-1665 eszközt. Menjen a számítógép Wi-Fi beállításaira. Válassza ki a Wi-Fi Konfigurációs kártyára nyomtatott hálózati nevet (SSID) (pl. **dlink-A8FA**), majd adja meg a szintén a Wi-Fi Konfigurációs kártyára nyomtatott Wi-Fi jelszót (pl. **akbdj19368**).

TERMÉK KONFIGURÁCIÓ (WEB ALAPÚ SEGÉDPROGRAM)

Konfiguráláshoz nyisson meg egy webböngészőt (például Internet Explorer) egy számítógépről vagy laptopról, és írja be a **http://dlinkap.local** címet a címsorba. Ez átirányítja Önt a web alapú konfigurációs segédprogramhoz. Az alapértelmezett felhasználónév az Admin, a jelszó mezőt pedig üresen kell hagynia. Kattintson a Bejelentkezés-re a folytatáshoz. Belépés után kattintson a Vezeték nélküli beállítási varázsló indítása lehetőségére a beállítási folyamat kezdséhez. A hozzáférési pont konfigurálásával kapcsolatos további információkért kérjük, nézze meg a mellékelt használati utasítást.

BEJELENTKEZÉSI URL:

<http://dlinkap> vagy <http://dlinkap.local>.

FELHASZNÁLÓNÉV: Admin

JELSZÓ: (alapértelmezettként üres)


Ha Önnek egynél több hozzáférési pontja van, írja be a **http://dlinkapxxxx** vagy **http://dlinkapxxxx.local** címet. (ahol az **xxxx** a hozzáférési pont MAC címének utolsó négy számjegye, és megtalálható az eszköz alján lévő címkén).

HIBAELEHÁRÍTÁS

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

1. MIÉRT NEM FÉREK HOZZÁ A WEB ALAPÚ KONFIGURÁCIÓS SEGÉDPROGRAMHOZ?

- Ellenőrizze a fizikai kapcsolatot a számítógép és az elérési pont között. Az elérési ponton a LAN jelzőfénynek világítania kellene, jelezve, hogy a kapcsolat létrejött. Bizonyosodjon meg arról is, hogy a számítógép Ethernet portja engedélyezve van és megfelelően működik.
- Ha Ön az elérési ponthoz Wi-Fi-n keresztül csatlakozik, bizonyosodjon meg arról, hogy a megfelelő vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, és nincsenek csatlakoztatási problémák. Ha még mindig nem tud hozzáférni a konfigurációs segédprogramhoz, próbáljon meg csatlakozni a hozzáférési ponthoz a mellékelt Ethernet kábel segítségével.



2. HOGYAN ÁLLÍTOM VISSZA A DAP-1665 HOZZÁFÉRÉSI PONTOT ALAPÉRTELMEZETT GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA?

- Győződjön meg arról, hogy a hozzáférési pont be van kapcsolva.
- Nyomja be, és tartsa benyomva az eszköz hátulján lévő reset gombot 5 másodpercig. Megjegyzés: A hozzáférési pont alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása törli a jelenlegi konfigurációs beállítást. A hozzáférési pont újrakonfigurálásához meg kell ismételni a beállítási folyamatot a fent említett telepítési útmutatóban leírtak szerint.

3. HOGYAN ADHATOK HOZZÁ EGY ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI KLIENST VAGY SZÁMÍTÓGÉPET, HA ELFELEJTETTEM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOM NEVÉT (SSID) VAGY TITKOSÍTÁSI KULCSÁT?

- Ha nem módosította a Wi-Fi beállításokat az alapértelmezett gyári beállításokról, az elérési ponthoz való csatlakozáshoz használhatja a kapott Wi-Fi Konfigurációs kártyán lévő információkat.
- Ha módosította a Wi-Fi beállításokat, hozzá kell férnie a web alapú konfigurációs segédprogramhoz az előző oldalon leírtak szerint, és menjen végig újra a telepítés varázslón a vezeték nélküli beállítások megújításához.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy leírta ezeket a beállításokat, így a későbbiek során minden vezeték nélkül kapcsolódó eszköz esetén meg tudja adni azokat.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

URL : <http://www.dlink.com>

Tel. : 06 80 315-465

Ingyenes zöld szám

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

UK	www.dlink.com
IRELAND	www.dlink.com
GERMANY	www.dlink.com
FRANCE	www.dlink.com
SPAIN	www.dlink.com
ITALY	www.dlink.com
NETHERLANDS	www.dlink.com
BELGIUM	www.dlink.com
LUXEMBURG	www.dlink.com
POLAND	www.dlink.com
CZECH	www.dlink.com
HUNGARY	www.dlink.com
NORWAY	www.dlink.com
DENMARK	www.dlink.com
FINLAND	www.dlink.com
SWEDEN	www.dlink.com
GREECE	www.dlink.com
PORTUGAL	www.dlink.com