

Használati útmutató SAFETY FIRST.-az Alarmanlagen cég S54014-1MSP típusú riasztós ajtókitámasztója

Köszönjük, hogy megvásárolta a SAFETY FIRST készüléket. -Alarmanlagen cég riasztós ajtókitámasztója. Ön egy olyan értékes ajtókitámasztó mellett döntött, amely a bejárati ajtón keresztül történő bejutási kísérletet rendkívül hangos riasztással jelzi és ezzel menekülésre készíti a tettest. Az üzembehelyezés előtt szívelelje meg az alábbi Biztonsági tudnivalókat. A Biztonsági tudnivalók figyelmen kívül hagyása esetén tilos a készüléket üzemeltetni!

1. Biztonsági tudnivalók: Ez a termék nagyon hangos riasztásra képes és már egy néhány másodperces működése is - különösen akkor, ha az egy kis alapterületű, zárt, visszhangos helyiségben történik - halláskárosodáshoz és/vagy más, tartós egészségügyi és/vagy további tartós károsodáshoz és sérülésekhez, stb. vezethet. Amennyiben Ön már a szokásos napi zajokra is érzékenyen reagál, akkor semmi esetre se használja ezt a terméket! SAFETY FIRST.-az Alarmanlagen cég nem vállal felelősséget az esetleg bekövetkező károkért! Amikor Ön üzembe helyezi a készüléket, akkor feltétlenül védje a hallását egy megfelelő fülvédővel, mivel különösen az első üzembehelyezés alkalmával véletlenül is megszólalhat a riasztó. A fülek kézzel való befogása egyáltalán nem nyújt elegendő védelmet, ha megszólal a riasztó! Ha Ön ki akarja próbálni a készüléket, akkor még kezével is fogja be a szírnát. Gondoljon az esetleg ott tartózkodó más személyekre és/vagy háziállatokra is. A legjobb, ha az üzembehelyezést és a működési tesztet Ön akkor végzi el, amikor egyedül Ön tartózkodik a helyszínen. Soha ne használja a terméket úgy, hogy a szírnát a fül irányába és annak magasságába irányítja. Az a riasztás, ami közvetlenül éri a védetlen fület, azonnali és végleges hallásvesztést okozhat és további, nagyobb egészségügyi károsodáshoz is vezethet. Soha ne indítsa el feleslegesen riasztót. Ha le akarja állítani a riasztást, akkor csakis egy megfelelő fülvédővel közelítsen a készülékhez és előbb a kezével fogja be a szírnát, mielőtt leállítaná a riasztót. A készülék nem kerülhet gyerekek kezébe! Soha ne próbálja meg újratölteni a normál elemet. A sav kifolyásának veszélye miatt haladéktalanul vegye ki a készülékből a használt elemeket. Ha kifolyt a sav az elemből, vigyázzon, hogy az ne kerülhessen szembe, bőrre vagy a nyálkahártyára. Ez az ajtókitámasztó jól megfelel a megelőzés és az elriasztás céljára, ugyanakkor ez a termék nem képes garantálni a személyes biztonságot vagy az abszolút védelmet!

2. Az üzembehelyezés menete: az ajtókitámasztó alján lévő elemtartót csavarja "AUS" (KI) állásba, hajtsa fel az elemtartó fedelét és helyezzen be egy 9 V alkáli hasábelemet az ott látható polaritási jelzések szerint. Az elemtartó lezárása és helyre csavarása után úgy illessze az ajtókitámasztót az ajtó alá, a résebe, hogy annak a csúcsa egyenesen a védendő ajtó irányába mutasson, de közben az ajtókitámasztó fémlapja NE nyomódjon le. Ezt követően állítsa át az ajtókitámasztót a "EIN" (BE) helyzetbe. Amikor megszólal a riasztó, rögtön állítsa az ajtókitámasztót "AUS"-ra (KI), egy kicsit húzza az ajtó alól előrefelé az ajtókitámasztót úgy, hogy közben a fémlap ne nyomódjon le, majd állítsa a készüléket ismét "EIN"-ra (BE). Az ajtó kintről történő, engedély nélküli nyitási kísérlete esetén az ajtókitámasztó lapja lenyomódik, blokkolódik az ajtó és azonnal megszólal a rendkívül hangos riasztó, amit aztán az "AUS"-ra állítással lehet rögtön leállítani. Ha nem szakítjuk meg a riasztót, akkor az kb. 1 perc múlva automatikusan leáll. Azután az ajtókitámasztó ismét beélesedik.

Kérjük szívelelje meg a SAFETY FIRST egy fontos funkcióját. -az Alarmanlagen cég ajtókitámasztója: ez kb. 1 percig riaszt, még akkor is, ha közben a betörő rögtön visszahúzza az ajtót. Ha az ajtókitámasztó már akkor megszakítaná a riasztást, amikor lehúzzák az ajtót az ajtókitámasztóról, akkor nem biztos, hogy rögtön sikerülne felismerni azt, hogy itt egy behatolási próbálkozás zajlik; különösen igaz ez éjszaka, amikor az emberek alvás közben valószínűsíthetően nem vennének észre egy rövid ideig hallható riasztást.

3. Az elemcsere: amikor "EIN" állásban világít a piros dióda, ki kell cserélni az elemet (ld. a 2. üzembehelyezést). A környezet védeleme érdekében az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a lemerült elemeket. Fontos szabály, hogy még az üres elemek sem kerülhetnek a háztartási hulladék közé. Az elemek használati kötelesek igénybe venni a rendelkezésre álló gyűjtőhelyeket az elemek leadása, újrahasznosítása és szakszerű feldolgozása céljára. Az Ön környezetében lévő begyűjtőhelyek elérhetőségéről a helyi önkormányzatnál szerezhető be tájékoztatás. Az elemeket le lehet adni a forgalmazóknál lévő gyűjtőkonténerekben is. Azért fontos az elemek összegyűjtése és újrahasznosítása, hogy ezáltal minimálisan csökkenthessük az elemekben lévő ártalmas anyagok esetleges káros hatását a környezetre és az emberi egészségre. Ezen túlmenően értékes nyersanyagokat is lehet kinyerni az újrahasznosítás során. Soha ne próbálja meg újratölteni a normál elemet. A sav kifolyásának veszélye miatt haladéktalanul ki kell venni a készülékből a használt elemeket. Ha kifolyt a sav az elemből, vigyázzon, hogy az ne kerülhessen szembe, bőrre vagy a nyálkahártyára.

4. Garancia: SAFETY FIRST.-az Alarmanlagen cég 2 év garanciát nyújt erre a termékre. A garanciális idő a vásárlás napjával kezdődik, amit a számlával kell igazolni.

Őrizze meg ezért a számláját. A garanciális időn belül az alkatrészek árának felszámítása és a munkaórák ellentételezése nélkül megszüntetik a gyártási vagy anyaghibából eredő működési hibákat. SAFETY FIRST.-az Alarmanlagen cég ugyanakkor nem vállal felelősséget a szakszerűtlen kezelés vagy nem rendeltetésszerű alkalmazás miatt bekövetkező, valamint a következmény és a tulajdonban keletkezett károkért.

5. Környezetvédelmi tudnivalók: tilos ezt a készüléket szükségtelenné válását követően a szokásos háztartási hulladék közé kidobni, hanem el kell juttatni azt az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtőhelyére. A készüléken, a használati útmutatóban, ill. a csomagoláson látható szimbólum is erre utal. Az anyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékben található anyagok újrahasznosításával, vagy más területen való használatával Ön tevékenyen hozzájárul környezetünk védelméhez. Lakóhelye önkormányzatától kérjen felvilágosítást az aktuális hulladékgyűjtő telepekkel kapcsolatban. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat is az érvényben lévő előírások betartásával, szortírozva adja le ártalmatlanításra.

6. Megfelelőségi Nyilatkozat: Jochen Hackbarth, mint a SAFETY FIRST cég tulajdonosa-Alarmanlagen e.K., Hochallee 20a, 20149 Hamburg/Deutschland, Telefon +49-40-4550970, Telefax +49-40-4106721, www.safety-first-alarmanlagen.de, jochen.hackbarth@safety-first-alarmanlagen.de ezennel kijelenti, hogy a riasztós ajtókitámasztó terméke, melynek termék száma S54014-1MSP, kielégíti az érvényben lévő vonatkozó európai és nemzeti irányelvek követelményeit.

J. H.

SAFETY FIRST.-Alarmanlagen

Jochen Hackbarth (a.i.d.F. SAFETY FIRST.-Alarmanlagen e.K.), Hamburg, 2011. december 20.

S54014-1MSP-BA122012

www.safety-first-alarmanlagen.de



Minichett

gyártómű

minőség szabvány