

Használati útmutató

FPPS 12-39,6W-OW dugasztápegység

Rend. sz.: 2265890

Rendeltetészerű használat

Ez a termék elektromos készülékek tápellátására alkalmas. Különösen alkalmas dekoratív LED-szalagok vagy LED-fényszalag-berendezések működtetésére, pl. vitrinek, képkeretek vagy tükrök modern közvetlen vagy közvetett megvilágításához. Ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatott fogyasztó áramfelvétele ne lépje túl a tápegység legnagyobb kimenő áramerősségét. A dugasztápegység áramellátása a háztartásokban használatos dugaszoló aljzatról (100-240 V AC, 50/60 Hz) történik. A terméket csak épületen belül, száraz helyiségben szabad használni. A beépített védelem kiterjed a rövidzár és túlterhelés elleni védelemre.

A készülék kizárólag beltéri használatra való. Tehát ne használja a készüléket a szabadban!

A készülék nedvességgel való érintkezését, pl. fürdőszobában feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket az előbbieken leírtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen túlmenően, a szakszerűtlen használat következtében balesetveszély, pl. rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélye alakulhat ki. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a termék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és termékmegnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Hálózati adapter
- Használati útmutató

A használati útmutató legfrissebb változatai

Tölts le a legfrissebb használati útmutatót, amit ezen a linken érhet el: www.conrad.com/downloads oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a honlap útmutatásait.



Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villámszimbólum az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.



Ez a szimbólum igazolja, hogy a termék teljesíti a VI. energiahatékonysági osztály követelményeit.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a Kezelési utasítást és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha Ön figyelmen kívül hagyja a készülék szabályszerű használatára vonatkozó, jelen Kezelési utasításban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésért vagy dologi károkért. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

a) Általános információk

- Ez a termék nem való kisgyermek kezébe. Tartsa távol a kisgyermekektől és a háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja a készüléket a szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemem kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon a termékkel mindig óvatosan. A termék már kisebb rázkódástól, ütéstől vagy akár kisebb magasságból leejtve is károsodhat.
- Működés közben elengedhetetlen a termék megfelelő szellőzése. Ne takarja le a készüléket! Soha ne működtesse a készüléket, ha az asztalterítón vagy szőnyegen van. Ehelyett helyezze az egy stabil, hőálló felületre.
- Közvetlenül a hidegből meleg környezetbe való áthelyezés után nem szabad azonnal csatlakoztatni a készüléket. A kondenzvíz kárt okozhat a készülékben. Várja meg, amíg a készülék felveszi az új környezet hőmérsékletét.
- Győződjön meg róla, hogy nincs rövidre zárva a tápegység kimenete.
- Soha ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt (pl. virágvázát) se a készülékre vagy annak közelébe. Ilyen esetekben ui. nagyon könnyen tűz keletkezhet, vagy életveszélyes áramütés következhet be!
- Mindig úgy vezesse a vezetékét, hogy azokban senki ne botolhasson meg és ne is akadhatson el bennük. Ellenkező esetben személyi sérülés következhet be.
- A készülék elhelyezésekor figyeljen arra, hogy a vezetékét semmi ne nyomja össze, ne törje meg, és éles peremeken se sérüljön meg.



- A következő esetekben a hálózati dugót okvetlenül ki kell húzni a dugaljából:
 - a készülék tisztítása előtt
 - zivatar idején
 - ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy gyártói engedéllyel rendelkező szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vendégszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Csatlakoztatott készülékek

- Vegye figyelembe a termékhez csatlakoztatott készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

Üzembe helyezés és használat



Ügyeljen a helyes polarításra a fogyasztó csatlakoztatásakor. A kábel pozitív csatlakozóját egy fehér szigetelés jelöli.

Ügyeljen arra, hogy a dugasztápegység nyitott kábelvégei mindig megfelelő szigetelőanyaggal legyenek ellátva. Ez a tápegységre vonatkozik, függetlenül attól, hogy fixen telepítve van-e vagy sem.

Mindig húzza ki a hálózati adapter csatlakozóját a konnektorból, mielőtt leválasztja a fogyasztót.

- A LED szalagokon és csíkokon már vannak forrasztási pontok, amelyekhez a tápegység nyitott kábelvégei rögzíthetők. Ügyeljen közben a helyes polarításra. Rögzítést követően gondoskodjon a csatlakozók megfelelő szigeteléséről erre alkalmas szigetelőanyag, pl. szugorcső alkalmazásával.
- Majd a tápegységet dugja be egy háztartási csatlakozójzatba (100 – 240 V/AC, 50/60 Hz).
- Ha nem használja a tápegységet, mindig válassza le az elektromos hálózatról.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le az adaptert a hálózati feszültségről és a fogyasztóról.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más vegyi oldószert, mert ezek a készülékház sérüléséhez és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szomszemes törleruhát.

Hulladékkezelés



Az összes európai piacra szánt elektromos és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A végfelhasználók kötelesek a használt készülékbe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint roncsolásmentesen kivethető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazói törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad cég a következő **ingyenes** leadási lehetőséget biztosítja az Ön számára (bővebb információ az internetoldalunkon található):

- a Conrad szaküzletünkben
- A Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein.

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó a felelős.

Vegye figyelembe, hogy a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak más országokban a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

Műszaki adatok

a) A 2019/1782.sz. EU-Rendelet szerinti adatok

Cím:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Cégyjegyzékszám:	HRB 3896
Típusazonosító	FPPS 12-39,6W-OW
Bemeneti feszültség	100 – 240 V/AC
A bemeneti váltóáram frekvenciája	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	12 V/DC
Kimeneti áram	3,3 A
Kimeneti teljesítmény	39,6 W
Átlagos üzemi hatásfok	88,8 %
Hatékonyság csekély (10 %) terhelés mellett	86,2 %
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül	0,08W

b) Egyéb

Kábelhossz.....1,8 m
 Üzemelési feltételek.....0 ... +35 °C, 20 - 85 % rel.nedv.
 Tárolási feltételek.....-20 ...+50 °C, 10 – 90 % rel. légnedv.
 Méret (Sz x Ma x Mé).....51 x 32 x 88 mm
 Súly:.....275 g