

EZCast Pocket RX & TX Manuale utente

Rev 1.3



Le informazioni sul prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.


Informazioni su EZCast Pocket

Trasmettitore (H-1/ C-1 / BC-1)

Consente di duplicare ciò che viene visualizzato sullo schermo del laptop o del dispositivo mobile, ideale per guardare video, giocare e condividere idee.


*Il modello C-1/BC-1 ha il connettore di tipo C, mentre il modello H-1 ha il connettore HDMI.

* Il modello BC-1 può essere caricato tramite la porta di tipo C.



Ricevitore (R-1)

Visualizza i contenuti trasmessi dal tuo trasmettitore sul grande schermo come HDTV o schermo del proiettore.



Come fare la duplicazione

1 Installare il ricevitore

Utilizzare il connettore Type C per collegare il ricevitore EZCast alla porta HDMI della TV e accenderlo tramite un adattatore di alimentazione indipendente 5V/1A.

2 Plug and play

Collegare EZCast Transmitter alla porta Type C o HDMI del laptop o del dispositivo mobile. Attendere alcuni secondi finché la luce lampeggiante sul trasmettitore non si ferma e inizierà automaticamente la duplicazione.

Quando si utilizza il trasmettitore H-1 (connettore HDMI), utilizzare il connettore Type C per collegarlo a un adattatore di alimentazione indipendente 5V/1A.



3 Arrestare e riavviare la duplicazione

Premere il pulsante di duplicazione / accoppiamento sul trasmettitore per arrestare la duplicazione o riavviare la duplicazione.




Nota: EZCast Transmitter supporta la duplicazione per tutti i laptop inclusi Windows e MacOS e per i dispositivi mobili Android con output DP Alt. Per ripristinare le impostazioni predefinite, premere il pulsante di reset per 5 secondi.

Come accoppiare il trasmettitore con il ricevitore

1 Attivare la modalità di accoppiamento per il ricevitore

- (1) Accendere il ricevitore tramite un adattatore esterno (5V/1A).
- (2) Collegare il ricevitore alla porta HDMI del monitor.
- (3) Premere il pulsante di reset sul ricevitore per 2 secondi. Rilasciare quando lo schermo mostra "Rilasciare il pulsante per accoppiarsi con EZCast".



2 Premere il pulsante di duplicazione / accoppiamento sul trasmettitore

Collegare il trasmettitore al laptop o al dispositivo mobile, quando si utilizza il trasmettitore H-1, assicurarsi di utilizzare il connettore Type C per fornire l'alimentazione. Premere il pulsante di duplicazione / accoppiamento sul trasmettitore per 5 secondi per completare l'accoppiamento mentre lo schermo mostra "Pronto per l'accoppiamento". Dopo l'accoppiamento, inizierà automaticamente la trasmissione.



Nota: ci sono 2 modalità per il pulsante di reset sul ricevitore, a seconda della durata della pressione.

- (1) Premere per 2 secondi: attivare la modalità di accoppiamento per il trasmettitore.
- (2) Premere per 10 secondi: reimpostare il ricevitore ai valori predefiniti.

Aggiornamento OTA

1 Scarica l'app EZCast

(1) Collegare il ricevitore al monitor e utilizzare il connettore Type C per fornire energia.

(2) Scansionare il codice QR con un computer o un telefono cellulare o andare su www.ezcast.com/app per scaricare l'app EZCast.

2 Abilitazione della SSID e della PSK del ricevitore e connessione ad essa

(1) Controllare il monitor per l'SSID e la PSK visualizzate del ricevitore. Se non viene visualizzato, premere il pulsante di reset sul ricevitore per 2 secondi per accendere la modalità di accoppiamento per la visualizzazione.

(2) Collegare il Wi-Fi del telefono cellulare o del computer al ricevitore.

(3) Avviare EZCast, entrare in  e selezionare l'SSID del ricevitore e collegarlo.

(4) Accedere alla pagina delle impostazioni , selezionare Internet e collegare il ricevitore a Internet.

(5) Controllare l'icona  ...  sul monitor e verificare che il ricevitore sia collegato alla rete.



3 Utilizzare l'app EZCast per l'aggiornamento

(1) Assicurarsi che il telefono cellulare o il computer sia collegato allo stesso Wi-Fi del ricevitore.

(2) Avvia EZCast, scegli  e conferma la connessione al ricevitore.

(3) Verificare automaticamente lo stato della versione corrente. Se è disponibile la versione più recente, accettare l'aggiornamento per completare l'aggiornamento del sistema.



Informazioni sul prodotto

Trasmettitore

- Antenna: 1T1R (a bordo)
- Wi-Fi: 5Ghz
- Interfaccia: HDMI o Type-C

Ricevitore

- Antenna: 1T1R (a bordo)
- Wi-Fi: 5Ghz
- Interfaccia: HDMI

MIC 警語

Note: 5G band (W52) indoor use only.

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

FCC statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications to this product not authorized by Apple could void the electromagnetic compatibility (EMC) and wireless compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

RF Exposure Statement(Receiver):

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAR statement (Transmitter):

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The SAR limit set by the FCC is 1.6W/Kg. For body-worn operation, this device has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the device a minimum of 0mm from the body. RF exposure compliance with any body-worn accessory that contains metal was not tested and certified. And use of such body-worn accessory should be avoided. Accessory available in market and must be used to keep use distance 0mm from EUT to body-worn operation.



Website: <https://www.EZCast.com>

YouTube: <https://www.YouTube.com/EZCast>