



NAVODILA ZA UPORABO

Pretvornik SCART/HDMI SpeaKa Professional

Kataloška št.: 98 92 71



SPEAKA
PROFESSIONAL

Kazalo

| | |
|---|---|
| Predvidena uporaba | 2 |
| Vsebina paketa | 2 |
| Varnostni napotki | 2 |
| Priključitev in priprava na uporabo | 3 |
| Ravnanje z izdelkom | 4 |
| Čiščenje | 4 |
| Odstranjevanje | 5 |
| Tehnični podatki | 5 |
| a) Pretvornik SCART/HDMI | 5 |
| b) Vtični napajalnik | 5 |
| Garancijski list | 6 |

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen pretvarjanju analognega SCART AV-signala v AV-signal, ki je združljiv s HDMI-standardom.

Poleg tega je na voljo HDMI-vhod, tako da lahko pretvornik uporabljate tudi kot preklopnik (med SCART-vhodom in HDMI-vhodom).

Analogni in digitalni avdio izhod nudita avdio signal ločeno od AV-signala.

Napajanje poteka s pomočjo priloženega zunanega vtičnega napajalnika.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane. HDMI je registrirana blagovna znamka organizacije HDMI Licensing L.L.C.

Vsebina paketa

- Pretvornik SCART/HDMI
- Vtični napajalnik
- 4 gumijaste nogice
- Navodila za uporabo

Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!



Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Izdelka ne razstavljajte.
- Izdelek ni igrača. Naprave z napajanjem prek električnega omrežja ne sodijo v otroške roke. Iz tega razloga bodite v navzočnosti otrok še posebej previdni. Izdelek uporabljajte tako, da ga otroci ne morejo doseči.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Izdelek je primeren samo za uporabo v suhih, zaprtih prostorih. Celoten izdelek ne sme priti v stik z vlago ali mokroto, prav tako se ga nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami!
Pri vtičnem napajalniku obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara!
- Vtični napajalnik je izdelan v skladu z zaščitnim razredom II. Kot vir napajanja za vtični napajalnik lahko uporabite samo običajno električno vtičnico. Električna vtičnica, na katero priključite vtični napajalnik, mora biti enostavno dostopna.
- Za napajanje pretvornika SCART/HDMI uporabljajte izključno samo priložen vtični napajalnik.
- Vtičnega napajalnika nikoli ne vlecite iz električne vtičnice za kabel. Primite ga za ohišje od strani, nato pa ga izvlecite iz električne vtičnice.
- Če ima vtični napajalnik vidne znake poškodb, se ga ne dotikajte, saj obstaja nevarnost življenjsko nevarnega električnega udara!
Najprej prekinite napajanje ustrezne električne vtičnice, na katero je priključen vtični napajalnik (izključite ustrezno avtomatsko varovalko oz. odvijte varovalko, nato izključite ustrezno FID-stikalo, tako da je električna vtičnica ločena od omrežne napetosti na vseh polih).
Šele nato vtični napajalnik izvlecite iz električne vtičnice. Poškodovan vtični napajalnik odstranite okolju prijazno in ga več ne uporabljajte. Nadomestite ga z vtičnim napajalnikom istega tipa.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.

Priključitev in priprava na uporabo

- Po potrebi na spodnjo stran pretvornika pritrdite priložene 4 gumijaste nogice.
- SCART-vhod („SCART Input“) pretvornika prek SCART-kabla povežite s svojim predvajalnikom, npr. video snemalnikom.
- HDMI-izhod („HDMI Output“) pretvornika povežite z ustreznim vhodom televizorja ali monitorja.
Če so vsi razpoložljivi HDMI-vhodi televizorja/monitorja že zasedeni, lahko eno izmed priključenih naprav priključite na HDMI-vhod („HDMI Input“) pretvornika, saj ima ta vgrajen preklopnik (za preklapljanje kasneje uporabite tipko „CVBS/HD“).

- Avdio signal je na voljo na dveh različnih izhodih.
 - 3,5 mm stereo banana priključek („Audio“), analogni stereo avdio signal, linijski nivo
 - Cinch priključek („Coaxial“), digitalni avdio signal
- Okrogel nizkonapetostni vtič priloženega vtičnega napajalnika povežite z ustreznim priključkom na pretvorniku.
- Vtični napajalnik priključite na električno vtičnico.
- Vključite vse naprave, ki so priključene na pretvornik. Na televizorju/monitorju po potrebi izberite pravilen vhod.
- S tipko „SCART/HD“ lahko preklapljate med HDMI-vhodom („HDMI Input“) in SCART-vhodom („SCART Input“).
Tipka „PAL/NTSC“ je namenjena preklapljanju frekvence slike na HDMI-izhodu (PAL = 50 Hz, NTSC = 60 Hz).
Ločljivost video signala na HDMI-izhodu lahko preklapljate s tipko „720P/1080P“.

Ravnanje z izdelkom

- Izdelek lahko uporabljate samo v suhih, zaprtih prostorih. Izdelek zaščitite pred vlago in mokroto! Obstaja tveganje za življenjsko nevaren električni udar!
- Izdelka nikoli ne začnete uporabljati takoj, ko ste ga prinesli iz hladnega v topel prostor. Kondenzna voda, ki pri tem nastane, lahko uniči izdelek. Poleg tega pri vtičnem napajalniku obstaja tveganje za življenjsko nevaren električni udar!
Počakajte, da bo temperatura izdelka enaka sobni temperaturi, šele nato ga lahko priključite na napajanje in začnete uporabljati. To lahko traja več ur.
- Na mestu postavitve ali pri prevozu izdelka preprečite naslednje neugodne pogoje okolice:
 - mokrota ali previsoka vlažnost zraka,
 - mraz ali vročina, neposredna sončna svetloba,
 - prah ali vnetljivi plini, hlapi ali topila,
 - močne vibracije, trki, udarci,
 - močna magnetna polja, npr. v bližini strojev ali zvočnikov.
- Servisiranje ali popravilo sme izvesti samo specializirana delavnica.
- Pri postavljanju izdelka pazite na to, da kablov ne boste prepognili ali ukleščili.

Čiščenje

Pred čiščenjem izdelka vtični napajalnik izvlecite iz električne vtičnice.

Za čiščenje zadostuje suha, mehka in čista krpa. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, saj lahko s tem povzročite obarvanje izdelka. Pazite, da pri čiščenju ne boste premočno pritiskali na površino, sicer lahko nastanejo praske.

Prah lahko zelo enostavno odstranite z uporabo čistega čopiča z dolgimi ščetinami in sesalnika za prah.

Odstranjevanje



Električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke.



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Tehnični podatki

a) Pretvornik SCART/HDMI

Vhod: 1 x HDMI, 1 x SCART

AV-izhod: 1 x HDMI

Audio izhod: 1 x 3,5 mm banana priključek, stereo signal, linijski nivo
..... 1 x cinch priključek, digitalni

Temperatura okolice: 0 °C do +40 °C

Vlažnost zraka okolice: 20-90 % rel. vl. zraka, brez kondenzacije

Mere (Š x V x G): pribl. 101 x 25 x 102 mm

Teža: pribl. 283 g

b) Vtični napajalnik

Obratovalna napetost: 100-240 V/AC, 50/60 Hz

Izhod: 5 V/DC, 1 A

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2017 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Pretvornik SCART/HDMI SpeaKa Professional**
Kat. št.: **98 92 71**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.