



## NAVODILA ZA UPORABO

# Naprava za zajem HDMI-videoposnetkov na USB 3.1 Lindy 43235

Kataloška št.: 23 61 126



## Kazalo

Uvod .....	2
Vsebina paketa.....	2
Minimalne sistemske zahteve.....	2
Tehnični podatki .....	3
Namestitev.....	3
Uporaba.....	3
Odpravljanje težav.....	4
Varnostni napotki.....	4
Dodatne informacije.....	4
Izjava o skladnosti CE.....	4
Odstranjevanje izdelka.....	5
Garancijski list .....	6

## Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup naprave za zajem HDMI videoposnetkov na USB 3.1. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da zagotavlja brezhibno in zanesljivo delovanje. Njegova prednost je tudi v tem, da lahko koristite brezplačno doživljenjsko tehnično podporo podjetja LINDY. Za zagotovitev pravilne uporabe natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za nadaljnjo rabo.

Ta naprava za zajem HDMI videoposnetkov na USB 3.1 je zasnovana za zajemanje videoposnetkov in zvoka iz katere koli HDMI-izvorne naprave. Zagotavlja zmogljivost snemanja do 1080p pri 60 Hz, kar vam omogoča, da zajamete tudi najmanjše podrobnosti z minimalno zamegljenostjo gibanja in anomalijami zvoka in slike (artefaktiranjem).

## Vsebina paketa

- Naprava za zajem HDMI videoposnetkov na USB 3.1
- Navodila za uporabo

## Minimalne sistemske zahteve

- CPE: Intel i3 Dual Core 2,8 Ghz ali enakovredno AMD CPU
- RAM: 2 GB
- OS: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 ali Mac OS X (10.8) ali novejše

## Tehnični podatki

- USB tip A (3.1 Gen 1 / USB 3.0) 5 Gb/s
- HDMI tip A – 1080p pri 60 FPS (sličic na sekundo), 24 bit, 4:4:4, YUV, RGB
- HDMI prehod zvoka
- Ni podpore za vsebino HDCP
- Združljivo z Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 in Mac OS X 10.8 ali novejšim
- Napajanje preko USB-ja
- Delovna temperatura: 0° C – 45° C (32° F – 113° F)
- Temperatura skladiščenja: -20° C – 60° C (-4° F – 140 °F)
- Vlažnost: 20 – 90 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

## Namestitev

1. Napravo za zajem videoposnetkov priključite na razpoložljivi USB-vhod tipa A na vaši gostiteljski napravi. Zagotovite, da je za HD video zajemanje to vhod USB 3.0 ali novejše.
2. Gonilniki bodo nameščeni samodejno, brez posredovanja uporabnika. Za gostitelje v sistemu Windows 7 za prenos gonilnikov obiščite lokalno spletno stran podjetja Lindy.
3. Priključite HDMI-kabel iz izvirne naprave na vhod na napravi za zajemanje.

Če želite potrditi pravilno namestitev, pojrite v upravitelja naprav s sistemskimi informacijami. Pod krmilnikom univerzalnega serijskega vodila ("Universal Serial Bus Controller") bo navedeno »kompozitna naprava USB« ("USB Composite Device"). To je naprava za zajem videoposnetkov, kar potrjuje, da je bila namestitev uspešna.

## Uporaba

To napravo za zajemanje HDMI videoposnetkov na USB 3.1 lahko uporabljate s številnimi brezplačnimi in vrhunskimi programske paketi za snemanje. Za uporabo preprosto odprite želeno programsko opremo in s seznama razpoložljivih virov izberite »USB video naprava« ("USB Video Device") ali podobno.

Za podporo pri uporabi naprave za zajemanje HDMI videoposnetkov na USB 3.1 s pomočjo programa MS Teams obiščite lokalno spletno stran podjetja Lindy in si oglejte »Priročnik za konfiguracijo ekip« ("Teams Configurator Guide").

## Odpravljanje težav

Operacijski sistem ni zaznal naprave za zajemanje videoposnetkov.

Če v upravitelju strojne opreme ne vidite naprave, potem operacijski sistem ni vzpostavil povezave z napravo. Preverite vse povezave, če namestitev še vedno ne uspe, obiščite lokalno spletno stran podjetja Lindy za najnovejše gonilnike.

Zajem ali predvajanje videoposnetkov je izgubilo okvirje.

Med zajemanjem preverite obremenitev CPE, če je ta previsoka, bo prišlo do grafičnih napak. Če želite to odpraviti, prilagodite nastavitev zajemanja, zlasti glede ločljivosti in/ali stiskanja.

Videoposnetek ni viden.

Preverite, da vir nima zaščite vsebine, kot je HDCP. Ta naprava ne bo dovolila snemanja vsebine, zaščitene pred kopiranjem. Če vsebina ni zaščitena, preverite vse povezave med gostiteljem, napravo za zajemanje in virom.

Ločljivost videoposnetka je nizka.

Preverite, ali uporabljeni USB-vhod podpira pasovno širino 5 Gb/s.

## Varnostni napotki

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## Dodatne informacije

### Izjava o skladnosti CE



Podjetje LINDY izjavlja, da je ta oprema skladna z ustreznimi evropskimi zahtevami CE.

## Odstranjevanje izdelka



### OEEO (Odpadna električna in elektronska oprema), Recikliranje elektronskih izdelkov

Leta 2006 je Evropska unija uvedla predpise (OEEO) za zbiranje in recikliranje vse odpadne električne in elektronske opreme. Električne in elektronske opreme ni več dovoljeno preprosto zavreči. Namesto tega morajo ti izdelki vstopiti v postopek recikliranja.

Vsaka posamezna država članica EU, je predpise OEEO v nacionalno zakonodajo implementirala na nekoliko drugačen način. Upoštevajte svojo nacionalno zakonodajo, ko želite odstraniti kakršne koli električne ali elektronske izdelke.

Odlaganje električnih in elektronskih naprav v koš za gospodinjske odpadke je prepovedano!

Prosimo, upoštevajte, da je treba baterije in akumulatorje odstraniti iz izdelkov, preden jih vrnete v sistem za vračilo, in jih je treba ločeno odstraniti prek sistema za zbiranje in vračanje baterij.

Več podrobnosti lahko dobite pri vaši nacionalni agenciji za recikliranje OEEO.

Proizvajalec:  
LINDY-Elektronik GmbH  
Markircher Str. 20  
68229 Mannheim  
Nemčija

E-pošta: [info@lindy.com](mailto:info@lindy.com)  
Telefon: +49 (0)621 470050  
[lindy.com](http://lindy.com)



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Naprava za zajem HDMI videoposnetkov na USB 3.1 Lindy 43235**  
Kat. št.: **23 61 126**

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

### Prodajalec:

### Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**