



Navodila za uporabo

LED-lučka z lupo, 1160 lm, s sponko za mizo

Št. izdelka 2475773

Predvidena uporaba

Ta svetilka je namenjena osvetljevanju delovnih mest in je opremljena s povečevalnim steklom, ki omogoča povečan pogled na predmete. Za to je treba svetilko s sponko pritrditi na primerno površino (npr. mizo ali delovno mizo).

Naprava je namenjena izključno za notranjo uporabo. Zato je ne uporabljajte na prostem. Nujno se izogibajte stiku z vlago, npr. v kopalnici.

Zaradi varnostnih razlogov in zaradi skladnosti z veljavnimi predpisi izdelka ne smete predelati in/ali spreminjati. Če izdelek uporabljate za namene, ki niso opisani zgoraj, se lahko izdelek poškoduje. Nepravilna uporaba lahko povzroči tudi nevarnosti, kot so kratki stik, požar ali električni udar. Pozorno preberite navodila za uporabo in jih varno shranite. Izdelek posredujete tretjim osebam le skupaj z navodili za uporabo.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske nacionalne in evropske zahteve. Vsa navedena imena podjetij in izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Svetilka
- Napajalni kabel
- namizna sponka
- Navodila za uporabo

Aktualna navodila za uporabo

Najnovejša navodila za uporabo prenesite prek povezave www.conrad.com/downloads ali skenirajte prikazani QR-kodo. Sledite navodilom na spletni strani.



Razlaga simbolov



Simbol s bliskavico v trikotniku opozarja na nevarnosti za vaše zdravje, npr. električni udar.



Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne informacije v tem navodilu za uporabo. Te informacije vedno pozorno preberite.



Simbol puščice opozarja na posebne informacije in priporočila glede uporabe.



Izdelek se sme postaviti in uporabljati le v suhih, zaprtih notranjih prostorih. Izdelek ne sme biti vlažen ali moker, saj obstaja nevarnost za življenje zaradi električnega udara!



Izdelek ustreza zaščitnemu razredu II (okrepljena ali dvojna izolacija / zaščitna izolacija).



Izdelek je primeren za neposredno montažo na površine z običajno vnetljivostjo.

Varnostna navodila



Natančno preberite navodila za uporabo in upoštevajte zlasti varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij za pravilno uporabo, navedenih v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo odgovornosti za posledične telesne poškodbe ali materialno škodo. Poleg tega v takih primerih preneha veljati garancija.

a) Splošna navodila

- Izdelek ni igrača. Hranite ga izven dosega otrok in hišnih živali.
- Embalažnega materiala ne puščajte ležati naokoli. V nasprotnem primeru bi lahko postal nevarna igrača za otroke.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposrednim sončnim sevanjem, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, vlago, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Če varno delovanje ni več mogoče, izključite izdelek iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če izdelek:
 - ima vidne poškodbe,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bil dalj časa shranjen v neugodnih okoljskih pogojih ali
 - je bil izpostavljen znatnim obremenitvam med prevozom.

- Z izdelkom ravnejte vedno previdno. Udarci, trki ali celo padec z majhne višine lahko poškodujejo izdelek.
- Če imate kakršne koli dvome glede delovanja, varnosti ali priključitve naprave, se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, spremembe in popravila naj izvaja izključno strokovnjak oziroma pooblaščen servisna delavnica.
- Če imate še kakšna vprašanja, na katera niste našli odgovora v tem navodilu za uporabo, se obrnite na našo tehnično podporo ali drugo strokovno osebo.

b) Povezane naprave

- Upoštevajte tudi varnostna navodila in navodila za uporabo drugih naprav, ki so povezane s tem izdelkom.

c) LED-lučka

- Pozor, LED-svetloba:
 - Ne glejte neposredno v LED-svetlobo!
 - Ne glejte neposredno v svetlobni žarek niti z optičnimi napravami!

d) Električna varnost

- Nikoli ne razlijte tekočin na električne naprave in ne postavljajte posod, napolnjenih s tekočino, v bližino izdelka. Če je kljub temu tekočina ali tuj predmet zašel v notranjost naprave, izklopite ustrezno vtičnico (npr. izklopite odklopnik) in nato izvlcite napajalni kabel iz vtičnice. Izdelek umaknite iz uporabe in ga odnesite v pooblaščen servisno delavnico.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte takoj po tem, ko ste ga prenesli iz hladnega v toplo okolje. Kondenz, ki nastane pri tem lahko povzroči nepopravljivo poškodbo izdelka. Pri napajalniku obstaja nevarnost smrtno nevarnega električnega udara!
- Zato pred priklopom in zagonom izdelka Najprej se mora ogreti na sobno temperaturo. To lahko v nekaterih primerih traja več ur.

e) Napajalni kabel

- Vtičnica mora biti v bližini naprave in lahko dostopna.
- Napajalnega kabla nikoli ne izvlcite iz vtičnice za kabel. Iz vtičnice ga vedno izvlcite s pomočjo predvidenih ročajev.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, izvlcite napajalni kabel iz vtičnice.
- Zaradi varnosti med nevihto izvlcite napajalni kabel iz vtičnice.
- Poskrbite, da se napajalni kabel ne zatakne, ne upogne, ne poškoduje zaradi ostrih robov ali ni izpostavljen mehanskim obremenitvam. Izogibajte se prekomerni toplotni obremenitvi napajalnega kabla zaradi visokih temperatur ali mraza. Na njem tudi ne izvajajte nobenih sprememb. Če tega ne upoštevate, se lahko napajalni kabel poškoduje. Poškodovan napajalni kabel lahko povzroči smrtni električni udar.
- Če je napajalni kabel poškodovan, se ga ne dotikajte. Najprej izklopite napajanje iz ustrezne vtičnice (npr. prek ustreznega avtomatskega odklopnika) in nato previdno izvlcite vtič iz vtičnice. Izdelka ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom.
- Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati le proizvajalec, servis, ki ga je pooblastil proizvajalec, ali podobno usposobljena oseba, da se preprečijo morebitne nevarnosti.
- Vtičnika za napajanje nikoli ne vstavljajte ali izvlcite z mokrimi rokami.

f) Osebe in izdelek

- Nikoli ne glejte skozi povečevalno steklo v glavi svetilke v svetle svetlobne vire, kot so LED-žarnice ali laserji. Če tega ne upoštevate, lahko pride do poškodb oči.
- Ko svetilko ne uporabljate, stekleno lečo vedno zaščitite pred neposrednim sončnim sevanjem. Če močna sončna svetloba sije skozi povečevalno steklo, lahko to povzroči učinek povečevalnega stekla in sproži požar.
- Na izdelek ali k njemu ne pritrujete nobenih predmetov (npr. dekorativnih elementov).
- Izdelka nikoli ne nameščajte v bližini vnetljivih materialov (npr. zavese, dekorativne tkanine itd.). V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara!
- V komercialnih objektih je treba vedno upoštevati predpise o preprečevanju nesreč, ki jih določa Zveza poklicnih zavarovalnic za električne naprave in opremo.
- V šolah, izobraževalnih ustanovah, delavnicah za hobije in samopomoč mora ravnanje z izdelkom in dodatki vedno nadzorovati usposobljena oseba.
- Spodnji ročaj (6) in zgornji ročaj (7) sta vzmetno obremenjena. Pri razpakiranju in nastavitvi pazite, da si ne stisnete prstov ali rok.

Upravljalni elementi



- 1 pritrdilna vijak
- 2 Priponka
- 3 Prikjučna vtičnica
- 4 Pritrdilni čep svetilke
- 5 Napajalni kabel (ni prikazan)
- 6 Spodnji ročaj
- 7 Zgornje roko
- 8 Zaklep glave svetilke
- 9 Zavarovalni obroč povečevalne leče
- 10 Povečevalno steklo
- 11 Nadzorna plošča svetilke
- 12 LED-obročna svetilka

Montaža



Pritrdilne vijake (1) ne zategujte s silo, saj lahko to povzroči poškodbe pritrdilnega mehanizma (2) in površine, na kateri je pritrjen.

Poskrbite, da ima površina, na katero je pritrjena namizna sponka, vzporedne robove. Namizne sponke ne smete pritrditi na pisalne mize s poševnimi ali koničastimi robovi.

Prepričajte se, da je svetilka varno pritrjena, preden jo spustite.

Upoštevajte, da lahko prijemalne čeljusti prijemalne naprave (2) na občutljivih površinah pustijo sledi ali praske.

a) Pritrditev sponke

- Najprej popustite pritrdilni vijak (1).
- Sedaj potisnite sponko na vodoravno površino.
- Nato ponovno zategnite pritrdilni vijak (1).

b) Povezovanje svetilke z osnovo

- Vstavite pritrdilni čep (4) svetilke v vpenjalno ležišče (3).
- Preden spustite svetilko, skrbno preverite, ali je povezava varna.

Upravljanje



Prepogosto nastavljanje ali prekomerna uporaba sile lahko povzroči poškodbe izdelka.

Med nastavljanjem držite pritrdilni mehanizem (2), da preprečite prevrnitev svetilke.

- Najprej priključite napajalni kabel (5) v ustrezno vtičnico.
- Sedaj sprostite zaporo (8) glave svetilke.
- Nato nastavite glavo svetilke v željeno lego.
- Nato ponovno zategnite zaporo (8) glave svetilke.

a) Upravljalni elementi svetilke

tipka	Funkcija
	Vklop/izklop.
	Povečanje svetlosti.
	Zmanjšanje svetlosti.

b) Odstranjevanje/zamenjava povečevalne leče



Pred poskusom odstranitve ali zamenjave povečevalne leče vedno odklopite svetilko iz električnega omrežja.



Da bi preprečili poškodbe, se vedno prepričajte, da je pritrdilni obroč (9) povečevalnega stekla trdno nameščen in da je povečevalno steklo (10) pravilno pritrjeno na svojem mestu.

- Da bi lahko odstranili povečevalno steklo (10), morate najprej zavrteti pripadajoči varovalni obroč (9) v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Sedaj previdno odstranite povečevalno steklo (10).
- Nato zavrtite pritrdilni obroč (9) v smeri urinega kazalca, da povečevalno steklo (10) ponovno varno pritrdite.

Vzdrževanje in čiščenje

- Pred kakršnim koli čiščenjem vedno odklopite izdelek iz električnega omrežja.
- Odsvojite ohlapne delce umazanije s pihalnikom za prah ali podobnim pripomočkom.
- Za čiščenje povečevalne leče je še posebej primerna krpica za čiščenje očal. Alternativno lahko uporabite tudi suho, čisto, mehko krpo brez vlaken ali krtačko za prah. Po potrebi lahko krpo navlažite z malo mlačne

Navlažite s vodo.

- Pri čiščenju povečevalne leče čistila ne nanašajte neposredno na steklo. Čistilo vedno najprej nanesite na krpo.
- Izogibajte se pretiranemu čiščenju in prekomernemu pritisku na ohišje in povečevalno steklo.
- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil, alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko poškodujejo ohišje ali vplivajo na pravilno delovanje izdelka.

Odstranjevanje



Elektronske naprave so surovine in ne sodijo v gospodinjske odpadke. Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami. S tem izpolnjujete zakonske obveznosti in prispevate k varstvu okolja.

Tehnični podatki

Delovna napetost	220 – 240 V/AC, maks. 12 W
Zaščitni razred	II
Material leč	Steklo
Velikost leče	ø178 mm
Povečava	,75x
LED	72 kosov (SMD)
Barvna temperatura LED-ov	6500 K (hladna bela)
Svetlobni tok	pribl. 1160 lm
Življenjska doba LED-diod	20.000 ur
Širina odprtine sponke	4–65 mm
Pogoji delovanja/skladiščenja	od –10 do +40 °C, 0–85 % relativna vlažnost zraka (brez kondenzacije)
Dimenzije (Š x V x G)	pribl. 26 x 120 x 4,6 cm
Dolžina kabla	pribl. 1,6 m
Teža	3 kg

To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Vse pravice, vključno s pravico do prevajanja, so pridržane. Za kakršno koli reprodukcijo, npr. fotokopiranje, mikrofilmiranje ali vnos v elektronske podatkovne sisteme, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatis, tudi delni, je prepovedan. Publikacija ustreza stanju tehnike ob tiskanju.

Avtorske pravice 2021 pripadajo podjetju Conrad Electronic SE.

*2475773_v2_1121_02_dh_de

