

a/b-Schaltmodul

Schaltmodul zur Ansteuerung von Klingel-, Türöffner- und Lichtsystemen über die 2-adrige a/b-Leitung, für TFS-Dialog 200/300 und TFS-Universal plus.

- Sechs a/b-Schaltmodule an einem TFS-Dialog 200/300 oder TFS-Universal a/b einsetzbar, trotzdem nur eine einzige zweiadrige Leitung erforderlich
- Jede Taste kann ein oder mehrere Schaltmodule steuern, Zuordnung wählbar



Möchten Sie mit Betätigung einer (Klingel)taste gleichzeitig Leuchten einschalten, Ihre vorhandene Türklingel ansteuern oder Ihr Einbruchmeldesystem über den Besucher an der Tür informieren, dann benötigen Sie zusätzliche Schaltkontakte.

Auerswald bietet als exklusive Anschaltmöglichkeit a/b-Schaltmodule, die einfach an beliebiger Stelle auf die Signalleitung zwischen Türsprechsystem und Telefonanlage geschaltet werden und bei Betätigung einer Taste den Schaltvorgang auslösen.

Technische Daten

- **Betriebsspannung:** 8 V – 18 V AC, über Klingeltrafo
- **Kontaktbelastbarkeit:** 1 A
- **Schaltfrequenz:** 6 Kanäle im Bereich 20 – 50 kHz, 100 mV
- **Reichweite:** 200 m
- **Abmessungen** (B x H x T): 45 mm x 35 mm x 10 mm
- **Gewicht:** ca. 30 g
- **Sicherheit:** CE.

Lieferumfang

- a/b-Schaltmodul
- Widerstand (bei Ansteuerung eines elektronischen Gong)

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** a/b-Schaltmodul
- **Artikelnummer:** 90638
- **EAN-Code:** 4019377906385

Copyright © 2013 Auerswald GmbH & Co. KG
Version 1.0 - Technische Änderungen vorbehalten