



Produktdetails

ABL/S 2.1

ABL/S2.1 Applikationsbaustein Logik, REG



Allgemeine Informationen	
Typ	ABL/S 2.1
Bestellnummer	2CDG110073R0011
EAN	4016779652643
Beschreibung	ABL/S2.1 Applikationsbaustein Logik, REG
Langbeschreibung	Ermöglicht die Erstellung umfangreicher Logikfunktionen durch die Kombination verschiedener Logik- und Zeitgatter auf einer grafischen Bedienoberfläche als Plug-in ab ETS3. Es wird keine zusätzliche Software benötigt. Es stehen 50 logische Funktionen (AND, OR und 1ausN), 50 uni- und bidirektionale Tore, 30 Zeitglieder (Ein-/Ausschaltverzögerung, Impulsdauer und Treppenlichtfunktion), 10 Vergleiche, 200 Arbeitsblätter, 250 Merker und 254 Ein-/Ausgänge zur Verfügung. Kopieren und Einfügen von Elementen ist direkt in der ETS Bedienoberfläche möglich.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CDG941030P0004
Montageart	DIN-Schiene

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	2CDC509037D0201
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Nein
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten	
Spannungsbereich	KNX
Verlustleistung	0.3 W

Design	
Farbe	lichtgrau

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	2
Breite	36 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.5 mm
Gewicht	0.1 kg
Maßzeichnung	2CDC072025F0017

Material Compliance	
RoHS Information	2CDK509046D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CDK509046D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0014

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000676 - Bussystem-Logikbaustein

eClass	V11.0 : 27143103
UNSPSC	32151705
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3567 >> PLC function/technology module
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Steuerung, Logik und Zeit → Logik und Applikationsbausteine

