



G3134

### Überspannungsschutzmodul Typ 3 mit Klemmtechnik halogenfrei frontrastend

Überspannungsschutzmodul Typ 3 mit Klemmtechnik halogenfrei frontrastend  
Überspannungsschutzmodul ÜSM Typ 3 mit Geräteinbaudose zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit Rahmenblende universal, optische Mehrfachanzeige rot/grün, programmierbare Akustikfunktion.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : G3134

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### Technische Merkmale

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11     | 3/ D/ T3                         |
| Montageart                                | Brüstungskanal                   |
| Restspannung                              | symm./asymm.(PE) <1,2 kV/ <650 V |
| Montageart                                | Gerastet                         |
| Nennspannung                              | 230 V                            |
| Nennstrom                                 | 16 A                             |
| Nennableitstossstrom                      | 1.5 kA                           |
| Wirkungsbereich                           | max 5 m vom Modul                |
| Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1     | 255 V                            |
| Schutzpegel Up L-PE/N-PE IEC61643-11      | 1250 V                           |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0,5 - 2,5mm <sup>2</sup>         |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0,5 - 2,5mm <sup>2</sup>         |
| Polanzahl                                 | 1 P                              |
| Farbe                                     | reinweiß                         |
| RAL Farbnummer                            | 9010                             |
| Halogenfrei                               | Ja                               |
| Mit Fernmeldekontakt                      | Nein                             |
| Signalgeber                               | Sirene und Blitzlicht            |