Výtah z online katalogu

PLC-BSC-230UC/21-21

Obj.č.:: 2967044

Obrázek ukazuje variantu PLC-BSC-120UC/21-21/SO46



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967044

14 mm svornicové základny PLC se šroubovou přípojkou, vstupní napětí 230 V AC/DC (neosazeno mechanickým nebo optoelektrickým relé)

H Š V

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 14.02.2006

Údaje	
EAN	4 017918 156480
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,05582 kg

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Vstupní data

Vstupní jmenovité napětí U_N	230 V AC/DC
ukazatel stavu	LED

Výstupní data

Možnosti osazení	Miniaturní relé REL-MR-110DC/21-21AU, REL-MR-110DC/21-21

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

Obecná data

Šířka	14 mm
Výška	80 mm
Hloubka	94 mm
Barva	zelená
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 55 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 85 °C
Provozní režim	100 % ED
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupu

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: cULus Recognized, GOST, GL

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
Relé		
2961202	REL-MR-110DC/21-21	Zásuvné miniaturní relé, výkonový kontakt, 2 přepínací kontakt, vstupní napětí 110 V DC
2961228	REL-MR-110DC/21-21AU	Zásuvné miniaturní relé, víceřadý kontakt, 2 přepínací kontakt, vstupní napětí 110 V DC

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.