


Klappstecker/Federstecker/Splinte

~DIN 11023

Klappstecker ("Klappsplinte")
leichte Ausführung



* Angabe: Wellenende bis
Bohrungsmittelpunkt

Maße	4,5	6	8	10
c	34	41	41	41
f	3	3,4	3,4	3,4
l	42	42	42	42
für Wellen $\varnothing_{\max}$	32	32	32	32
für Bohrung $\varnothing$	4,5	6	8	10
Bohrungslage*	8,5	10	12	14