



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Artikelbeschreibung

Das WAGO-USB-Kommunikationskabel ermöglicht die Verbindung zwischen einem PC (Notebook) und der Service-Schnittstelle der Messumformer Serie 857, (JUMPFLEX[®]) sowie der Konfigurationsschnittstelle der WAGO-I/O-Feldbuskoppler/-controller.

Achtung!

Die Nutzung des WAGO-USB-Kommunikationskabel 759-923

ist in Verbindung mit einigen programmierbaren Feldbuscontrollern

erst ab einer bestimmten Firmware-Version möglich:

750-841 ab Firmware-Version 12

750-872/0020-0000 ab Firmware-Version 2

Daten

Technische Daten

Anschlussausführung	4-polige Stiftleiste - USB Typ A Stecker
Polzahl	4
Leitungslänge	5 m
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP (ab SP3) Windows 7

Geometrische Daten

Breite	15 mm / 0.591 inch
Höhe	50 mm / 1.97 inch
Tiefe	19 mm / 0.748 inch

Mechanische Daten

Gewicht	114.3 g
---------	---------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... 70 °C
Schutzart	IP20
EMV-Störfestigkeit	gemäß EN 61000-4-3, EN 61000-4-6
EMV-Störaussendung	gemäß EN 55022

Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454765200
Zolltarifnummer	85444290900
Produktgruppe	15 (I/O-System)
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
eCl@ss 8.0	27-24-92-05
ETIM 6.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

750-923/000-001 IO, Zubehoer	Jan 22, 2016	DOC 26,1 kB	Download
---------------------------------	--------------	----------------	----------

Tutorial

IP-Adresse des PFC mit Ethernet Settings vergeben	3.0	MP4	Download
In diesem Video zeigen wir, wie Sie die IP Adresse mit Ethernet Settings vergeben können. Inhalt: 00:27 – Kapitel #1 Software & Treiber herunterladen und installieren; 00:55 – Kapitel #2 Ethernet Settings öffnen; 01:10 – Kapitel #3 Serielle Verbindung herstellen; 01:34 – Kapitel #4 IP-Adresse setzen; 02:10 – Kapitel #5 IP-Adresse überprüfen	Jan 23, 2018	88,4 MB	

Systembeschreibung



I/O-System – Serie 750/753 Allgemeine Produktinformationen

May 29, 2018

PDF
1,6 MB

Download

Gerätedateien

Gerätetreiber

WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857

6.5.3.0
Sep 10, 2014

ZIP
4,8 MB

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.