

Lichtmessgerät| **Testboy 333** | Digitales Luxmeter

Das Testboy TV 333 ist ein digitales Luxmeter in einem handlichen und robusten Kunststoffgehäuse. Das 18mm hohe und kontrastreiche LC-Display ermöglicht ein schnelles, sicheres und genaues Ablesen der ermittelten Lichtstärke. Der Messbereich erstreckt sich von 0 - 100.000 Lux. Durch den Einsatz einer Silizium-Fotodiode hinter einem großen Difuser, welche mittels eines Spiralkabels am Gerät angebracht ist, lässt sich uneingeschränkt aus allen Positionen die Lichtstärke messen.

Ausstattung:

- | frei beweglicher Sensor mit Spiralkabel
- | abnehmbarer Sensorschutz

Das digitale Luxmeter Testboy TV 333 ist ein hochgenaues Messgerät zur punktgenauen Feststellung der Beleuchtungsstärke und des Lichteinfalls auf eine bestimmte Fläche. Die Messung erfolgt über ein Fotoelement, das Messergebnis wird in vier Messbereichen auf dem LC-Display angezeigt. Ob beim Messen in Konferenzräumen, Klassenzimmern, Büros oder öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, das Testboy TV 333 garantiert ein sicheres und angenehmes Arbeiten. Durch die schnelle und präzise Messung kann direkt vor Ort eventuell notwendige Maßnahmen entschieden werden.

Ihre Vorteile:

- | 5 Jahre Herstellergarantie
- | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Spezifikationen

Technische Daten

	Testboy TV 333
Anzeige	18mm hohes LC-Display
Messbereiche	0 - 100000 Lux
Messrate	0,4s
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)
Überlaufanzeige	"1" Display
Stromversorgung	1 x 9V
Abmessungen	130 x 72 x 30mm
Gewicht	40g

