

0044251 AB/SAT-Prioritätsschalter



- zum Umschalten zwischen zwei SAT-Receivern auf ein LNB, kein lästiges Umstöpseln
- massives Vollmetallgehäuse zum Schutz vor äußeren Einflüssen
- ermöglicht gleichzeitigen Anschluss von 2 Satelliten-Receivern (z.B. eingebauter SAT-Receiver im TV und externer Festplattenreceiver) an einem Koax-Kabel
- es kann aber immer nur ein Receiver aktiv sein, dabei hat der Receiver an Ausgang A immer Vorrang vor Ausgang B
- Beispiel: An Ausgang A ist ein Festplattenreceiver angeschlossen und eingeschaltet, somit ist Eingang B ohne Signal. Wird der Festplattenreceiver (Ausgang A) ausgeschaltet, ist der Receiver an Ausgang B aktiv.
- ideal für HDTV

- Technische Eigenschaften:
- Ausgänge: F-Kupplung
 - Eingang: F-Kupplung
 - Entkoppelung (min.): 20 dB
 - Max. Fernspeisestrom: 500 mA
 - Impedanz: 75

Technische Daten:

- Frequenzbereich: 950- 2300 MHz
- 2x A/B F- Eingangsbuchsen für die Receiver
- 1x F- Anschlussbuchse für das LNB
- Impedanz: 75 Ohm
- Entkopplung: >20 dB
- Anschlussdämpfung: 4,5dB+/-0,5 dB
- max. Spannung 18VDC/500 mA
- max. Stromverbrauch: 18 VDC/35mA