

Bedienungsanleitung für MetaWatch STRATA und FRAME

(für Modelle SW12-1 & SW12-2)

Vielen Dank, dass Sie eine Meta Smartwatch gekauft haben! Auf dieser Seite finden Sie einen Schnelleinstieg zur Benutzung der MetaWatch mit Ihrem Smartphone.

Sie können davon ausgehen, dass die MetaWatch App und Firmware regelmäßig aktualisiert werden. Unsere Welt verändert sich ständig und Ihre MetaWatch wird sich an Ihre Umwelt anpassen. Damit meinen wir die Entwicklung von zusätzlichen Widgets, die neue Services anbieten und Ihnen das Leben leichter machen.

Um die Firmware Ihrer MetaWatch zu aktualisieren klicken Sie bitte [hier](#) (aktuelle Version ist 1.5.1).

1. Schnelleinstieg - LOS GEHTS!



Schritt 1 - Nehmen Sie MetaWatch aus dem Karton

- Laden Sie die Uhr mit dem beiliegenden Lade-Clip in Verbindung mit dem USB-Kabel auf.

Schritt 2 - Installieren Sie die MetaWatch App

- Laden und installieren Sie die kostenlose MetaWatch App aus dem Internet
- Für Apple iPhone Geräte finden Sie die App im [Apple App Store](#)
- Für Android Geräte finden Sie die App im [Google Play Store](#)

Schritt 3 - Verbindung mit dem Smartphone herstellen

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth in den Allgemeinen Einstellungen Ihres Smartphones und bei der MetaWatch angeschaltet ist (zum Einstellungsmenü der MetaWatch gelangen Sie über den Knopf unten rechts an der Uhr).
- Sie müssen Ihr Smartphone nicht auf "entdeckbar" oder ähnliches stellen, nur die Bluetooth Funktion muss angeschaltet sein.
- Nur für iOS: Wählen Sie die MetaWatch aus der Bluetooth-Liste verfügbarer Geräte aus und klicken im erscheinenden Dialogfenster auf "Koppeln" bzw. "Pair".
- Nur für Android: Öffnen Sie die MetaWatch App und wählen die Uhr aus der Bluetooth-Liste verfügbarer Geräte aus - der Name der Uhr ist "MetaWatch SW12". Bei Aufforderung geben Sie den Kopplungscode wie folgt ein: 0000
- Die Verbindung zwischen dem Smartphone und der Uhr sollte jetzt erfolgreich hergestellt worden sein.

Schritt 4 - Konfigurieren der Einstellungen Ihrer MetaWatch mit der Smartphone-App

- Öffnen Sie die App, um Informationen mithilfe einer Reihe verschiedener Widgets auf den vier verfügbaren Seiten der MetaWatch zu platzieren sowie um Benachrichtigungen an Ihre Wünsche anzupassen. Alle Push-Nachrichten aus Ihrem Home- bzw. Lock-Screen werden auf der MetaWatch alarmiert. Nachdem eine Push-Nachricht angezeigt wurde können Sie einzelne App-Benachrichtigungen über die MetaWatch deaktivieren.

Tipps:

- Um die Uhr zu resetten - drücken und halten Sie den LED Lichtknopf (oben links an der Uhr - Knopf F) bis die Uhr neu startet.
- Um die Werkseinstellungen Ihrer Uhr wieder herzustellen und die bekannte Verbindung zu Ihrem Smartphone zu löschen, drücken und halten Sie sowohl den mittleren rechten (Knopf B) als auch linken Knopf (Knopf E) gleichzeitig gedrückt bis die Uhr neu startet.
- Sollten Sie ausnahmsweise nicht imstande sein, die MetaWatch mit dem Smartphone zu verbinden, probieren Sie zunächst, die Uhr durch Drücken und Halten des des F-Knopfs oben links an der Uhr neu zu starten. Erst dann empfehlen wir, die Uhr wie hier beschrieben auf ihre Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Für weitere Details lesen Sie die vollständige **Bedienungsanleitung** weiter unten.

2 Bedienungsanleitung für MetaWatch STRATA and FRAME

Diese Anleitung gilt für STRATA und FRAME Modelle der SW12-x Serie.

Vielen Dank, dass Sie eine MetaWatch gekauft haben. Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, Ihre MetaWatch richtig kennenzulernen und zu benutzen.

Im Lieferumfang der MetaWatch STRATA oder FRAME Smartwatch sind folgende Artikel enthalten:

- eine Uhr
- ein Lade-Clip (dient auch zur Firmwareaktualisierung)
- ein Mikro-USB-Kabel

Los gehts!

3 Erste Schritte

3.1 Akku aufladen

Ihre MetaWatch Smartwatch wird mit einem Clip geliefert, der zum Anbringen an die Uhr wie eine Klammer am Ende des Clips nahe des USB-Anschlusses aufgedrückt wird. Auf der Rückseite der Uhr befindet sich ein Bereich mit Anschlussstiften, auf den Sie diesen Clip anbringen. Der Clip sollte die Uhr fest und sicher umklammern, d.h. sowohl Ober- als auch Unterkante des Clips sollten plan auf der Uhr anliegen.

Verbinden Sie den Clip wie vorstehend beschrieben mit der Uhr, bringen Sie das Mirko USB Kabel an (im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie dieses an eine USB-Stromquelle an. Sowie der Clip unter Strom steht schaltet sich das integrierte LED Licht an. Die Uhr kann während des Betriebs aufgeladen werden.

Über den Mikro USB Anschluss und das USB Kabel des Lade-Clips können Sie die Uhr mithilfe einer 5V AC/DC Stromquelle aufladen, z.B. über den Apple iPhone Stromadapter oder Ihren PC/Mac. Die meisten Ladekabel und Adapter für Mobiltelefone arbeiten mit USB-Anschluss und 5V DC Ausgangsspannung. Solche Adapter sollten daher imstande sein, Ihre Uhr aufzuladen. Wenn Sie die Uhr so wie hier beschrieben mit Ihrem PC verbinden, können Sie sogar die Firmware der MetaWatch auf die neueste Version aktualisieren.

Schließen Sie die MetaWatch zum Aufladen an, bis der Akku vollständig geladen wurde: dies kann bei der ersten Aufladung bis zu vier Stunden Zeit in Anspruch nehmen. Sofern Ihre Uhr bei leerem Akku in den Ladezustand versetzt wird, sollte die MetaWatch sofort nach dem Verbinden

mit einer Stromquelle anspringen. Gleichfalls wird sie sich bei zu geringem Akkustand sofort wieder ausschalten, bis der Akku ausreichend für die Eigenstromversorgung der Uhr aufgeladen wurde. Der Ladezustand und -status des Akkus wird über ein Symbol auf dem Display angezeigt. Die Anzeige erfolgt um ein paar Sekunden zeitverzögert.

3.2 Firmware Version

Je nach Ihrer aktuellen Firmware Version können die nachstehenden Hinweise leicht abweichen.

3.3 Bedienknöpfe

Die Bedienknöpfe der Uhr sind mit den Buchstaben A bis F im Uhrzeigersinn beginnend oben rechts (2 Uhr Position) benannt. Die Funktion der Bedienknöpfe hängt vom Menü ab, da einige Knöpfe mehrere Funktionen erfüllen. Dazu erfolgen später nähere Angaben.

3.4 Erstbetrieb und Einstellungen der Uhr

Ihre Uhr sollte wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben aufgeladen worden sein. Sollte dies nicht der Fall sein überprüfen Sie bitte den Abschnitt Problemlösung auf dieser Seite.

Nachdem die Uhr zum ersten Mal in Betrieb genommen wurde ist sie für den Verbindungsaufbau mit Ihrem iPhone, Android oder anderem unterstützten Smartphone bzw. Endgerät bereit.

Bevor Sie Ihre Uhr mit dem Gerät verbinden können Sie Ihre MetaWatch bereits als bloße Uhr benutzen. Verwenden Sie zum Einstellen der Uhrzeit die unten angezeigten Bedienknöpfe, sofern Sie die Uhr noch nicht mit einem anderen Smartphone oder Tabletcomputer verbinden möchten. Die Uhr wird ab sofort die Zeit für Sie messen.

Nach einiger Zeit ohne Verbindungsversuch zu einem Bluetooth-Endgerät schaltet sich das Bluetoothmodul in der MetaWatch automatisch ab, um Strom zu sparen.

Über das Menü kann das Bluetoothmodul wieder eingeschaltet werden. Springen Sie jetzt zum Abschnitt [Menü](#), um mehr zu erfahren.

Nach Inbetriebnahme der Uhr und erfolgreichem Verbindungsaufbau sollte das Display folgendes anzeigen:

[Image here]

4 Kopplung und Verbindung mit dem Smartphone

Stellen Sie zunächst sicher, dass die Bluetoothfunktion in den Einstellungen Ihres Smartphones bzw. Tabletcomputers aktiviert ist.

4.1 iPhone & iPad

Laden und installieren Sie sich die MetaWatch App für iOS aus iTunes bzw. dem [Apple App Store](#).

Stellen Sie sicher, dass das Bluetoothmodul Ihrer MetaWatch sowie die Bluetoothfunktion in den Allgemeinen Einstellungen des iPhones aktiviert sind, bevor Sie fortfahren.

Öffnen Sie die MetaWatch App und klicken Sie auf "Connect"

Die MetaWatch App sucht und verbindet sich nun automatisch mit Ihrer Uhr. Die MetaWatch wird sich die Verbindung zu Ihrem Gerät merken, sodass sie keine Verbindung zu anderen Geräten erlaubt. Die Standard-Widgets werden auf dem Display der Uhr angezeigt.

Als nächstes müssen Sie noch den HOME Button des iPhones oder iPads drücken und zu den Allgemeinen Einstellungen wechseln. Wählen Sie "Bluetooth" aus; unter "Geräte" wird Ihr iPhone oder iPad jetzt alle Bluetooth-Geräte in Ihrer Nähe suchen. Sobald "MetaWatch" erscheint wählen Sie dieses Gerät durch Klicken aus. Nach Aufforderung geben Sie den Kopplungscode wie folgt ein: 0000.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, klicken Sie auf den weiß-blauen Pfeil rechts von dem Gerät "Metawatch". Dies aktiviert die Anruflbenachrichtigung (Caller ID). Durch Klicken auf den Pfeil hat sich ein Untermenü geöffnet. Schalten Sie hier "Mitteilungen einblenden" an, um die iMessage-Benachrichtigung zu aktivieren. Wir hoffen, diesen Setup in Zukunft abkürzen zu können, aber nach heutigem Stand ist dies die einzige Möglichkeit, Apps, Anrufe und Nachrichten gleichzeitig zu erhalten.

Jetzt ist Ihre MetaWatch mit dem Smartphone verbunden!

4.2 Android

Laden und installieren Sie sich die MetaWatch Manager App für Android aus dem [Google Play Store](#). Sofern Sie noch eine vorige Version der MetaWatch App installiert hatten entfernen Sie diese vor Installation der neuen App.

Stellen Sie sicher, dass das Bluetoothmodul Ihrer MetaWatch sowie die Bluetoothfunktion in den Allgemeinen Einstellungen des iPhones aktiviert sind, bevor Sie fortfahren.

Öffnen Sie die MetaWatch App und klicken Sie auf "Connect"

Eine Liste verfügbarer Bluetooth-Geräte wird jetzt angezeigt. Wenn Sie die Uhr nicht sehen klicken Sie bitte als erstes auf "Scan for devices", um die Uhr auszuwählen.

Wählen Sie die MetaWatch aus der Bluetooth-Liste verfügbarer Geräte aus - der Name der Uhr ist "MetaWatch SW12".

Sofern die MetaWatch Uhr zum ersten Mal mit dem Gerät verbunden wird erhalten Sie eine Koppelanfrage. Diese wird via Pop-Up Menü oder in den Benachrichtigungen visualisiert. Zum Koppeln der MetaWatch mit dem Gerät geben Sie den Code "0000" ohne Anführungszeichen an. Die Kopplung sollte jetzt abgeschlossen sein, sodass die MetaWatch App die Verbindung erfolgreich mit der Uhr aufbauen kann.

Das war's schon!

MetaWatch Manager Community Edition + Executive Assistant Plus

Wer eine Alternative zur normalen MetaWatch Manager App für Android sucht, kann die inoffizielle MetaWatch Manager Community Edition ausprobieren, die über weitere Widgets verfügt. Diese ist ebenfalls im [Play Store](#) verfügbar. Eine weitere Möglichkeit, diverse Informationen wie z.B. Emails verschiedener Konten auf der MetaWatch angezeigt zu bekommen, bietet [Executive Assistant Plus](#).

Da diese Apps jedoch nicht vom Hersteller der MetaWatch angeboten werden, können wir für die Nutzung dieser Apps leider keinen Support bieten. Bitte wenden Sie sich bei Problemen mit diesen inoffiziellen Apps an den jeweiligen Anbieter.

5 Benutzung im Alltag

5.1 Widgets

Widgets sind kleine Applikationen innerhalb der MetaWatch App, die relevante Informationen für Sie auf dem Ziffernblatt der Uhr ausliefern. Das Ziffernblatt ist in vier Bereiche unterteilt, die je nach Größe von einem oder mehreren Widgets belegt werden können. In der MetaWatch App haben Sie die Möglichkeit, die verfügbaren Widgets frei auf dem Ziffernblatt zu platzieren und die Einstellungen eines Widgets anzupassen. Klicken Sie zum Platzieren von Widgets in der App einfach auf ein freies + Symbol, um die Liste verfügbarer Widgets aufzurufen und ein Widget Ihrer Wahl auf dem Ziffernblatt einzufügen. Die Aktualisierung der Widgets auf der MetaWatch erfolgt mit ein paar Sekunden Zeitverzögerung, wenn die Uhr mit dem Smartphone verbunden ist. Zum Umplatzieren eines Widgets halten Sie es länger gedrückt und verschieben es direkt über die App.

Sowohl die Uhrzeit in mehreren Designs als auch verschieden große Kalender-, Wetter- und Aktienkurswidgets stehen zur freien Auswahl, wobei insgesamt vier Seiten für das Platzieren dieser Widgets zur Verfügung stehen, über die Sie mit dem Bedienknopf B auf der Uhr blättern können.

5.2 Benachrichtigungen

Eingehende Benachrichtigungen werden auf dem gesamten Display angezeigt, um sie einfacher ablesen zu können. Mithilfe des Bedienknopfes A können Sie die Benachrichtigung schließen; alternativ wird die Benachrichtigung nach einem kurzen Moment automatisch ausgeblendet und das Display zeigt wieder die von Ihnen angepassten Widgets an. Auf diese Weise werden bspw. Termine aus Ihrem Kalender, iMessages und SMS sowie Anruftenachrichtigungen dargestellt.

5.3 Musik

Im Musikmodus wird der Name des aktuellen Songs sowie der Name des Interpreten auf der Uhr angezeigt. Mit Hilfe der Knöpfe der Uhr kann die Musikwiedergabe gesteuert werden (Lautstärke +/-, Pause/Play, Nächstes Lied)

5.4 Systembenachrichtigungen

Die Ziffernblatt-Widgets informieren Sie über wichtige aktuelle Beeinträchtigungen der Uhr, wie z.B. einen niedrigen Batterieladestand, ausgeschaltetes Bluetooth oder einen Abbruch der Verbindung zum Smartphone. Die entsprechenden Symbole sollen Sie permanent darauf aufmerksam machen, dass eine Warnung vom System vorliegt und die Funktionalität eingeschränkt ist.

5.5 Statusanzeige

Der Statusanzeige können Sie detaillierte Informationen über Ihre Uhr entnehmen. Es wird angezeigt, ob Bluetooth derzeit aktiv ist (AN / AUS) und ob eine Verbindung zum Smartphone besteht (AN / AUS / Warnung).

Desweiteren werden der genaue Akkuladestand der Uhr, die Software- (SW) und Hardware- (HW) versionen sowie die Seriennummer der Uhr hier ebenfalls angezeigt.

6 Das Menü der Uhr

Das Menü der Uhr erlaubt Ihnen direkten Zugriff auf die wichtigsten Einstellungen der Uhr ohne den Umweg über die MetaWatch App. Jedes Symbol steht für eine Funktion der Uhr und kann entweder an- oder ausgeschaltet sein. Bei den meisten dieser Einstellungen wird durch einen Haken bzw. ein "X" angezeigt, ob die Funktion aktiv bzw. inaktiv ist. Die einzelnen Funktionen lassen sich durch Drücken des daneben gelegenen Knopfes auf der Uhr aktivieren/deaktivieren. Sie können den neuen Zustand der Einstellung dann am geänderten Symbol erkennen. Alle Änderungen im Menü werden sofort übernommen - es ist nicht notwendig, diese manuell zu "speichern".

6.1 Bluetooth AN / AUS (Knopf A)

Dieses Symbol zeigt den aktuellen Bluetooth-Status an. Das Symbol kann entweder AUS (X), LADE (Box), oder AN (Haken)

Beim anschalten von Bluetooth, ist kurzzeitig der "Lade"-Zustand für einen kurzen Zeitraum aktiv. Beim Ausschalten wird der Bluetooth-Status sofort auf AUS gewechselt.

6.2 Sekunden AN / AUS (Knopf B)

Wenn diese Einstellung AUS ist, wird die Zeit in Stunden und Minuten angegeben. Dies ist der Standard und die batteriesparendere Einstellung. Wenn diese Option angeschaltet ist, werden Stunden, Minuten und Sekunden innerhalb des Ziffernblattes angezeigt.

Wenn Sekunden aktiviert sind, muss das Display jede Sekunde einmal aktualisiert werden, was die Akkulaufzeit der Uhr reduziert.

Hinweis: je nach gewähltem Design kann Ihr Ziffernblatt-Widget evtl. unabhängig von dieser Einstellung keine Sekunden anzeigen.

6.3 Menü verlassen (Knopf C)

Verlässt das Menü und kehrt zurück zur Widget-Ansicht.

6.4 Alarm bei Verbindungsverlust AN / AUS (Knopf D)

Wenn AN (Standard), wird Ihre Uhr Sie durch Vibration darauf aufmerksam machen, wenn Ihr Smartphone zu weit von der Uhr entfernt und dadurch die Verbindung verloren gegangen ist. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie Ihr Smartphone versehentlich liegen gelassen haben und hilft Ihnen, stets über den aktuellen Verbindungsstatus auf dem Laufenden gehalten zu werden. Der aktuelle Verbindungsstatus wird auch in den meisten Ziffernblatt-Widgets angezeigt.

Wenn AUS, werden Sie nicht durch Vibration auf Verbindungsabbrüche aufmerksam gemacht, Sie können den aktuellen Verbindungsstatus aber weiterhin innerhalb der meisten Ziffernblatt-Widgets ablesen.

6.5 Anzeige invertieren (Knopf E)

Mit Hilfe dieser Funktion, können Sie das Display der Uhr invertieren. Die können wählen, ob der Hintergrund ("white on mirror") oder der Vordergrund ("mirror on white") spiegelnd dargestellt werden soll. Durch Drücken des Knopfes können Sie zwischen diese beiden Einstellungen hin- und herwechseln. Sie können diese Einstellung je nach Geschmack und Laune wählen - in manchen Situationen kann die gewählte Anzeigeart auch einen Einfluss auf die Lesbarkeit der Anzeige haben.

6.6 Hintergrundbeleuchtung anschalten (Knopf F)

Mit diesem Knopf kann keine Einstellung verändert werden, wie in den meisten anderen Modi der Uhr auch wird mit diesem Knopf lediglich für kurze Zeit die Hintergrundbeleuchtung aktiviert, um in einer dunklen Umgebung die Uhr ablesen zu können.

7 Firmware-Update

Bevor wir eine MetaWatch versenden, aktualisieren wir diese immer auf die aktuelle Firmware, damit Sie diese sofort mit allen Funktionen nutzen können. Da die Firmware jedoch permanent weiterentwickelt wird, kann es später notwendig oder wünschenswert sein, die Firmware der Uhr zu aktualisieren.

Die aktuelle Firmwareversion ist **1.5.1** (Stand 16. Oktober 2013). Um die Firmware zu updaten, wählen Sie bitte zunächst aus, ob Sie einen Windows PC oder einen Mac OS Rechner besitzen.

- [Update über einen Windows PC durchführen](#)
- [Update über einen Mac OS Rechner durchführen](#)

Bitte beachten Sie, dass Sie für die neuste Firmware auch immer die neuste App auf Ihrem Smartphone nutzen müssen.

8 Support

Für deutschen Support wenden sie sich bitte an info@metawatch.eu.

Für spezifische technische Fragen können sie sich alternativ direkt an den Hersteller wenden (für Fragen bzgl. Android: [Android Help Desk](#) bzw. für iPhone: [iPhone Help Desk](#), englisch)

9 Entwickler-Community

Für Entwickler bietet die MetaWatch interessante Chancen: Apps sowie Webservices können Daten auf der MetaWatch anzeigen. Unter www.MetaWatch.org finden Sie eine aktive Entwickler-Community inkl. Forum.

iPhone and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Copyright © 2006-2013 Adento AG Alle Rechte vorbehalten.